

**ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
СЕРИИ 4XXX  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ 20А ДО 200А С  
НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

**4XXX-XXX-3X**

**ELL, Болгария**

**ell@ell-bg.com**

**<http://www.ell-bg.com>**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие сведения</b>	<b>5</b>
<b>2. Условия эксплуатации, хранение и транспорт</b>	<b>5</b>
<b>3. Технические характеристики</b>	<b>5</b>
<b>4. Конструкция и установочные размеры</b>	<b>9</b>
<b>5. Интерфейсы и индикации состояния преобразователя</b>	<b>12</b>
<b>5.1 Параллельный цифровой интерфейс X1</b>	<b>12</b>
<b>5.1.1 Аппаратные цифровые входы</b>	<b>13</b>
<b>5.1.2 Аппаратные цифровые выходы</b>	<b>15</b>
<b>5.2 Аналоговый интерфейс X2</b>	<b>15</b>
<b>5.2.1 Дифференциальный аналоговый вход</b>	<b>16</b>
<b>5.2.2 Аналоговый вход для тахогенератора</b>	<b>16</b>
<b>5.2.3 Аналоговые выходы</b>	<b>16</b>
<b>5.2.4 Прочие</b>	<b>17</b>
<b>5.3 Интерфейсы для энкодера X3 и X4</b>	<b>17</b>
<b>5.4 Последовательный интерфейс X6</b>	<b>18</b>
<b>5.5 Силовой интерфейс X7</b>	<b>19</b>
<b>5.5.1 Питание блока управления преобразователем</b>	<b>19</b>
<b>5.5.2 Питание силовой части преобразователя</b>	<b>19</b>
<b>5.5.3 Питание силовой части возбуждения</b>	<b>19</b>
<b>5.5.4 Питание обмотки возбуждения двигателя</b>	<b>19</b>
<b>5.5.5 Питание якоря двигателя</b>	<b>19</b>
<b>5.6 Интерфейс X9 для второго энкодера</b>	<b>19</b>
<b>5.7 Интерфейс X11 для питания второго энкодера</b>	<b>20</b>
<b>5.8 Индикации для состояния преобразователя</b>	<b>25</b>
<b>6. Настройка преобразователя</b>	<b>26</b>
<b>6.1 Специализированный терминал T5001</b>	<b>26</b>
<b>6.2 Параметры преобразователя</b>	<b>30</b>
<b>6.3 Описание параметров</b>	<b>39</b>
<b>6.4 Параметры преобразователя</b>	<b>40</b>
<b>6.4.1 Группа 01 – параметры для измерения переменных</b>	<b>40</b>
<b>6.4.2 Группа 02 – параметры преобразователя</b>	<b>43</b>
<b>6.4.3 Группа 03 – параметры защит</b>	<b>50</b>
<b>6.4.4 Группа 04 – параметры двигателя</b>	<b>56</b>
<b>6.4.5 Группа 05 – параметры регулятора скорости</b>	<b>59</b>
<b>6.4.6 Группа 06 – параметры регулятора тока якоря</b>	<b>61</b>
<b>6.4.7 Группа 07 – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения</b>	<b>62</b>
<b>6.4.8 Группа 08 – параметры ориентированного торможения</b>	<b>63</b>
<b>6.4.9 Группа 09 – параметры аппаратных цифровых входов</b>	<b>68</b>
◆ функции аппаратных цифровых входов	68
◆ параметры аппаратных цифровых входов	71
<b>6.4.10 Группа 10 – параметры аппаратных цифровых выходов</b>	<b>73</b>
◆ функции аппаратных цифровых выходов	73
◆ параметры аппаратных цифровых выходов	74
<b>6.4.11 Группа 11 – параметры терминала</b>	<b>77</b>
<b>6.4.12 Группа 12 – история ошибок</b>	<b>78</b>
<b>6.4.13 Группа 13 – параметры дополнительных функций</b>	<b>79</b>
<b>6.4.14 Группа 14 – параметры в режиме позиционирования</b>	<b>82</b>
<b>6.4.15 Группа 15 – параметры MODBUS</b>	<b>96</b>
◆ описание протокола MODBUS	96
◆ параметры MODBUS	105
<b>6.4.16 Группа 16 – параметры коммуникационны входов</b>	<b>106</b>
<b>6.4.17 Группа 17 – параметры коммуникационных выходов</b>	<b>108</b>
<b>6.4.18 Группа 18 – параметры позиционирования в фиксированных позиций</b>	<b>110</b>
<b>6.4.19 Группа 19 – параметры режима компенсации люфта</b>	<b>112</b>

<b>6.5 Ошибки в аварийном режиме</b>	<b>113</b>
<b>7. Монтаж и подключение преобразователя</b>	<b>115</b>
<b>7.1 Общие технические требования к монтажу</b>	<b>115</b>
<b>7.2 Соединение силовых цепей преобразователя</b>	<b>116</b>
<b>7.2.1 Подключение возбуждения с трансформатором развязки</b>	<b>116</b>
<b>7.2.2 Подключение возбуждения с дросселем</b>	<b>117</b>
<b>7.2.3 Подключение двигателей с пониженным напряжением якоря</b>	<b>118</b>
<b>8. Соединение оперативных цепей преобразователя</b>	<b>119</b>
<b>8.1 Подключение преобразователя в режиме управления скоростью</b>	<b>119</b>
<b>8.1.1 Подключение при аналоговом задании и с обратной связью с тахогенератором</b>	<b>119</b>
<b>8.1.2 Подключение при аналоговом задании и с обратной связью с энкодером</b>	<b>120</b>
<b>8.1.3 Подключение при цифровом задании и с обратной связью с энкодером</b>	<b>122</b>
<b>8.1.4 Подключение при задании скорости от моторного потенциометра</b>	<b>124</b>
<b>8.1.5 Подключение при задании фиксированных скоростей</b>	<b>126</b>
<b>8.1.6 Подключение при коррекции (override) задания скорости</b>	<b>128</b>
<b>8.2 Подключение преобразователя в режиме управления позицию</b>	<b>130</b>
<b>8.1.1 Управление позицию из аппаратных входов</b>	<b>130</b>
<b>8.1.2 Управление позицию по протоколу MODBUS</b>	<b>133</b>
<b>8.1.2 Подключение для реализации низких скоростей подачи</b>	<b>136</b>
<b>9. Настройка преобразователя</b>	<b>138</b>
<b>9.1 Проверка напряжений питания</b>	<b>138</b>
<b>9.2 Первоначальная настройка преобразователя</b>	<b>140</b>
<b>9.2.1 Предварительная настройка обратной связи по скорости</b>	<b>140</b>
<b>9.2.2 Настройка параметров связанных с двигателем</b>	<b>141</b>
<b>9.3 Настройка тока возбуждения</b>	<b>142</b>
<b>9.3.1 Настройка для двигателя с известными данными для возбуждения</b>	<b>142</b>
<b>9.3.2 Настройка для двигателя с неизвестными данными возбуждения</b>	<b>143</b>
<b>9.4 Пуск преобразователя в пропорциональном режиме</b>	<b>144</b>
<b>9.5 Проверка работы преобразователя в режиме управления скоростью</b>	<b>145</b>
<b>9.6 Настройка ориентированного торможения</b>	<b>146</b>
<b>9.6.1 Торможение в одном угле</b>	<b>146</b>
<b>9.6.2 Торможение в разных углах с энкодером с 1024 импульсами</b>	<b>146</b>
<b>9.6.3 Торможение в разных углах определяемых в градусах</b>	<b>147</b>
<b>9.7 Настройка привода с нестандартным (незнакомым) двигателем</b>	<b>147</b>
<b>9.8 Работа преобразователя в режиме управления крутящим моментом</b>	<b>154</b>
<b>9.9 Запуск преобразователя в режиме позиционирования</b>	<b>155</b>
<b>9.9.1 Предварительная настройка</b>	<b>155</b>
<b>9.9.4 Режим ручного безразмерного движения JOG MODE</b>	<b>155</b>
<b>9.9.3 Настройка в режиме позиционирования</b>	<b>156</b>
<b>9.9.4 Процедура поиска референтной точки</b>	<b>156</b>
<b>9.9.5 Режим ручного шагового перемещения STEP JOG</b>	<b>157</b>
<b>9.10 Запуск преобразователя в режиме управления по MODBUS</b>	<b>157</b>
<b>9.10.1 Режим управления скоростью</b>	<b>157</b>
<b>9.10.2 Режим управления позицией</b>	<b>158</b>
<b>10. Возможные неисправности и методы их устранения</b>	<b>159</b>

## 1. Общие сведения

Тиристорные преобразователи серии 4XXX-XXX-3X разработанные на базе современных цифровых технологий (DSP/FPGA) и питаются прямо из сети. Преобразователи обеспечивают четыреквадрантное двухзонное управление скоростью двигателя с возможностью для работы в до трех зонах. В первой зоне скорость регулируется по постоянному моменту, во второй по постоянной мощности и в третьей с уменьшением мощности. Кроме режима управления по скорости преобразователи могут работать в режимах позиционирования или управлению крутящим моментом. Встроенный коммуникационный модул позволяет работу по протоколу MODBUS RTU.

Преобразователи 4XXX-XXX-3X имеют дополнительную функцию для активной компенсации больших люфтов в кинематике машины. Для реализации этой функции в преобразователь встроен дополнительный модул.

Инерционная синхронизация позволяет надежную работу при питании преобразователя от сети с сильными помехами. Предусмотрена и функция ориентированного торможения шпинделя в одной точке при автоматической смене инструмента или в предварительно заданном угле при автоматической смене детали.

Настройка всех режимов работы преобразователя осуществляется при помощи системы параметров. Входы и выходы можно запрограммировать разными функциями в зависимости от данного применения преобразователя.

Тиристорные преобразователи серии 4XXX-XXX-3X универсальны и могут встраиваться в каждый станок с более высокими требованиями к электроприводу. Одновременно с этим имеют встроенные функции, позволяющие решать задачи автоматизации производственных процессов. Наличие расширенного интерфейса обеспечивает все варианты эксплуатации потребителем.

Адаптивное управление скоростью обеспечивает высокую динамику и большой диапазон регулирования скорости преобразователей 4XXX-XXX-3X, что позволяет также создавать сервоприводы с двигателями с независимым возбуждением.

## 2. Условия эксплуатации, хранение и транспорт

Тиристорные преобразователи серии 4XXX могут работать, сохраняться и транспортироваться при следующих условиях:

- температура окружающей среды – от 0° до 50° C;
- максимальная относительная влажность воздуха 80% при температуре 30° C;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- взрывобезопасная среда без наличия агрессивных газов и пара в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию, и не должна быть насыщена токопроводящей пылью;
- в закрытых помещениях, без наличия прямого воздействия солнечной радиации;
- допустимые вибрации частотой от 1 до 35 Hz и ускорение не более 4,9 m/s<sup>2</sup>.

## 3. Технические характеристики

Технические характеристики преобразователей приведены в **таблице 3-1**.

4XXX - 222 - 10

модуль аналоговых выходов

- 0 - без
- 1 - 2 выхода 8 bit
- 2 - 2 выхода 10 bit
- 3 - 2 выхода 12 bit

тип по способу управления

- 1 - базовый
- 2 - с управлением позицией и MODBUS
- 3 - с управлением позицией, MODBUS и компенсацией люфта
- 4 - с импульсным заданием положения и с компенсацией люфта

максимальный диапазон тока возбуждения

- 1 - 4.7A
- 2 - 12.0A
- 3 - 20.0A

напряжение сети питания

- 1 - 3x230 V
- 2 - 3x400 V

тип по способу выполнения силового блока

- 1 - нереверсивный
- 2 - реверсивный

номинальный ток якоря

**003** - 30A; **013** - 130A

тип преобразователя

- 4 - для двигателей с независимым возбуждением

### Структура условного обозначения

Преобразователь, тип:	4003	4004	4005	4006	4007	4009	4011	4013	4016	4020
Номинальный ток якоря, А	30	40	50	60	70	90	110	130	165	200
Максимальный ток якоря, А	60	80	100	120	140	180	220	260	335	400
Напряжение силового питания										3x400V, ±10%
Частота силового напряжения питания										45 ÷ 65Hz
Максимальное напряжение якоря										460V
Динамическое токоограничение якоря										Программируемое по функции 1/n
Максимальный диапазон номинального тока возбуждения <sup>1</sup>										4.7 / 12 / 20 A
Синхронизация преобразователя с сетью										инерционная
Максимальное напряжение возбуждения										320V <sub>DC</sub> при U <sub>F</sub> = 380V <sub>AC</sub>
Управление скоростью	Задание скорости									- аналоговое однополярное -10V / +10V - аналоговое двухполярное ± 10V - цифровое с параллельным кодом 14 битов - фиксированные скорости - моторный потенциометр - от параметра - MODBUS
	Фиксированные скорости									8 фиксированных скоростей
	Выбор фиксированных скоростей									параллельный код
	Корекция задания скорости <b>OVERRIDE</b>									8 программируемых коррекций
	Выбор коррекции									параллельный код
	Диапазон регулирования скорости									10000:1
	Аналоговый вход задания									± 10V / 0 ÷ 10V / 0 ÷ -10V, 10ком
	Аналоговый вход тахогенератора									1 вход, ± 193V
	Датчик обратной связи по скорости									тахогенератор, энкодер или ЭДС
	Ориентированное торможение ORCM									встроенное
Ориентированное торможение	Датчик обратной связи по позиции									энкодер
	Задание позиции ORCM									- цифровое с параллельным кодом 14 битов - от параметра - MODBUS
	Формат цифрового задания для позиции ORCM									BIN / BCD
	Задание позиции									- от параметра - фиксированные позиции с параллельным кодом - ручное перемещение JOG - ручное шаговое перемещения STEP JOG - MODBUS
Управление позицией	Датчик обратной связи по позиции									энкодер
	Способы задания электрического шага									- с номератором и деноминатором - с целой и дробной частью
	Диапазон электрического									1/100 ≤ G ≤ 1000

шага			
Ручное перемещение JOG	две скорости перемещения		
Ручное шаговое перемещение STEP JOG	8 фиксированных шагов перемещения		
Выбор шагов STEP JOG	параллельный код 3 бита		
Фиксированные позиции	8 фиксированных позиций		
Выбор фиксированных позиций	параллельный код 3 бита		
Тип позиционирования	- абсолютное - относительное		
Задание скорости позиционирования	- от параметра - цифровое с параллельным кодом - аналоговое однополярное - аналоговое двухполярное - MODBUS		
Программные лимиты	максимальный / минимальный		
Поиск референтной точки	- с нулевым импульсом вне репера - с нулевым импульсом на репере - без репера		
Функция компенсации люфта	встроенная		
Датчик позиции для компенсации люфта	второй энкодер		
Задание момента	- аналоговое однополярное - аналоговое двухполярное - цифровое со знаком от параметра - MODBUS		
Цифровые входы	18 входов, программируемые, $\pm 24V$ , 10mA		
Цифровые выходы	5 выходов релейного типа, программируемые, $100V_{AC}$ / 0.3A, $24V_{DC}$ / 0.3A		
Аналоговые выходы <sup>2</sup>	2 выхода, программируемые, $\pm 10V$ , 2 mA		
Последовательные интерфейсы	RS 232C до 9600 bps RS 485 до 115 200 bps		
Протокол интерфейса RS485	MODBUS RTU		
Режим работы	Продолжительный S1		
Степень защиты	IP 20		
Габариты ВxШxГ, mm	405x200x170	405x200x195	460x261x320

**Таблица 3-1 Технические характеристики преобразователей**


**Примечания:**

<sup>1</sup> – стандартный диапазон номинального тока возбуждения 12 А. Другие диапазоны выполняются по заказу. По специальному заказу преобразователи могут быть с номинальным током возбуждения выше 20 А;


<sup>2</sup> – два аналоговые выходы являются опцией, которой монтируется по заказу клиента.

#### 4. Конструкция и установочные размеры


Компоненты преобразователей серии 4XXX расположены в металлическом корпусе, в нижней и верхней части его задней стенки расположены крепежные отверстия. На дне корпуса прикреплен радиатор на котором монтированы силовые элементы. Над силовыми элементами прикреплена плата, на которой монтированы импульсные разделительные трансформаторы, фильтровальные группы и предохранители. Процессорная плата с интерфейсными разъемами и индикацией монтируется на лицевой панели. Монтажно-габаритные размеры и расположение интерфейсных разъемов и силовых клемм показаны на рисунке 4-1, рисунке 4-2 и рисунке 4-3.



**Рисунок 4-1** Присоединительные и габаритные размеры преобразователей 4003, 4004 и 4005



**Рисунок 4-2** Присоединительные и габаритные размеры преобразователей 4006, 4007, 4009 и 4011



**Рисунок 4-3** Присоединительные и габаритные размеры преобразователей типов 4013, 4016 и 4020


## 5. Интерфейсы и индикации состояния преобразователя

### 5.1 Параллельный цифровой интерфейс X1

Параллельный интерфейс X1 выведен на 37 выводной разъем в верхней левой части лицевой панели. В **таблице 5-1** показано соответствие между сигналами и выводами разъема параллельного интерфейса X1, а на **рисунке 5-1** показано расположение выводов и структура цифровых входов и выходов.

Interface X1: Connector DB37-F							
X1.	Обозначение	X1.	Обозначение	X1.	Обозначение	X1.	Обозначение
1	-	11	+24V	21	OUT4.2	31	Uinp1
2	OUT5.1	12	+24V	22	OUT3.2	32	IN12
3	OUT4.1	13	Uinp1	23	OUT2.2	33	IN10
4	OUT3.1	14	IN11	24	OUT1.2	34	IN8
5	OUT2.1	15	IN9	25	IN18	35	IN6
6	OUT1.1	16	IN7	26	IN16	36	IN4
7	IN17	17	IN5	27	IN14	37	IN2
8	IN15	18	IN3	28	Uinp2		
9	IN13	19	IN1	29	GND		
10	Uinp2	20	OUT5.2	30	GND		

**Таблица 5-1** Соответствие между выводами разъема и сигналами параллельного интерфейса X1



**Рисунок 5-1** Соответствие между сигналами и выводами разъема параллельного интерфейса X1 и принципиальные схемы цифровых входов и выходов

Параллельный цифровой интерфейс **X1** составлен из:

### 5.1.1 Аппаратные цифровые входы

Цифровые входы применяются для управления работой преобразователя и выполняют функции, заранее запрограммированные с параметрами группы аппаратных цифровых входов.



Преобразователь имеет 18 цифровых входов от **IN1** до **IN18** гальванически изолированные, для напряжения  $\pm 24 \text{ V}_{\text{DC}}$ , с входным током до 10 mA. Низкий уровень входного сигнала от 0 до 7 V и высокий уровень от 13 до 30 V.

Цифровые входы универсальные и обособлены в двух группах. В первой группе входят входы от **IN1** до **IN12**, а во второй от **IN13** до **IN18**. Входы из каждой группы могут быть селектированы самостоятельно системными выходами типа **P** или **N**.

Питание цифровых входов каждой группы может быть осуществлено следующими способами:


- из внешнего напряжения питания **24VDC**. Внешнее напряжение подключенное к **Uinp1(X1.13,31)** для первой группы и к **Uinp2(X1.10,28)** для второй группы входов;
- из внутреннего оперативного напряжения **24VDC**. В этом случае, при положении джемперов **JP7 = JP8 = 1**, напряжение 24V на выводах разъема X1.11,12, а цифровая масса на выводах X1.29, 30;
- с комбинированным питанием цифровых входов. В этом случае одна группа цифровых входов питается внешним напряжением, а другая внутренним напряжением **24 VDC**.

Варианты подключения цифровых входов показаны на **рисунке 5-2**.




Все входы селектируются системными выходами типа **N** с внутренним питанием (**JP7 = 1, JP8 = 1**).

Все входы селектируются системными выходами типа **P** с внутренним питанием (**JP7 = 1, JP8 = 1**).




Вариант 3




Вариант 4

Все входы селектируются системными выходами типа **N** с внешним питанием (JP7 = 0, JP8 = 0).

Все входы селектируются системными выходами типа **P** с внешним питанием (JP7 = 0, JP8 = 0).



Вариант 5



Вариант 6

Входы от **IN1** до **IN18** селектируются системными выходами типа **N**, входы от **IN1** до **IN12** питаются внешним питанием, а входы от **IN13** до **IN18** внутренним питанием (JP7 = 1, JP8 = 1).

Входы от **IN1** до **IN12** селектируются системными выходами типа **P**, а остальные через системными выходами типа **N**, входы от **IN1** до **IN12** питаются внешним питанием, а входы от **IN13** до **IN18** внутренним питанием (JP7 = 1, JP8 = 1).


**Рисунок 5-2** Варианты подключения цифровых входов **IN1** ... **IN18**

### 5.1.2 Аппаратные цифровые выходы

Цифровые выходы указывают внешнему управляющему устройству о моментном состоянии преобразователя и выполняют функции, заранее запрограммированные с параметрами группы аппаратных цифровых выходов.

Преобразователь имеет 5 цифровых выходов: от **OUT1** до **OUT5**, гальванически изолированные, релейного типа, с максимальной нагрузкой 0.3 A при 100 VAC и 0.3 A при 24 VDC.

На **рисунке 5-3** показано подключение активной и индуктивной нагрузке к цифровым выходам.



**Рисунок 5-3** Варианты подключения аппаратных выходов


### 5.2 Аналоговый интерфейс X2

Аналоговый интерфейс **X2** показан на **рисунке 5-4** и состоит из:

- дифференциального аналогового входа **Uref**;
- аналогового входа **Ubr** обратной связи по скорости при использовании тахогенератора;
- двух программируемого аналогового выхода **AOUT1** и **AOUT2**.

Interface X2: Connector DB15 - M									
X2.	Сигнал	X2.	Сигнал	X2.	Сигнал	X2.	Сигнал	X2.	Сигнал
<b>1</b>	Ubra	<b>4</b>	Urefb	<b>7</b>	+12V	<b>10</b>	EARTH	<b>13</b>	AGND
<b>2</b>	Ubrb	<b>5</b>	AOUT1	<b>8</b>	-12V	<b>11</b>	EARTH	<b>14</b>	AGND
<b>3</b>	Urefa	<b>6</b>	AOUT2	<b>9</b>	EARTH	<b>12</b>	-	<b>15</b>	AGND

**Таблица 5-2** Соответствие между сигналами и выводами разъема аналогового интерфейса **X2**



**Рисунок 5-4 Соответствие между сигналами и выводами разъема аналогового интерфейса X2 и принципиальная схема аналогового канала тахогенератора**

### 5.2.1 Дифференциальный аналоговый вход

Дифференциальный аналоговый вход **Uref** (X2.3, X2.4) используется для аналогового задания скорости при значениях параметра **P02.14 = 1** или **P02.14 = 2**.

### 5.2.2 Аналоговый вход для тахогенератора

Аналоговый вход для тахогенератора **Ubr**(X2.1, X2.2) применяется в случаях, когда используется тахогенератор как датчик обратной связи по скорости. На **рисунке 5-4** показана принципиальная схема аналогового канала обратной связи по скорости с тахогенератором.

Изменение коэффициента обратной связи по скорости осуществляется джемперами **A1**, **A2**, **A3**, **J5** и **J6**. Расположение джемперов на процессорной плате показано на **рисунке 5-8**. В **таблице 5-3** указано положение джемперов для разных диапазонов напряжения тахогенератора при максимальной скорости. Точная настройка коэффициента обратной связи по скорости при максимальной скорости осуществляется триммером **RP5**, расположение которого показано на **рисунке 5-8**.

### 5.2.3 Аналоговые выходы

Два аналоговых выхода являются опцией, которой монтируется по заказу клиента.

- **AOUT1** (X2.5) – аналоговый выход с максимальным диапазоном  $\pm 10V$  и допустимой нагрузкой 2mA по отношению к аналоговой массе **AGND** (X2.13, X2.14 и X2.15). Сигнал аналогового выхода **AOUT1** соответствует переменной, выбранной параметром **P10.19**. Диапазон аналогового выхода **AOUT1** можно настраивать параметром **P10.21**;
- **AOUT2** (X2.6) – аналоговый выход с максимальным диапазоном  $\pm 10V$  и допустимой нагрузкой 2mA по отношению к аналоговой массе **AGND** (X2.13, X2.14 и X2.15). Сигнал аналогового выхода **AOUT2** соответствует переменной, выбранной параметром **P10.20**. Диапазон аналогового выхода **AOUT2** можно настраивать параметром **P10.22**.

№	J5	J6	A1	A2	A3	Ubrmax[V] RP5 налево	Ubrmax[V] RP5 направо
1						7.0	10.3
2						10.0	14.5
3						13.5	19.0
4						17.5	23.0
5						22.0	30.0
6						28.5	39.0
7						31.5	44.0

8						40.0	56.0
9						48.0	63.0
10						57.0	74.0
11						66.0	90.0
12						86.0	114.0
13						105.0	130.0
14						123.0	157.0
15						150.0	193.0

**Таблица 5-3** Напряжение тахогенератора при максимальной скорости вращения

**Примечание:** Темные поля обозначают наличие джемпера.

#### 5.2.4 Прочие

- **AGND** (X2.2, 13, 14, 15) – аналоговая масса. По отношению к ней отчитываются входные и выходные аналоговые сигналы;
- **+12V** (X2.7) и **-12V** (X2.8) – внутренние напряжения преобразователя, которые применяются для управления скоростью двигателя с помощью потенциометра, как это показано на **рисунке 9-1**;
- **EARTH** (X2.9, 10, 11) – корпус преобразователя.

### 5.3 Интерфейсы для энкодера X3 и X4

Интерфейс для энкодера **X3** выведен на 15-ти выводном разъеме в нижней левой части лицевой панели. Схема входной части и расположение выводов показаны на **рисунке 5-5**. Соответствие между выводами разъема и сигналами интерфейса **X3** указано в **таблице 5-4**.


Interface X3: Connector DB15 - F					
X3.	Сигнал	X3.	Сигнал	X3.	Сигнал
1	A	6	/C	11	Vcc = +5V
2	/A	7	-	12	GND
3	B	8	-	13	GND
4	/B	9	Vcc = +5V	14	GND
5	C	10	Vcc = +5V	15	GND

**Таблица 5-4** Соответствие между сигналами и выводами интерфейса **X3**

Разъем **X4** является расширением интерфейса **X3** для доступа другого прибора к сигналам энкодера. Соответствие между выводами разъема и сигналами интерфейса **X4** указано в **таблице 5-5**.

Interface X4: Connector DB15 - F					
X4.	Сигнал	X4.	Сигнал	X4.	Сигнал
1	A	6	/C	11	-
2	/A	7	-	12	GND
3	B	8	-	13	GND
4	/B	9	-	14	GND
5	C	10	-	15	GND

**Таблица 5-5** Соответствие между сигналами и выводами интерфейса энкодера **X4**




**Рисунок 5-5** Принципиальная схема и расположение выводов интерфейса X3 для энкодера и его расширения X4

#### 5.4 Последовательный интерфейс X6

Физическая реализация последовательного интерфейса X6 стандартный RS232C со скоростью коммуникации 9600 bps. Последовательный интерфейс X6 выведен на 9-ти выводном разъеме в верхней части лицевой панели. Для работы со специализированным терминалом, на разъеме выведено напряжение +5V(X6.9). Соответствие между сигналами и выводами последовательного интерфейса X6 показано на **рисунке 5-6** и в **таблице 5-6**.

Interface X6: Connector DB9 - M					
X6.	Сигнал	X6.	Сигнал	X6.	Сигнал
1	-	4	-	7	TxD- RS485
2	TxD RS232	5	GND	8	TxD+ RS485
3	RxD RS232	6	-	9	Vcc = +5V

**Таблица 5-6** Соответствие между сигналами и выводами интерфейса X6



**Рисунок 5-6** Принципиальная схема и расположение выводов разъема последовательного интерфейса X6

## 5.5 Силовой интерфейс X7

Силовой интерфейс **X7**, выведенный на колодке клемм, связывает преобразователь с сетью питания, с якорем двигателя, с обмоткой возбуждения и с внешним защитным и коммутационным аппаратом. Силовой интерфейс **X7** составлен из:

- клемм питания **U1**, **V1** и **W1** блока управления преобразователем;
- клемм питания **U2**, **V2** и **W2** силовой части преобразователя;
- клемм питания **V3** и **W3** силовой части возбуждения;
- клемм питания **F1** и **F2** обмотки возбуждения двигателя;
- клемм питания **A1** и **B2** якоря двигателя.

Электрическая схема силового блока в комплекте с синхронизирующими трансформаторами показана на **рисунке 5-9**.

Электрическая схема силовой платы с импульсными трансформаторами и датчиками якорного напряжения и тока возбуждения показана на **рисунке 5-10**. На **рисунке 5-11** показано расположение элементов и разъемов на силовой плате.

### 5.5.1 Питание блока управления преобразователем

Трехфазное напряжение сети, на входе коммутационного дросселя **CH1**, подключается к клеммам **U1(X7.2)**, **V1(X7.3)** и **W1(X7.4)** для питания и синхронизации блока управления преобразователем.

### 5.5.2 Питание силовой части преобразователя

Трехфазное напряжение с выхода коммутационного дросселя **CH1** подключается к клеммам **U2(X7.5)**, **V2(X7.6)** и **W2(X7.7)** для питания силового выпрямителя преобразователей типов 4003 до 4011 и соответственно к винтовым соединениям **U2**, **V2** и **W2** преобразователей типов 4013 до 4020.

Масса подключена к клемму **N(X7.1)** для преобразователей типов 4003 до 4011 и к клеммам **N(X7.1, 7.2)** для преобразователей типов 4013 до 4020.

### 5.5.3 Питание силовой части возбуждения

Питание силовой части возбуждения должно быть подключено к фазам **L2** и **L3** сети питания. Если это не соблюдается, то нарушается синхронизация возбуждения.

Питание силовой части возбуждения можно реализовать трансформатором или дросселем напрямую к сети питания. Эти варианты показаны в п. 7.2.

### 5.5.4 Питание обмотки возбуждения двигателя

Обмотка возбуждения двигателя подключается к клеммам **F1(X7.10)** и **F2(X7.11)** силового интерфейса **X7** преобразователей типов 4003 до 4011 и соответственно к клеммам **F1(X7.8)** и **F2(X7.9)** преобразователей типов 4013 до 4020.

### 5.5.5 Питание якоря двигателя

Для преобразователей типов 4003, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4009 и 4011 якорь двигателя подключается к клеммам **A1(X7.12)** и **B2(X7.13)**.

Для преобразователей типов 4013, 4016 и 4020 двигатель подключается к преобразователю винтовыми соединениями **A1** и **B2**.

## 5.6 Интерфейс X9 для второго энкодера

Интерфейс **X9** для энкодера **ENC2** выведен на 9-ти выводном разъеме в верхней левой части лицевой панели. Соответствие между выводами разъема и сигналами интерфейса **ENC2** указано в **таблице 5-7**.

Interface X9: Connector DB9 - F					
X9.	Сигнал	ENC 2.	Сигнал	ENC 2.	Сигнал
1	NC	4	/B2	7	C2
2	GND	5	/A2	8	B2
3	/C2	6	GND	9	A2

Таблица 5-7 Соответствие между сигналами и выводами интерфейса X9




Рисунок 5-7 Соответствие между сигналами и выводами разъема интерфейса X9

## 5.7 Интерфейс X11 для питания второго энкодера

Интерфейс X11 для питания второго энкодера 2 выведен на клемме 5V. На клемме выведено внутреннее оперативное напряжение 5V.

Интерфейс питания 5V применяется и для питания электронного штурвала.  
Полярность напряжения на клемме 5V маркирована на корпусе.





Рисунок 5-8 Расположение элементов настройки на процессорной плате



**Рисунок 5-9** Электрическая схема силового блока преобразователя

**Примечание:**

Вентиляторы **F1** и **F2** применяются в преобразователях типов 4005 ... 4020.





Рисунок 5-10 Электрическая схема силовой платы преобразователя



**Рисунок 5-11 Расположение элементов и разъемов на силовой плате**

## 5.6 Индикации для состояния преобразователя

В верхней части лицевой панели расположены 8 светодиодов, которых показывают мгновенное состояние преобразователя. Зажигание каждого из них указывает режим работы преобразователя или возникновение аварийного режима.

Перечень светодиодных индикаций для состояния преобразователя как следует:

- **в рабочем режиме**

**RD** – готовность преобразователя для работы;

**ON** – разрешена работа преобразователя;

- **в аварийном режиме**

**FL** – аварийный режим. Ток возбуждения не отвечает заданным предельным значениям;

**TG** – аварийный режим. Неправильное поключение, короткое замыкание или обрыв цепи датчика обратной связи по скорости;

**OC** – аварийный режим. Ток якоря превысил заданное предельное значение или произошло короткое замыкание в силовом выпрямителе преобразователя;

**OS** – аварийный режим. Превышение максимально заданной скорости вращения;

**OL** – аварийный режим. Срабатывание защиты  $I^2t$  от перегрузки двигателя или защиты **OH** от перегрева силового блока преобразователя;

**PF** – аварийный режим. Обрыв или плохая связь фазы напряжения питания. Плохое зануление преобразователя.

Подробно защиты и их действие описаны в **п. 6.4.3** и **п. 6.5**.

## 6. Настройка преобразователя

Настройка параметров преобразователя осуществляется по последовательному интерфейсу X6 со специализированным терминалом или персональным компьютером.

### ВНИМАНИЕ!

**Включение и выключение специализированного терминала или персонального компьютера к серийному интерфейсу X6 осуществляется только при выключенном питании преобразователя.**

### 6.1 Специализированный терминал T5001

При помощи терминала, в энергонезависимую память преобразователя вводятся параметры, определяющие работу отдельных функциональных блоков, параметры двигателя, пределы, в которых срабатывают защиты и сигнализации, подающие информацию о состоянии преобразователя. Во время работы преобразователя, на индикации терминала могут быть показаны значения всех параметров, касающие работы двигателя и преобразователя.

Специализированный терминал T5001 показан на **рисунке 6-1**. Информация на терминале T5001 визуализируется на LCD дисплее с 2x16 численно - буквенным разрядами. Терминал имеет 4 командные клавиши, с которыми совершается процесс настройки. Есть и дополнительная клавиша, доступна только с техническими средствами, с которыми совершается настройка контраста LCD дисплея.



**Рисунок 6-1** Терминал для настройки T5001

Клавиши терминала обозначены со следующими обозначениями:

ESC	- ESCAPE
△	- UP
▽	- DOWN
ENT	- ENTER

При подключении напряжения питания, если нет ошибки, на индикации терминала появляется сообщение **P01 Monitoring**, показывающее выбранную группу параметров.

С помощью клавишей **UP** и **DOWN** выбирается сначала требуемую группу параметров, после этого с клавишей **ENTER** входится в группу параметров и снова с клавишами **UP** и **DOWN** выбирается нужный параметр и с клавишей **ENTER** входится в режим редактирования параметров. Изменение значения параметра тоже проводится с клавишами **UP** и **DOWN**, после чего значение записывается с клавишей **ENTER**. Если введенное значение параметра вне пределах, то записанное значение ограничивается этими пределами.

Возвращение в режим выбора номера параметра осуществляется нажатием клавиши **ESC**. В случае, когда изменилось значение данного параметра, но не нажата клавиша **ENTER**, а **ESC**, изменение не записывается. При изменении значения данного параметра, задержка клавишей **UP** или **DOWN** на время, в которое изменяются более пятьдесят дискрет данного десятичного разряда, начинается изменение следующего разряда по старшинству. Освобождение клавиши отменяет этот режим.

На **рисунке 6-2** показана последовательность ввода пароля для доступа к редактированию параметров.


На **рисунке 6-3** показана последовательность для изменения значения данного параметра. Пароль для доступа вводится предварительно.

Для возвращение в режим выбора параметров используется клавиша **ESC** и с **UP** и **DOWN** выбирается нужный параметр. Если этот параметр из другой группы, то с повторным нажатием клавиши **ESC** возвращаемся в меню выбора группы параметров.


При выборе данного параметра, в первой строчке появляется, кроме его номер, и текст, указанный в третьей колонне **таблицы 6-1**, а во второй строчке его значение. Перемены выбранного параметра делаются, как указано выше.

#### Примечания:

1. Если, после нажатия клавиши **ENTER**, новое значение параметра не воспринимается, следует проверить доступный ли параметр в этом режиме;
2. Если параметр не меняется от данного значения, следует проверить не является ли он связанным с другими параметрами или он достиг предель своего изменения;
3. В случае взаимосвязанных параметров, следует менять сначало те, от которых зависят остальные.



**Рисунок 6-2** Ввод пароля для доступа



**Рисунок 6-3 Изменение значения параметра**

## 6.2 Параметры преобразователя

Параметры условно разделены в девятнадцать групп:

### **Группа 01** – параметры для наблюдения

Показывают значения управляющих сигналов и сигналов от и к двигателю. В этой группе включены параметры для тока возбуждения, тока якоря, скорости вращения, напряжение якоря, состояния цифровых входов и выходов и накопленных ошибок защит. Значения этих параметров не вводятся, а только наблюдаются.

### **Группа 02** – параметры преобразователя

Определяют режимы работы преобразователя, выбор обратных связей, вид задания для скорости, направление вращения, выбор энкодера и все основные технические характеристики для данного выполнения силового блока.

### **Группа 03** – параметры защит

Параметры защит задают пределы контролированных сигналов, вне которых защиты срабатывают.

### **Группа 04** – параметры двигателя

Параметры группы 4 определяются основными характеристиками двигателя. В этой группе входят параметры для номинального и максимального тока якоря, номинального напряжения якоря, номинального и максимального тока возбуждения и динамического токоограничения тока якоря.

### **Группа 05** – параметры регулятора скорости

С этими параметрами определяются коэффициенты усиления, постоянные времени и параметров адаптации регулятора скорости и характеристики рампогенератора.

### **Группа 06** – параметры регулятора тока якоря

Параметры этой группы определяют коэффициент усиления и постоянную времени регулятора тока якоря и регулируют амплитуды импульсов тока каждой фазы.

### **Группа 07** – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения

Параметры этой группы определяют коэффициенты усиления и постоянных времени регуляторов ЭДС и тока возбуждения.

### **Группа 08** – параметры ориентированного торможения

Параметры этой группы определяют вход для задания позиции, корекцию заданной позиции, смещение позиции, коэффициенты усиления регулятора позиции и показывают ошибку при выполнении ориентированного торможения.

### **Группа 09** – параметры аппаратных цифровых входов

С параметрами этой группы указываются функции аппаратных цифровых входов преобразователя и их активное логическое состояние.

### **Группа 10** – параметры аппаратных выходов

Параметры этой группы определяют функции и активное логическое состояние аппаратных цифровых выходов и переменные для аналоговых выходов.

### **Группа 11** – параметры терминала

### **Группа 12** – история ошибок

### **Группа 13** – параметры дополнительных функций

### **Группа 14** – параметры в режиме позиционирования

Параметры этой группы определяют работу позиционного регулятора, выбор координатной системы, лимиты перемещения и др.

### **Группа 15** – параметры MODBUS

Параметры этой группы определяют настройки работы по протоколу MODBUS.

### **Группа 16** – параметры коммуникационных цифровых входов

С параметрами этой группы указываются функции коммуникационных цифровых входов преобразователя и их активное логическое состояние.

### **Группа 17** – параметры коммуникационных выходов

Параметры этой группы определяют функции и активное логическое состояние коммуникационных цифровых выходов.

**Группа 18 – параметры фиксированных позиций**  
**Группа 19 – параметры режима компенсации люфта**

В таблице 6-1 приведен перечень всех параметров, их обозначений и пределов их изменений.

№	Наименование параметра	Тип параметра	Пределы	Измерение
<b>Группа 01 – параметры для наблюдения</b>				
P01.01	Текущее значение задания для скорости	Speed reference	-	% N <sub>MAX</sub>
P01.02	Текущее значение действительной скорости	Speed actual	-	% N <sub>MAX</sub>
P01.03	Текущее значение задания для тока якоря	Curr arm ref	-	A
P01.04	Текущее значение действительного тока якоря	Curr arm actual	-	A
P01.05	Текущее значение напряжения якоря	Arm voltage act	-	V
P01.06	Текущее значение тока возбуждения	Field curr act	-	A
P01.07	Состояние аппаратных цифровых входов IN1- IN10	Board dinp 1-10	-	code
P01.08	Состояние аппаратных цифровых входов IN11- IN18	Board dinp 11-18	-	code
P01.09	Забронированный	RESERVED	-	-
P01.10	Состояние аппаратных выходов OUT1- OUT5	Board digit out	-	code
P01.11	Забронированный	RESERVED	-	-
P01.12	Тест обратной связи по скорости	Test tacho fluct	-	% Ubr
P01.13	Текущее значение частоты сети питания	Line frequency	-	Hz
P01.14	Забронированный	RESERVED	-	-
P01.15	Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации	Max synchr break	-	-
P01.16	Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз	Max power break	-	-
P01.17	Состояние силовых тиристоров	Status thyristor	-	code
P01.18	Текущее значение импульсов энкодера	Act enc puls num	-	imp
<b>Группа 02 – параметры преобразователя</b>				
P02.01	Версия программы преобразователя	Software version	-	-
P02.02	Пароль для доступа	User password	11	-
P02.03	Восстановление значений параметров по умолчанию	Default load	0, 1	-
P02.04	Съемка клиентских параметров	Write param img	0, 1	-
P02.05	Чтение клиентских параметров	Read param image	0, 1	-
P02.06	Режим работы преобразователя	Mode control	-1, 0, 1, 2, 3, 4	-
P02.07	Работа с ослабленным полем	Field weakening	0, 1, 2	-
P02.08	Масштабирование номинального тока двигателя I <sub>a,NOM</sub>	Curr arm nominal	5.0 ÷ 1000.0	A
P02.09	Напряжение питания преобразователя	Power supply	100 ÷ 440	V
P02.10	Диапазон датчика тока возбуждения	If sensor scale	1.5A ÷ 20.0A	-
P02.11	Тип датчика тока возбуждения	If sensor type	6A/15A/25A	-
P02.12	Датчик тока якоря – вычисление R65,R66, R67	R65,66,67 calc	-	Ohm
P02.13	Режим аварийного торможения	Emergency stop	0, 1, 2	-
P02.14	Выбор источника задания для скорости	User source ref	0, 1, 2, 3	-
P02.15	Внутреннее задание для скорости	Source of ref	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P02.16	Тип обратной связи по скорости	User feedback	0, 1, 2	-
P02.17	Смена знака задания для скорости	Sign vel ref	0, 1	-
P02.18	Ограничение максимального значения задания для скорости	Limit vel ref	1.000 ÷ 112.000	% N <sub>MAX</sub>
P02.19	Смена знака обратной связи по скорости с тахогенератором	Sign tacho fdbck	0, 1	-
P02.20	Смена знака обратной связи по скорости с энкодером	Sign enc fdbck	0, 1	-
P02.21	Разрешающая способность энкодера	Encoder puls num	100 ÷ 20 000	ppr
P02.22	Первая максимальная скорость	Enc speed max 1	100 ÷ 20 000	min <sup>-1</sup>
P02.23	Вторая максимальная скорость	Enc speed max 2	100 ÷ 20 000	min <sup>-1</sup>

P02.24	Третья максимальная скорость	Enc speed max 3	100 ÷ 20 000	$\text{min}^{-1}$
P02.25	Четвертая максимальная скорость	Enc speed max 4	100 ÷ 20 000	$\text{min}^{-1}$
P02.26	Разрешение переключения максимальной скорости	Change speed	0, 1	-
P02.27	Источник сопротивления якорной цепи двигателя	Ra source	0, 1	-
P02.28	Конфигурация тиристорных выпрямителей	Thyr config	0, 1, 2	-

#### Группа 03 – параметры защит

P03.01	Допустимое число прерываний в синхронизации защиты <b>SPF</b>	Thr synchr break	0 ÷ 100	-
P03.02	Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации защиты <b>SPF</b>	Max synchr break	-	-
P03.03	Максимальное допустимое рассогласование синхронизации защиты <b>SPF</b>	Thr synchro dev	1.00 ÷ 4.00	% Tn
P03.04	Забронированный	RESERVED	-	-
P03.05	Допустимое число прерываний напряжений силовых фаз защиты <b>PPF</b>	Thr power break	5 ÷ 50	-
P03.06	Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз защиты <b>PPF</b>	Max power break	-	-
P03.07	Режим работы защиты <b>PPF</b>	Enable HPF	0, 1	-
P03.08	Время срабатывания защиты $I^2t$ от перегрузки двигателя	Threshold OLF	0.1 ÷ 100.0	s
P03.09	Режим работы защиты <b>OHF</b>	Enable OHF	0, 1	-
P03.10	Предельно допустимая скорость $N_{\text{LIM}}$ - защита <b>SOS</b>	Threshold SOS	105.0 ÷ 112.0	% $N_{\text{MAX}}$
P03.11	Предельный ток $Idrv_{\text{LIM}}$ преобразователя - защита <b>SOC</b>	Threshold SOC	105.0 ÷ 125.0	% $Ia_{\text{MAX}}$
P03.12	Напряжение якоря для срабатывания защиты <b>STG</b>	Thresh Ua STG	40.0 ÷ 80.0	% $U_{\text{amax}}$
P03.13	Максимальный ток возбуждения – защита <b>SFL</b>	Thr prot FL max	> P04.02	A
P03.14	Минимальный ток возбуждения $I_{\text{FLMIN}}$ – защита <b>SFL</b>	Thr prot FL min	$\leq$ P04.04	A
P03.15	Допустимая ошибка следования – защита <b>OTE</b>	Limit track err	0.010 ÷ 2000.000	mm
P03.16	Режим работы защиты <b>OTE</b>	Enable OTE	0, 1, 2	-
P03.17	Предельное напряжение якоря – защита <b>OVM</b>	Threshold OVM	105.0 ÷ 120.0	% $U_{\text{aMAX}}$
P03.18	Время для установления тока возбуждения – защита <b>FWF</b>	Wait field	2.0 ÷ 20.0	s
P03.19	Режим работы защиты <b>OLF</b>	Enable OLF	0, 1	-

#### Группа 04 – параметры двигателя

P04.01	Максимальное напряжение якоря $U_{\text{amax}}$	Ua max motor	100 ÷ 460	V
P04.02	Номинальный ток возбуждения $I_{\text{FNOM}}$	If rated motor	$\geq$ P04.05 ÷ P02.10	A
P04.03	Минимальный рабочий ток возбуждения $I_{\text{FMIN}}$ в 2 зоне	If min motor 2z	$\geq$ P04.04 $\leq$ P04.02	A
P04.04	Минимальный рабочий ток возбуждения $I_{\text{FMIN}}$ в 3 зоне	If min motor 3z	$\geq$ P03.14 $\leq$ P04.04	A
P04.05	Ток возбуждения $I_{\text{FON}}$ при выключенном команде <b>ON</b>	If without ON	$\geq$ P03.14 $\leq$ P04.02	A
P04.06	Номинальная скорость двигателя из таблички	N rated motor	100 ÷ P04.07	$\text{min}^{-1}$
P04.07	Максимальная скорость двигателя из таблички	N max motor	100 ÷ 20000	$\text{min}^{-1}$
P04.08	Действительная максимальная скорость двигателя	N max motor real	100 ÷ P04.07	$\text{min}^{-1}$
P04.09	Максимальный ток якоря $I_{\text{aMAX}}$ в т.1	Ia max of p.1	200.00 ÷ P04.10	% $I_{\text{aNOM}}$
P04.10	Максимальный ток якоря $I_{\text{aMAX}}$ в т.2	Ia max of p.2	P04.09 ÷ P04.11	% $I_{\text{aNOM}}$
P04.11	Максимальный ток якоря $I_{\text{aMAX}}$ в т.3	Ia max of p.3	P04.10 ÷ 20.00	% $I_{\text{aNOM}}$

#### Группа 05 – параметры регулятора скорости

P05.01	Время рампгенератора	Ramp time speed	0.0 ÷ 20.0	s
P05.02	Смещение задания для скорости	Speed offset	$\pm$ 5000	discr
P05.03	Коэффициент усиления регулятора скорости <b>Kp1</b>	Pgain sp reg Kp1	0.0 ÷ 100.0	-
P05.04	Коэффициент усиления регулятора скорости <b>Kp2</b>	Pgain sp reg Kp2	0.0 ÷ 100.0	-
P05.05	Порог работы коэффициента усиления <b>Kp1</b>	Threshold Kp1	0.10 ÷ P05.06	%
P05.06	Порог работы коэффициента усиления <b>Kp2</b>	Threshold Kp2	P05.05 ÷ 100.00	%
P05.07	Постоянная времени регулятора скорости <b>Tn1</b>	Icomp sp reg Tn1	0.1 ÷ 1000	ms
P05.08	Постоянная времени регулятора скорости <b>Tn2</b>	Icomp sp reg Tn2	0.1 ÷ 1000	ms

P05.09	Порог работы постоянной времени <b>Tn1</b>	Threshold Tn1	0.10 ÷ P05.10	%
P05.10	Порог работы постоянной времени <b>Tn2</b>	Threshold Tn2	P05.09 ÷ 100.00	%
P05.11	Дифференциальная постоянная <b>Dt1</b>	Dcomp sp reg Dt1	0.0 ÷ 100.0	-
P05.12	Дифференциальная постоянная <b>Dt2</b>	Dcomp sp reg Dt2	0.0 ÷ 100.0	-
P05.13	Порог работы дифференциальной постоянной <b>Dt1</b>	Threshold Dt1	0.10 ÷ P05.14	%
P05.14	Порог работы дифференциальной постоянной <b>Dt2</b>	Threshold Dt2	P05.13 ÷ 100.00	%
P05.15	Разрешение интегральной составляющей регулятора скорости	Ena I speed reg	0, 1	-

#### Группа 06 – параметры регулятора тока якоря

P06.01	Коэффициент усиления регулятора тока якоря	Pgain curr reg	0.00 ÷ 2.00	-
P06.02	Постоянная времени регулятора тока якоря	Icomp curr reg	1.0 ÷ 1000.0	ms
P06.03	Разрешение интегральной составляющей регулятора скорости	Ena I curr reg	0, 1	-
P06.04	Забронированный	RESERVED	-	-
P06.05	Забронированный	RESERVED	-	-
P06.06	Смещение тока якоря	Offset current	-100.0 ÷ 100.0	% P02.08
P06.07	Время рампгенератора регулятора тока якоря	Ramp time curr	0 ÷ 1000	ms

#### Группа 07 – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения

P07.01	Коэффициент усиления регулятора тока возбуждения	Pgain field reg	0.00 ÷ 10.00	-
P07.02	Постоянная времени регулятора тока возбуждения	Icomp field reg	10 ÷ 10000	ms
P07.03	Коэффициент усиления регулятора ЭДС	P gain EMF reg	0.00 ÷ 10.00	-
P07.04	Постоянная времени регулятора ЭДС	I comp EMF reg	10 ÷ 10000	ms
P07.05	Дифференциальная постоянная регулятора ЭДС	Dcomp EMF reg	0.00 ÷ 10.00	-
P07.06	Разрешение интегральной составляющей регулятора тока возбуждения	Ena I field reg	0, 1	-
P07.07	Разрешение интегральной составляющей регулятора ЭДС	Ena I BMF reg	0, 1	-

#### Группа 08 – параметры ориентированного торможения

P08.01	Ускорение разгона 1	Rise accel 1	1 ÷ 30000	-
P08.02	Ускорение торможения 1	Fall accel 1	1 ÷ 30000	-
P08.03	Ускорение разгона 2	Rise accel 2	1 ÷ 30000	-
P08.04	Ускорение торможения 2	Fall accel 2	1 ÷ 30000	-
P08.05	Коэффициент усиления регулятора позиции	Pgain pos reg Kp	0.05 ÷ 200.00	-
P08.06	Разрешение работы предрегулятора скорости	Ena tracking pos	0, 1	-
P08.07	Текущая ошибка следования	Tracking error	-	imp
P08.08	Регистрированная максимальная ошибка следования	Max track error	-	imp
P08.09	Скорость автоматической настройки позиционного регулятора	Vel detect Kpos	0.05 ÷ 20.00	% N <sub>MAX</sub>
P08.10	Окно позиционирования	Position window	1 ÷ 20000	imp
P08.11	Время для установки в позиции	Pos mon time	0 ÷ 10000	ms
P08.12	Текущая ошибка позиционирования	Curr pos error	-	imp
P08.13	Смещение нулевой точки	Offset zero pos	≤ P02.21 x 4	imp
P08.14	Скорость установления в нулевой позиции	Zero pos vel	1 ÷ 2000	min-1
P08.15	Направление скорости поиска нулевой позиции	Sign search vel	0, 1, 2	-
P08.16	Коэффициент усиления предрегулятора скорости	Pgain track Kp	0.000 ÷ 30.000	-
P08.17	Скорость поиска нулевой позиции	Search velocity	1 ÷ 1000	min-1
P08.18	Уголь позиционирования	Angle reference	0 ÷ 360	deg
P08.19	Источник угла позиционирования	User source ORCM	0, 1, 2	-
P08.20	Изменение знака обратной связи по позиции	Sign pos fdbck	0, 1	-

#### Группа 09 – параметры аппаратных цифровых входов

P09.01	Тип цифрового входа <b>IN1</b>	Type brd inp 1	0 ÷ 53	-
P09.02	Инвертирование логического уровня входа <b>IN1</b>	Logic brd inp 1	0, 1	-
P09.03	Тип цифрового входа <b>IN2</b>	Type brd inp 2	0 ÷ 53	-
P09.04	Инвертирование логического уровня входа <b>IN2</b>	Logic brd inp 2	0, 1	-
P09.05	Тип цифрового входа <b>IN3</b>	Type brd inp 3	0 ÷ 53	-

P09.06	Инвертирование логического уровня входа <b>IN3</b>	Logic brd inp 3	0, 1	-
P09.07	Тип цифрового входа <b>IN4</b>	Type brd inp 4	0 ÷ 53	-
P09.08	Инвертирование логического уровня входа <b>IN4</b>	Logic brd inp 4	0, 1	-
P09.09	Тип цифрового входа <b>IN5</b>	Type brd inp 5	0 ÷ 53	-
P09.10	Инвертирование логического уровня входа <b>IN5</b>	Logic brd inp 5	0, 1	-
P09.11	Тип цифрового входа <b>IN6</b>	Type brd inp 6	0 ÷ 53	-
P09.12	Инвертирование логического уровня входа <b>IN6</b>	Logic brd inp 6	0, 1	-
P09.13	Тип цифрового входа <b>IN7</b>	Type brd inp 7	0 ÷ 53	-
P09.14	Инвертирование логического уровня входа <b>IN7</b>	Logic brd inp 7	0, 1	-
P09.15	Тип цифрового входа <b>IN8</b>	Type brd inp 8	0 ÷ 53	-
P09.16	Инвертирование логического уровня входа <b>IN8</b>	Logic brd inp 8	0, 1	-
P09.17	Тип цифрового входа <b>IN9</b>	Type brd inp 9	0 ÷ 53	-
P09.18	Инвертирование логического уровня входа <b>IN9</b>	Logic brd inp 9	0, 1	-
P09.19	Тип цифрового входа <b>IN10</b>	Type brd inp10	0 ÷ 53	-
P09.20	Инвертирование логического уровня входа <b>IN10</b>	Logic brd inp 10	0, 1	-
P09.21	Тип цифрового входа <b>IN11</b>	Type brd inp 11	0 ÷ 53	-
P09.22	Инвертирование логического уровня входа <b>IN11</b>	Logic brd inp 11	0, 1	-
P09.23	Тип цифрового входа <b>IN12</b>	Type brd inp 12	0 ÷ 53	-
P09.24	Инвертирование логического уровня входа <b>IN12</b>	Logic brd inp 12	0, 1	-
P09.25	Тип цифрового входа <b>IN13</b>	Type brd inp 13	0 ÷ 53	-
P09.26	Инвертирование логического уровня входа <b>IN13</b>	Logic brd inp 13	0, 1	-
P09.27	Тип цифрового входа <b>IN14</b>	Type brd inp 14	0 ÷ 53	-
P09.28	Инвертирование логического уровня входа <b>IN14</b>	Logic brd inp 14	0, 1	-
P09.29	Тип цифрового входа <b>IN15</b>	Type brd inp 15	0 ÷ 53	-
P09.30	Инвертирование логического уровня входа <b>IN15</b>	Logic brd inp 15	0, 1	-
P09.31	Тип цифрового входа <b>IN16</b>	Type brd inp 16	0 ÷ 53	-
P09.32	Инвертирование логического уровня входа <b>IN16</b>	Logic brd inp 16	0, 1	-
P09.33	Тип цифрового входа <b>IN17</b>	Type brd inp 17	0 ÷ 53	-
P09.34	Инвертирование логического уровня входа <b>IN17</b>	Logic brd inp 17	0, 1	-
P09.35	Тип цифрового входа <b>IN18</b>	Type brd inp 18	0 ÷ 53	-
P09.36	Инвертирование логического уровня входа <b>IN18</b>	Logic brd inp 18	0, 1	-

#### Группа 10 – параметры аппаратных выходов

P10.01	Тип релейного выхода <b>OUT1</b>	Type brd out 1	0 ÷ 10	-
P10.02	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT1</b>	Logic brd out 1	0, 1	-
P10.03	Время для подтверждения переменны <b>OUT1</b>	Change thr out 1	0 ÷ 1000	ms
P10.04	Тип релейного выхода <b>OUT2</b>	Type brd out 2	0 ÷ 10	-
P10.05	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT2</b>	Logic brd out 2	0, 1	-
P10.06	Время для подтверждения переменны <b>OUT2</b>	Change thr out 2	0 ÷ 1000	ms
P10.07	Тип релейного выхода <b>OUT3</b>	Type brd out 3	0 ÷ 10	-
P10.08	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT3</b>	Logic brd out 3	0, 1	-
P10.09	Время для подтверждения переменны <b>OUT3</b>	Change thr out 3	0 ÷ 1000	ms
P10.10	Тип релейного выхода <b>OUT4</b>	Type brd out 4	0 ÷ 10	-
P10.11	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT4</b>	Logic brd out 4	0, 1	-
P10.12	Время для подтверждения переменны <b>OUT4</b>	Change thr out 4	0 ÷ 1000	ms
P10.13	Тип релейного выхода <b>OUT5</b>	Type brd out 5	0 ÷ 10	-
P10.14	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT5</b>	Logic brd out 5	0, 1	-
P10.15	Время для подтверждения переменны <b>OUT5</b>	Change thr out 5	0 ÷ 1000	ms
P10.16	Порог скорости $N_{ZS}$ , ниже которого срабатывает <b>ZS</b>	Thresh out ZS	0.01 ÷ 15.00	% N <sub>MAX</sub>
P10.17	Порог скорости $N_{SA}$ , выше которого срабатывает <b>SA</b>	Thresh out SA	1.00 ÷ 30.00	% N <sub>REF</sub>
P10.18	Скорость от которой начинает работать <b>SA</b>	Level SA	0.00 ÷ 15.00	% N <sub>MAX</sub>
P10.19	Максимальный ток якоря <b>Iat<sub>TLH</sub></b> при команде <b>TLH</b>	Level of TLH	10.0 ÷ 100.0	% Ia <sub>NOM</sub>
P10.20	Максимальный ток якоря <b>Iat<sub>TLL</sub></b> при команде <b>TLL</b>	Level of TLL	1.0 ÷ 100.0	% Ia <sub>NOM</sub>
P10.21	Выбор переменной для аналогового выхода <b>AOUT1</b>	Select var AOUT1	1 ÷ 12	-
P10.22	Выбор переменной для аналогового выхода <b>AOUT2</b>	Select var AOUT2	1 ÷ 12	-
P10.23	Диапазон аналогового выхода <b>AOUT1</b>	Range AOUT1	2.0 ÷ 10.0	V
P10.24	Диапазон аналогового выхода <b>AOUT2</b>	Range AOUT2	2.0 ÷ 10.0	V

**Группа 11 – параметры для терминала**

P11.01	Настройка языка терминала	Language	0, 1, 2	-
P11.02	Время опрессования индикации	Refresh rate	1 ÷ 1000	ms
P11.03	Вариант меню	Variant menu	-	-
P11.04	Версия MACH U2	Version MACH U2	-	-
P11.05	Версия MACH U5	Version MACH U5	-	-

**Группа 12 – история ошибок**

P12.01	Ошибка 1	Error 1	-	-
P12.02	Ошибка 2	Error 2	-	-
P12.03	Ошибка 3	Error 3	-	-
P12.04	Ошибка 4	Error 4	-	-
P12.05	Ошибка 5	Error 5	-	-
P12.06	Ошибка 6	Error 6	-	-
P12.07	Ошибка 7	Error 7	-	-
P12.08	Ошибка 8	Error 8	-	-
P12.09	Ошибка 9	Error 9	-	-
P12.10	Ошибка 10	Error 10	-	-
P12.11	Ошибка 11	Error 11	-	-
P12.12	Ошибка 12	Error 12	-	-
P12.13	Ошибка 13	Error 13	-	-
P12.14	Ошибка 14	Error 14	-	-
P12.15	Ошибка 15	Error 15	-	-
P12.16	Ошибка 16	Error 16	-	-
P12.17	Нулирование ошибок	Reset errors	0, 1	-
P12.18	Выбор ошибки для наблюдения	Errors counter	1 ÷ 41	-
P12.19	Число сообщений для ошибки, выбранной с P12.18	Curr err history	-	-

**Группа 13 – параметры дополнительных функций**

P13.01	Рампа скорости функции <b>MOT POT</b>	Ramp ref pot	0.0 ÷ 3000.0	s
P13.02	Начальная скорость движения функции <b>MOT POT</b>	Reset ref pot	-100.000 ÷ 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.03	Тип функции <b>MOT POT</b>	Type ref pot	0, 1	-
P13.04	Разрешение функции <b>OVERRIDE</b>	Enable Override	0, 1	-
P13.05	Первая корекция скорости <b>OVERRIDE 1</b>	Override speed 1	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.06	Вторая корекция скорости <b>OVERRIDE 2</b>	Override speed 2	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.07	Третья корекция скорости <b>OVERRIDE 3</b>	Override speed 3	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.08	Четвертая корекция скорости <b>OVERRIDE 4</b>	Override speed 4	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.09	Пятая корекция скорости <b>OVERRIDE 5</b>	Override speed 5	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.10	Шестая корекция скорости <b>OVERRIDE 6</b>	Override speed 6	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.11	Седьмая корекция скорости <b>OVERRIDE 7</b>	Override speed 7	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.12	Восьмая корекция скорости <b>OVERRIDE 8</b>	Override speed 8	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.13	Первая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 1</b>	User vel ref 1	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.14	Вторая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 2</b>	User vel ref 2	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.15	Третья фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 3</b>	User vel ref 3	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.16	Четвертая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF4</b>	User vel ref 4	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.17	Пятая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 5</b>	User vel ref 5	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.18	Шестая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 6</b>	User vel ref 6	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.19	Седьмая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 7</b>	User vel ref 7	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.20	Восьмая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 8</b>	User vel ref 8	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.21	Первый фиксируенный шаг <b>STEP JOG 1</b>	JOG step 1	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.22	Второй фиксируенный шаг <b>STEP JOG 2</b>	JOG step 2	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.23	Третий фиксируенный шаг <b>STEP JOG 3</b>	JOG step 3	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.24	Четвертый фиксируенный шаг <b>STEP JOG 4</b>	JOG step 4	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.25	Пятый фиксируенный шаг <b>STEP JOG 5</b>	JOG step 5	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.26	Шестой фиксируенный шаг <b>STEP JOG 6</b>	JOG step 6	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.27	Седьмой фиксируенный шаг <b>STEP JOG 7</b>	JOG step 7	0.000 ÷ 10000.000	mm
P13.28	Восьмой фиксируенный шаг <b>STEP JOG 8</b>	JOG step 8	0.000 ÷ 10000.000	mm

P13.29	Максимальная скорость для BCD задания	Max BCD vel ref	1 ÷ 3999	code
<b>Группа 14 – параметры режима позиционирования</b>				
P14.01	Числитель электрического шага	Num ref step	1 ÷ 1000000	-
P14.02	Знаменатель электрического шага	Denum ref step	1 ÷ 1000000	-
P14.03	Дискрет минимального перемещения оси	Pos ref scale	0.0001 ÷ 3.0000	mm
P14.04	Электрический шаг – целая часть	User reduction	0 ÷ 1000	-
P14.05	Электрический шаг – дробная часть	User reduction 2	0.000000000 ÷ 0.999999999	-
P14.06	Текущий электрический шаг – целая часть	Act reduction	-	-
P14.07	Текущий электрический шаг – дробная часть	Act reduction 2	-	-
P14.08	Способ определения на электрического шага	Pos dimension	0, 1	-
P14.09	Ускорение разгона	Rise accel	0.000÷200000.000	mm/s <sup>2</sup>
P14.10	Ускорение торможения	Fall accel	0.000÷200000.000	mm/s <sup>2</sup>
P14.11	Скорость позиционирования	Target velocity	0.000÷200000.000	mm/min
P14.12	Источник скорости позиционирования	Src target vel	0, 1	-
P14.13	Максимальная скорость позиционирования	Max pos vel	0.000÷200000.000	mm/min
P14.14	Задание нулевой скорости двигателя	Zero vel ref	0.00 ÷10.00	% N <sub>MAX</sub>
P14.15	Изменение направления координатной системы	Sign pos ref	0, 1	-
P14.16	Изменение знака обратной связи по позиции	Sign pos fdbck	0, 1	-
P14.17	Режим позиционирования	Pos mode	0, 1	-
P14.18	Цель позиционирования	Target position	±100000.000	mm
P14.19	Текущее значение заданной позиции	Curr pos ref	-	mm
P14.20	Текущее значение действительной позиции	Curr pos act	-	mm
P14.21	Текущая ошибка позиции	Curr pos error	-	mm
P14.22	Текущая ошибка следования	Pos track error	-	mm
P14.23	Регистрированная максимальная ошибка следования	Max track error	-	mm
P14.24	Диапазон позиционирования	Position window	0.001 ÷ 20.000	mm
P14.25	Время для установки в диапазоне позиционирования	Pos mon time	0 ÷ 10000	ms
P14.26	Коэффициент усиления регулятора позиции	Pgain pos reg Kp	0.05 ÷ 200.00	-
P14.27	Разрешение работы предрегулятора скорости	Ena tracking pos	0, 1	-
P14.28	Коэффициент усиления предрегулятора скорости	Pgain track Kp	0.000 ÷ 30.000	-
P14.29	Минимальный программный лимит позиции	Min pos limit	± 100000.000	mm
P14.30	Режим работы минимального лимита	ENA min pos lim	0, 1	-
P14.31	Максимальный программный лимит позиции	Max pos limit	± 100000.000	mm
P14.32	Режим работы максимального лимита	ENA max pos lim	0, 1	-
P14.33	Смещение референтной точки <b>RP</b>	Zero position	± 50000.000	mm
P14.34	Смещение нулевого импульса	Offset zero pos	± 50000.000	mm
P14.35	Скорость поиска репера	Zero velocity	0.010 ÷ 200000.000	mm/min
P14.36	Скорость поиска нулевого импульса	Search velocity	0.010 ÷ 200000.000	mm/min
P14.37	Скорость установления в референтной точке <b>RP</b>	Zero pos vel	0.010 ÷ 200000.000	mm/min
P14.38	Направление поиска репера	Sign zero vel	0 ,1	-
P14.39	Направление поиска нулевого импульса	Sign search vel	0, 1	-
P14.40	Тип процедуры <b>поиска референтной точки</b>	Type go to zero	0, 1, 2	-
P14.41	Выбор репера	Src zero reper	0, 1, 2	-
P14.42	Сохранение позиции референтной точки после выключения <b>ON</b>	Reset position	0 ,1	-
P14.43	Выжидание процедуры <b>поиска референтной точки</b>	Wait go zero	0, 1	-
P14.44	Скорость перемещения в режиме <b>JOG MODE</b>	Manual velocity	0.010 ÷ 200000.000	mm/min
P14.45	Скорость быстрого перемещения в режиме <b>JOG MODE</b>	Rapid manual vel	0.010 ÷ 200000.000	mm/min
<b>Группа 15 – параметры MODBUS</b>				
P15.01	Скорость коммуникации	Baud rate	0 ÷ 5	-

P15.02	Modbus адресс устройства	MODBUS address	1 ÷ 247	-
P15.03	Длительность паузы между кадрами	Timer start RTU	0.01 ÷ 10.0	ms
P15.04	Запись данных в энергонезависимой памяти	ENA write EEPROM	0, 1	-
<b>Группа 16 – параметры коммуникационных входов</b>				
P16.01	Тип коммуникационного входа <b>INC1</b>	Type com inp 1	0 ÷ 53	-
P16.02	Инвертирование логического уровня входа <b>INC1</b>	Logic com inp 1	0, 1	-
P16.03	Тип коммуникационного входа <b>INC2</b>	Type com inp 2	0 ÷ 53	-
P16.04	Инвертирование логического уровня входа <b>INC2</b>	Logic com inp 2	0, 1	-
P16.05	Тип коммуникационного входа <b>INC3</b>	Type com inp 3	0 ÷ 53	-
P16.06	Инвертирование логического уровня входа <b>INC3</b>	Logic com inp 3	0, 1	-
P16.07	Тип коммуникационного входа <b>INC4</b>	Type com inp 4	0 ÷ 53	-
P16.08	Инвертирование логического уровня входа <b>INC4</b>	Logic com inp 4	0, 1	-
P16.09	Тип коммуникационного входа <b>INC5</b>	Type com inp 5	0 ÷ 53	-
P16.10	Инвертирование логического уровня входа <b>INC5</b>	Logic com inp 5	0, 1	-
P16.11	Тип коммуникационного входа <b>INC6</b>	Type com inp 6	0 ÷ 53	-
P16.12	Инвертирование логического уровня входа <b>INC6</b>	Logic com inp 6	0, 1	-
P16.13	Тип коммуникационного входа <b>INC7</b>	Type com inp 7	0 ÷ 53	-
P16.14	Инвертирование логического уровня входа <b>INC7</b>	Logic com inp 7	0, 1	-
P16.15	Тип коммуникационного входа <b>INC8</b>	Type com inp 8	0 ÷ 53	-
P16.16	Инвертирование логического уровня входа <b>INC8</b>	Logic com inp 8	0, 1	-
P16.17	Тип коммуникационного входа <b>INC9</b>	Type com inp 9	0 ÷ 53	-
P16.18	Инвертирование логического уровня входа <b>INC9</b>	Logic com inp 9	0, 1	-
P16.19	Тип коммуникационного входа <b>INC10</b>	Type com inp 10	0 ÷ 53	-
P16.20	Инвертирование логического уровня входа <b>INC10</b>	Logic com inp 10	0, 1	-
P16.21	Тип коммуникационного входа <b>INC11</b>	Type com inp 11	0 ÷ 53	-
P16.22	Инвертирование логического уровня входа <b>INC11</b>	Logic com inp 11	0, 1	-
P16.23	Тип коммуникационного входа <b>INC12</b>	Type com inp 12	0 ÷ 53	-
P16.24	Инвертирование логического уровня входа <b>INC12</b>	Logic com inp 12	0, 1	-
P16.25	Тип коммуникационного входа <b>INC13</b>	Type com inp 13	0 ÷ 53	-
P16.26	Инвертирование логического уровня входа <b>INC13</b>	Logic com inp 13	0, 1	-
P16.27	Тип коммуникационного входа <b>INC14</b>	Type com inp 14	0 ÷ 53	-
P16.28	Инвертирование логического уровня входа <b>INC14</b>	Logic com inp 14	0, 1	-
P16.29	Тип коммуникационного входа <b>INC15</b>	Type com inp 15	0 ÷ 53	-
P16.30	Инвертирование логического уровня входа <b>INC15</b>	Logic com inp 15	0, 1	-
P16.31	Тип коммуникационного входа <b>INC16</b>	Type com inp 16	0 ÷ 53	-
P16.32	Инвертирование логического уровня входа <b>INC16</b>	Logic com inp 16	0, 1	-
P16.33	Состояние коммуникационных цифровых входов	Comm digit inp	0000 0000 0000 0000	bin
<b>Группа 17 – параметры коммуникационны выходов</b>				
P17.01	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC1</b>	Type com out 1	0 ÷ 10	-
P17.02	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC1</b>	Logic com out 1	0, 1	-
P17.03	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC2</b>	Type com out 2	0 ÷ 10	-
P17.04	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC2</b>	Logic com out 2	0, 1	-
P17.05	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC3</b>	Type com out 3	0 ÷ 10	-
P17.06	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC3</b>	Logic com out 3	0, 1	-
P17.07	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC4</b>	Type com out 4	0 ÷ 10	-
P17.08	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC4</b>	Logic com out 4	0, 1	-
P17.09	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC5</b>	Type com out 5	0 ÷ 10	-
P17.10	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC5</b>	Logic com out 5	0, 1	-
P17.11	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC6</b>	Type com out 6	0 ÷ 10	-
P17.12	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC6</b>	Logic com out 6	0, 1	-
P17.13	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC7</b>	Type com out 7	0 ÷ 10	-
P17.14	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC7</b>	Logic com out 7	0, 1	-
P17.15	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC8</b>	Type com out 8	0 ÷ 10	-
P17.16	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC8</b>	Logic com out 8	0, 1	-

P17.17	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC9</b>	Type com out 9	0 ÷ 10	-
P17.18	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC9</b>	Logic com out 9	0, 1	-
P17.19	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC10</b>	Type com out 10	0 ÷ 10	-
P17.20	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC10</b>	Logic com out 10	0, 1	-
P17.21	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC11</b>	Type com out 11	0 ÷ 10	-
P17.22	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC11</b>	Logic com out 11	0, 1	-
P17.23	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC12</b>	Type com out 12	0 ÷ 10	-
P17.24	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC12</b>	Logic com out 12	0, 1	-
P17.25	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC13</b>	Type com out 13	0 ÷ 10	-
P17.26	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC13</b>	Logic com out 13	0, 1	-
P17.27	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC14</b>	Type com out 14	0 ÷ 10	-
P17.28	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC14</b>	Logic com out 14	0, 1	-
P17.29	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC15</b>	Type com out 15	0 ÷ 10	-
P17.30	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC15</b>	Logic com out 15	0, 1	-
P17.31	Тип коммуникационного выхода <b>OUTC16</b>	Type com out 16	0 ÷ 10	-
P17.32	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUTC16</b>	Logic com out 16	0, 1	-
P17.33	Состояние коммуникационных выходов	Comm digit out	0000 0000 0000 0000	bin

#### Группа 18 – параметры фиксированных позиций

P18.01	Тип позиционирования	Pos type	0, 1	-
P18.02	Первая фиксированная позиция <b>POS1</b>	Position 1	+/- 100000.000	mm
P18.03	Скорость передвижения в <b>POS1</b>	Velocity 1	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.04	Вторая фиксированная позиция <b>POS2</b>	Position 2	+/- 100000.000	mm
P18.05	Скорость передвижения в <b>POS2</b>	Velocity 2	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.06	Третья фиксированная позиция <b>POS3</b>	Position 3	+/- 100000.000	mm
P18.07	Скорость передвижения в <b>POS3</b>	Velocity 3	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.08	Четвертая фиксированная позиция <b>POS4</b>	Position 4	+/- 100000.000	mm
P18.09	Скорость передвижения в <b>POS4</b>	Velocity 4	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.10	Пятая фиксированная позиция <b>POS5</b>	Position 5	+/- 100000.000	mm
P18.11	Скорость передвижения в <b>POS5</b>	Velocity 5	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.12	Шестая фиксированная позиция <b>POS6</b>	Position 6	+/- 100000.000	mm
P18.13	Скорость передвижения в <b>POS6</b>	Velocity 6	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.14	Седьмая фиксированная позиция <b>POS7</b>	Position 7	+/- 100000.000	mm
P18.15	Скорость передвижения в <b>POS7</b>	Velocity 7	0.000 ÷ 200000.000	mm/min
P18.16	Восьмая фиксированная позиция <b>POS8</b>	Position 8	+/- 100000.000	mm
P18.17	Скорость передвижения в <b>POS8</b>	Velocity 8	0.000 ÷ 200000.000	mm/min

#### Группа 19 – параметры режима компенсации люфта

P19.01	Режим компенсации люфта	Backlash compens	0, 1	-
P19.02	Объем буфера для компенсации люфта	Backlash buffer	0 ÷ 50	-
P19.03	Коэффициент Kblc компенсации люфта	Backlash coeff	0.001 ÷ 1000.000	-
P19.04	Текущее значение действительной позиции 2	Curr pos act 2	-	imp
P19.05	Изменение знака обратной связи по позиции 2	Sign pos fdbck 2	0, 1	-

Таблица 6-1 Перечень параметров

Параметры обособляются в типах, определенных от способа обращения к ним и их предназначение.

### Примечания:

1. Параметры в темных полях могут быть измененными только после введения пароли и выключенной команды **ON**. Параметры в белых полях могут быть измененными во всех режимах только после введения пароли;

2. Параметры для наблюдения из группы **P01**, указывающие накопленные ошибки защит, входят также и в группу **P03**.

### 6.3 Описание параметров

На **рисунке 6-4** показано описание параметра и переменной, к которой он относится. Параметр описывается в трех полях.

В первом поле указаны наименование параметра, его обозначение на дисплее терминала, группа к которой он относится и его порядковой номер.

Во втором поле описаны характеристики переменной данного параметра и обращение к ней.

Тип переменной:

- **Bit** - переменная принимает два значения, 0 или 1;
- **Bi** - переменная принимает положительные и отрицательные значения;
- **Uni** - переменная принимает только положительные значения;
- **Int** - переменная принимает только целочисленные значения;

Точность переменной:

- **пустое** - стандартная переменная 16 bit;
- **Double** - переменная повышенной точности 32 bit;

Обращение к параметру:

- **RO** - возможно только чтение значения параметра;
- **RW** - допускается чтение и запись значения параметра;

Ввод параметра:

- **пустое** - ввод значения параметра при наличии команды **ON**;
- **ON** - ввод значения параметра возможен только при снятой команде **ON**;

Адрес параметра:

- **Address** - указывается адрес параметра в **MODBUS**.

Запись параметра в EEPROM:

- **EE** - изменение параметра записывается в энергонезависимой памяти.

В третьем поле указаны диапазон изменения параметра, значение данного параметра по умолчанию и единицы его измерения.

**Поле обозначения параметра**

**Рисунок 6-4 Структура описания параметра**

## 6.4 Параметры преобразователя

### 6.4.1 Группа 01 – параметры для измерения переменных

Параметры группы 01 позволяют измерять значения переменных, характеризующих работу двигателя и преобразователя. Эти параметры доступны во всех режимах.

<b>P01.01</b>		Текущее значение задания скорости			Speed reference	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit
Double		0100H	-	-	0.000	% N <sub>MAX</sub>

<b>P01.02</b>		Текущее значение действительной скорости			Speed actual	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit
Double		0101H	-	-	0.000	% N <sub>MAX</sub>

<b>P01.03</b>		Текущее значение задания тока якоря			Curr arm ref	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
		0102H	-	-	0.0	A

<b>P01.04</b>		Текущее значение действительного тока якоря			Curr arm actual	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
		0103H	-	-	0.0	A

<b>P01.05</b>		Текущее значение напряжения якоря			Arm voltage act	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit
		0104H	-	-	0.0	V

P01.06	Текущее значение тока возбуждения				Field curr act	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit
		0105H	-	-	0.000	V

P01.07	Состояние аппаратных цифровых входов IN1- IN10				Board dinp 1-10	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
		0106H	-	-	0000000000	bin

Состояние цифровых входов показывается в бинарном коде. Соответствие между активированными цифровыми входами и соответственным разрядом показано в **таблице 6-2**.

P01.08	Состояние аппаратных цифровых входов IN11- IN18				Board dinp 11-18	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
		0107H	-	-	0000000000	bin

Состояние цифровых входов показывается в бинарном коде. Соответствие между активированными цифровыми входами и соответственным разрядом показано в **таблице 6-3**.

Вход		LCD	Вход		LCD
IN10	X1.33	1000000000	IN5	X1.17	0000010000
IN9	X1.15	0100000000	IN4	X1.36	0000001000
IN8	X1.34	0010000000	IN3	X1.18	0000000100
IN7	X1.16	0001000000	IN2	X1.37	0000000010
IN6	X1.35	0000100000	IN1	X1.19	0000000001

**Таблица 6-2** Соответствие между разрядами индикации и состоянием аппаратных цифровых входов от **IN1** до **IN10**

Вход		LCD	Вход		LCD
IN18	X1.25	10000000	IN14	X1.27	000001000
IN17	X1.7	01000000	IN13	X1.9	000000100
IN16	X1.26	00100000	IN12	X1.32	000000010
IN15	X1.8	00010000	IN11	X1.14	000000001

**Таблица 6-3** Соответствие между разрядами индикации и состоянием аппаратных цифровых входов от **IN11** до **IN18**

P01.09	Забронированный	RESERVED
--------	-----------------	----------

P01.10	Состояние аппаратных цифровых выходов				Board digit out	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
		0109H			0000000000	bin

Соответствие между активированными цифровыми выходами и соответственным разрядом индикации показано в **таблице 6-4**.

Выход		LCD
OUT5	X1.2,20	10000
OUT4	X1.3,21	01000
OUT3	X1.4,22	00100
OUT2	X1.5,23	00010
OUT1	X1.6,24	00001

**Таблица 6-4** Соответствие между разрядами индикации и состоянием аппаратных цифровых выходов

P01.11	Забронированный	RESERVED
--------	-----------------	----------

P01.12	Тест обратной связи по скорости			Test tacho fluct		
Uni	RO	Min	Max	Default	Unit	
		010BH	-	-	0.00	% Ubr

Параметр показывает текущее значение пульсаций напряжения обратной связи по скорости. Пульсации определены в процентах отношением максимального значения напряжения тахогенератора к среднему значению **Ubr** для интервала времени 1 сек. Для исправного тахогенератора, в установившемся режиме, значение параметра **P01.12** должно быть не больше 2 %;

P01.13	Текущее значение частоты сети питания			Line frequency		
Uni	RO	Min	Max	Default	Unit	
		010CH	-	-	50.00	Hz

P01.14	Забронированный	RESERVED
--------	-----------------	----------

P01.15 (P03.02)	Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации			Max synchr break		
Int	RO	Min	Max	Default	Unit	
		010EH	-	-	0	-

Параметр указывает максимальное число зарегистрированных последовательных прерываний в синхронизации до ее восстановления. Контроль за прерываниями в синхронизации начинается с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** более 4 s показание параметра **P01.15** обнуляется и начинается новая регистрация прерываний. Значение параметра **P01.15** не записывается в энергонезависимой памяти. Если число зарегистрированных прерываний в синхронизации больше значения параметра **P03.01**, срабатывает защита **SPF**. Параметр **P01.15** позволяет наблюдать за качества сети питания;

P01.16 (P03.06)	Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз			Max power break		
Int	RO	Min	Max	Default	Unit	
		010FH	-	-	0	-

Параметр указывает максимальное число зарегистрированных последовательных прерываний в сети питания до ее восстановления. Защита **PPF** регистрирует пропадание напряжений одной или больше фаз сети питания. Следение за прерыванием в сети питания начинает с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** показание нулируется и начинает новое регистрацию прерываний. Значение параметра **P01.16** не записывается в энергонезависимой памяти. Если число зарегистрированных прерываний в сети

питания больше значением параметра **P03.16**, срабатывает защита PPF. Параметр **P01.16** позволяют наблюдать за качества сети питания;

P01.17	Состояние силовых тиристоров				Status thyristor	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
		0110H	-	-	000000000000	code

Параметр указывает рабочее состояние силовых тиристоров. При выборе этого параметра, на дисплее терминала показаны две группы чисел, каждой из шесть разрядов нулей. Место каждого разряда соответствует номеру тиристоров из групп от **T12** до **T1** с слева направо. Если все тиристоры работают, все разряды каждой группы должны показывать ноль. Проверка проводится для обеих сторон вращения. Если в данном разряде показано число **1**, то соответствующий тиристор не работает и следует установить причину;

P01.18	Текущее значение числа импульсов энкодера				Act enc puls num	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
		0111H	-	-	0	pulse

Параметр показывает число импульсов энкодера между двумя нулевыми импульсами. Число измеренных импульсов должно соответствовать числу импульсов в табличке энкодера. Если число измеренных импульсов меньше, то имеется больше одного нулевого импульса. Во время наблюдения не нужно менять направление движения поскольку измерение будет некорректно. Функция не активная во время установки в нулевой точке.

#### 6.4.2 Группа 02 – параметры преобразователя

P02.01	Версия программы преобразователя				Software version	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
		0200H			-	-

В параметр выводится версия программы преобразователя.

P02.02	Пароль для доступа				User password	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
		0201H			11	

Пароль разрешающая изменение значения параметров. Действие пароли до выключения питания. При записи значения **11** в параметре **P02.02**, преобразователь принимает пароль и показывает на индикации терминала значение **1** – сообщение для принятой пароли.

P02.03	Восстановление значений по умолчанию				Default load	
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
	ON	0202H	0	1	0	-

При записи значения **1** в параметре **P02.03**, восстанавливаются значения по умолчанию всех параметров. Параметр **P02.03** доступен для изменения при выбранной пароли и выключенном команде **ON**. Восстановление значения по умолчанию не выполняется по **MODBUS**.

P02.04	Съемка потребительских параметров					Write param img
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
	ON	0203H	0	1	0	-

При записи значения **1** в параметре **P02.04**, в энергонезависимой памяти записывается копия параметров потребителя. Съемка параметров потребителя не выполняется по **MODBUS**.

P02.05	Чтение потребительских параметров					Read param image
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
	ON	0204H	0	1	0	-

При записи значения **1** в параметре **P02.05**, восстанавливаются значения параметров потребителя. Восстановление параметров потребителя не выполняется по **MODBUS**.

P02.06	Режим работы преобразователя					Mode control
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0205H	0	4	0	-

Параметр **P02.06** принимает пять значений:

- **P02.06 = -1** – автоматическое определение сопротивления цепи якоря **Ra**. Процедура выполняется при значении параметров **P02.06 = -1** и **P02.27 = 1**. После подачи команды **ON** автоматически задаются 5 коротких токовых импульсов в цепи якоря и при выключенном токе возбуждения за времени 10 сек., после этого вычисляется и записывается сопротивление цепи якоря;
- **P02.06 = 0** – режим управления скоростью. В этом режиме работы включены регуляторы тока и скорости;
- **P02.06 = 1** – пропорциональный режим. В пропорциональном режиме регуляторы тока и скорости работают с пропорциональной составляющей с обратной связью по скорости по ЭДС. Пропорциональный режим используется для первоначального запуска и настройки преобразователя;
- **P02.06 = 2** – режим управления по крутящему моменту. В этом режиме регулятор скорости выключен и директно задается крутящий момент (ток якоря). Максимальное значение задания отвечает максимальному крутящему моменту двигателя.

ВНИМАНИЕ						
<b>В режиме управления крутящем моментом двигатель оставлен без нагрузки развивает сверхскорость.</b>						

- **P02.06 = 3** – режим позиционирования. В этом режиме преобразователь работает с замкнутым контуром по позиции.

P02.07	Работа преобразователя с ослабленным полем					Field weakening
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0206H	0	2	1	-

Параметр **P02.07** принимает три значения:

- **P02.07 = 0** – двигатель работает без ослабления поля только в первой зоне. В этом режиме разрешена работа при значении параметра **P02.16 = [0, 1, 2]** В этом режиме привод работает с постоянным крутящим моментом двигателя до достижения номинальной скорости, указанной в параметре **P04.06**;
- **P02.07 = 1** – двигатель работает с ослаблением поля во второй зоне. При работе двигателя с ослаблением поля следует использовать обратной связи по скорости при

значении параметра **P02.16** = [0, 1]. Обратная связь по скорости по ЭДС двигателя для параметра **P02.16** = 2 не может обеспечить нормальную работу привода во второй зоне. После достижения максимального напряжения якоря, с увеличением скорости, ток возбуждения начинает уменьшаться и двигатель входит во вторую зону. В этом режиме привод работает с постоянной мощности двигателя от номинальной скорости из параметра **P04.06** и номинального тока возбуждения **P04.02** до минимального тока возбуждения для второй зоны **P04.03**;

- **P02.07** = 2 – двигатель работает с ослаблением поля и уменьшением мощности в третьей зоне. В этом режиме привод работает с уменьшением мощности двигателя от минимального тока возбуждения в второй зоне **P04.03** до минимального тока возбуждения для третьей зоны **P04.04**.

<b>P02.08</b>	<b>Номинальный ток преобразователя</b>				<b>Curr arm nominal</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0207H	5.00	100.0	12.0	A

Параметром **P02.08** масштабируется контур якорного тока, что позволяет измерять все переменные тока якоря в амперах. Значение параметра **P02.08** должно соответствовать номинальному току преобразователя **Idrv<sub>NOM</sub>**, выбранному с измерительными резисторами **R26** и **R27** датчика якорного тока. Установленное значение параметра **P02.08** не изменяется при восстанавливании значений по подразумеванию с параметром **P02.03**. Параметр **P02.08** не может принимать значений больше значения **P03.11**.

Номинальный ток двигателя **I<sub>aNOM</sub>** определяется силовыми приборами и системой охлаждения силового блока. Для нормальной работы преобразователя, значения измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока должны соответствовать номинальному току данного силового блока. Расположение измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** на процессорной плате показано на **рисунке 5-8**.

Номинальный ток двигателя **I<sub>aNOM</sub>** и соответствующие значения резисторов **R65**, **R66** и **R67** указаны в **P02.12** после ввода **P02.08**.

#### Примечания:

- значения всех резисторов в омах;
- все резисторы с сопротивлением больше 20 Ω должны быть с мощностью 0.25 Вт;
- все резисторы с сопротивлением меньше 20 Ω должны быть с мощностью не менее 0.5Вт.

#### ВНИМАНИЕ

Значение параметра **P02.08** должно соответствовать номинальному току двигателя и не превышать току наличного преобразователя. Если это требование не соблюдается, возможен выход силового блока преобразователя из строя.

Если в преобразователе монтируется новую процессорную плату, значение эквивалентного сопротивления измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** должны соответствовать номинальному току преобразователя, указанному в табличке на корпусе.

<b>P02.09</b>	<b>Напряжение силового питания</b>				<b>Power supply</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0208H	100	440	380	V

Вводится значение линейного напряжения силового питания преобразователя в вольтах. Для двигателей с напряжением якоря 220V или ниже допускается оперативное питание (**U1,V1,W1**) останется 3x380V, а силовое напряжение (**U2,V2,W2**) можно понизить

трансформатором, например 380/220V. Схема включения преобразователя с понижающим трансформатором показана на **рисунке 7-3**. В этом случае в параметре **P02.09** вводится реальное напряжение питания 220V. Однственное условие для нормальной работы, трансформатор не создават фазового отклонения т.е. его первичная и вторичная обмотки должны иметь одинаковую схему подключения.

P02.10   Диапазон датчика тока возбуждения					If sensor scale	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0209H	1.5A	20.0A	6.0A	-

С параметром **P02.10** масштабируется ток возбуждения в каждом диапазоне, так что значения всех параметров связанных с возбуждением можно измерять директно в амперах. Диапазон тока выбирается соответствующим подключением проводов с маркировкой **F1** и **K13** к разъемам **SW3**, **SW4** и **SW5** на силовой плате. Параметр **P02.10** принимает три значения для каждого типа датчика, выбранного параметром **P02.11**. Значения параметра **P02.10** в зависимости от типа датчика и подключения контура возбуждения указаны в **таблице 6-5**. Значение параметра **P02.10** не восстанавливается по умолчанию.

Расположение разъемов **SW3**, **SW4** и **SW5** на силовой плате показано на **рисунке 5-11**.

Тип датчика		SW3	SW4	SW5	Диапазон
<b>P02.11 = 6A</b>	<b>F1</b>			X *	<b>P02.10 = 1.5 A</b>
	<b>K13</b>	X			
	<b>F1</b>		X		<b>P02.10 = 2.4 A</b>
	<b>K13</b>	X			
	<b>F1</b>			X	<b>P02.10 = 4.7 A</b>
	<b>K13</b>		X		
<b>P02.11 = 15A</b>	<b>F1</b>			X	<b>P02.10 = 4.0 A</b>
	<b>K13</b>	X			
	<b>F1</b>		X		<b>P02.10 = 6.0 A</b>
	<b>K13</b>	X			
	<b>F1</b>			X	<b>P02.10 = 12.0 A</b>
	<b>K13</b>		X		
<b>P02.11 = 25A</b>	<b>F1</b>			X	<b>P02.10 = 6.5 A</b>
	<b>K13</b>	X			
	<b>F1</b>		X		<b>P02.10 = 10.0 A</b>
	<b>K13</b>	X			
	<b>F1</b>			X	<b>P02.10 = 20.0 A</b>
	<b>K13</b>		X		

\* Метка **X** указывает, что провод с маркировкой **F1** подключается к соответствующему разъему. Аналогично определяется подключение провода с маркировкой **K13**.

**Таблица 6-5** Диапазоны тока возбуждения в зависимости от типа датчика

P02.11   Тип датчика тока возбуждения					If sensor type	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	020AH	6A	25A	15A	-

Стандартные датчики применяемые в преобразователях 4XXX имеют максимальные диапазоны тока 6A, 15A и 25A. Тип датчика тока, смонтированного на силовой плате, определяется в общем мощностью двигателя для которого предназначен преобразователь. Датчики для тока 6A монтируются в случаях, когда ток возбуждения двигателей имеет

низкие значения. Тип смонтированного датчика тока указан в маркировке на силовой плате. Значение параметра **P02.11** не восстанавливается по умолчанию. Параметр **P02.11** принимает следующие значения:

- **P02.11 = 6 A** – максимальный ток возбуждения 4.7A;
- **P02.11 = 15 A** – максимальный ток возбуждения 12.0A;
- **P02.11 = 25 A** – максимальный ток возбуждения 20.0A.

**Замечания:**

1. Не применяется весь диапазон датчика тока, чтобы не нарушилась работы защиты **SOF** от превышения максимального допустимого тока возбуждения;
2. При настройке тока возбуждения двигателя надо использовать возможно самый низкий диапазон датчика тока, для более эффективного применения аналого - цифрового преобразования;

**ВНИМАНИЕ**

**При замены силовой или процессорной платы преобразователя следует настроить значения параметров P02.10 и P02.11. Если это не сделано, возможен выход двигателя из строя.**

<b>P02.12</b>		Эквивалентное сопротивления измерительных резисторов R65, R66 и R67				<b>R65,66,67 calc</b>	
Uni	RO	Min	Max	Default	Unit		
	020BH	-	-	-	Ohm		

Вычисление значения эквивалентного сопротивления измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** датчика тока якоря. Следует иметь в виду, что резисторы связаны параллельно.

<b>P02.13</b>		Режим аварийного торможения				<b>Emergency stop</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	020CH	0	2	1	-	

Параметр **P02.13** может принимать следующие три значения:

- **P02.13 = 0** – после выключения команды **ON**, силовой выпрямитель преобразователя выключается и двигатель останавливается на холостом ходу;
- **P02.13 = 1** – после выключения команды **ON**, двигатель останавливается за время, указанное как значение параметра **P05.01** до нулевой скорости **Nzs**, заданной параметром **P10.01** и срабатывает выход **ZS**. Выключается силовой выпрямитель преобразователя и двигатель останавливается окончательно на холостом ходу;
- **P02.13 = 2** – после выключения команды **ON** двигатель останавливается максимально быстро до нулевой скорости **Nzs**, заданной параметром **P10.01** и срабатывает выход **ZS**. Выключается силовой выпрямитель преобразователя и двигатель останавливается окончательно на холостом ходу.

<b>P02.14</b>		Выбор источника задания скорости				<b>User source ref</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	020DH	0	3	2	-	

- **P02.14 = 0** – задание для скорости в параллельном коде из цифровых входов. Подробнее формирование цифрового задания для скорости с параллельным кодом рассмотрено в **п.5.1.1**. Направление вращения определяется командами **SR** и **SF**. Задание выполняется только при наличии одной из команд **SR** и **SF**. При отсутствии

обеих команд или при наличии одновременно обеих команд выполняется задание для нулевой скорости.

- **P02.14 = 1** – однополярное задание для скорости из аналогового входа  $U_{REF}$  в диапазоне  $0 \div +10\text{ V}$  или в диапазоне  $0 \div -10\text{ V}$ . Направление вращения двигателя не зависит от полярности заданий. Направление вращения выбирается с командами **SR** и **SF**. Задание выполняется только при наличии одной из команд **SR** и **SF**. Задания не выполняется при отсутствии обеих команд или при наличии одновременно обеих команд;
- **P02.14 = 2** – задание для скорости из аналогового входа  $U_{REF}$  в диапазоне  $-10 \div +10\text{V}$ ;
- **P02.14 = 3** – задание для скорости определяется значением параметра **P02.15**. Параметр **P02.15** используется для задания скорости из терминала или для управления по протоколу **MODBUS**.

**Примечание:** в случаях когда включаются режимы **MOT POT MODE** или **FIXED VEL REF** действие параметра **P02.14** прекращается. После выключения этих режимов, восстанавливается действие параметра **P02.14**.

P02.15 Внутреннее задание для скорости					Source of ref	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		020EH	- 100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>

Внутреннее задание для скорости при значении параметра **P02.14 = 3**. Определяется в процентах от максимальной скорости  $N_{MAX}$  с знаком. Значение параметра **P02.15** вводится из терминала или по **MODBUS**. Значение параметра **P02.15** не записывается в энергонезависимой памяти.

P02.16 Тип обратной связи по скорости					User feedback	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	020FH	0	2	1	-

- **P02.16 = 0** – обратная связь по скорости с тахогенератором;
- **P02.16 = 1** – обратная связь по скорости с энкодером;
- **P02.16 = 2** – обратная связь по скорости реализуется по ЭДС двигателя.

P02.17 Изменение знака задания для скорости					Sign vel ref	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0210H	0	1	0	-

- **P02.17 = 0** – знак задания сохраняется;
- **P02.17 = 1** – знак задания инвертируется, независимо от источника задания, выбранного параметром **P02.14**.

P02.18 Ограничение максимального задания для скорости					Limit vel ref	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0211H	1.000	112.000	110.000	% N <sub>MAX</sub>

Определяется в процентах от максимального задания. При этом ограничения сохраняется масштаб обратной связи по скорости, но не выполняются скорости выше данной в параметре **P02.18**.

<b>P02.19</b>	<b>Изменение знака обратной связи по скорости с тахогенератором</b>					<b>Sign tacho fdbk</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0212H	0	1	0	-

- **P02.19 = 0** – сохраняет знак обратной связи;
- **P02.19 = 1** – инвертирует знак обратной связи.

<b>P02.20</b>	<b>Изменение знака обратной связи по скорости с энкодером</b>					<b>Sign enc fdbck</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0213H	0	1	0	-

Параметр **P02.20** инвертирует последовательность импульсов фаз энкодера. Принимает две значения:

- **P02.20 = 0** – сохраняет знак обратной связи;
- **P02.20 = 1** – инвертирует знак обратной связи.

<b>P02.21</b>	<b>Разрешающая способность энкодера</b>					<b>Enc puls num</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0214H	100	20000	2500	imp

Вводится число импульсов энкодера для одного оборота.

<b>P02.22</b>	<b>Первая максимальная скорость</b>					<b>Enc speed max 1</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0215H	100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Первая максимальная скорость вращения шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя **N<sub>MAX</sub>**. Выполняется при неактивированных командах **Nmax1** и **Nmax2**. При запрещении переключения скоростей при **P02.26 = 0** и при работе с энкодером в **P02.22** вводится значение максимальной скорости вращения энкодера.

<b>P02.23</b>	<b>Вторая максимальная скорость</b>					<b>Enc speed max 2</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0216H	100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Вторая максимальная скорость шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя **N<sub>MAX</sub>**. Выполняется при активированной команды **Nmax1**.

<b>P02.24</b>	<b>Третья максимальная скорость</b>					<b>Enc speed max 3</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0217H	100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Третья максимальная скорость шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя **N<sub>MAX</sub>**. Выполняется при активированной команды **Nmax2**.

<b>P02.25</b>	<b>Четвертая максимальная скорость</b>					<b>Enc speed max 4</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0218H	100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Четвертая максимальная скорость шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя **N<sub>MAX</sub>**. Выполняется при активированных командах **Nmax1** и **Nmax2**.

P02.26	Разрешение переключения максимальной скорости					Change speed
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0219H	0	1	0	-

Разрешение для работы с коробкой передачи с переключаемыми скоростями. Этот режим работы возможен только в случае применения энкодера как датчика скорости при значении параметра **P02.16 = 1**. Параметр **P02.26** доступен только при выключенном команде **ON**. Принимает две значения:

- **P02.26 = 0** – работа с постоянным коэффициентом передачи между двигателем и шпинделем. В этом режиме в параметр **P02.22** вводится значение максимальной скорости вращения энкодера;
- **P02.26 = 1** – работа с переменным коэффициентом передачи между двигателем и шпинделем. Энкодер установлен на шпинделе станка. Рабочая скорость коробки передачи выбирается с командами **Nmax1** и **Nmax2**.

#### Примечание:

1. Максимальная частота импульсов каждой фазы энкодера 220 kHz. Для энкодера с 1024 имп./об., максимальная скорость вращения 12890 об./мин. Для энкодера с 2500 имп./об., максимальная скорость вращения 5280 об./мин;
2. Скорость вращения двигателя не должна превышать максимальной, для каждой из выбранных скоростей вращения шпинделя.

P02.27	Источник сопротивления якорной цепи двигателя					Ra source
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	021AH	0	1	0	-

Определение сопротивления **Ra** цепи якоря. Принимает два значения:

- **P02.27 = 0** – сопротивление цепи якоря определяется из номинальных тока и напряжения двигателя;
- **P02.27 = 1** – сопротивление цепи якоря определяется динамически при **P02.06 = -1** по процедуре в **п.8.4** для первоначального запуска в эксплуатацию.

P02.28	Конфигурация тиристорных выпрямителей					Thyr config
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	021BH	0	2	0	-

Параметром **P02.28** определяются работающие выпрямители силового блока преобразователя. Принимает следующие значения:

- **P02.28 = 0** – первый выпрямитель (тиристоры с номерами от 1 до 6) активный для направления вращения двигателя справо, а второй (тиристоры с номерами от 7 до 12) для направления движения налево. В этом случае выполняется четырехквадрантное управление двигателями;
- **P02.28 = 1** – активен только первый выпрямитель и выполняется двухквадрантное управление двигателями;
- **P02.28 = 2** – активен только второй выпрямитель и выполняется двухквадрантное управление двигателями;

#### 6.4.3 Группа 03 – параметры защит

В преобразователях для основных контролируемых переменных есть встроенная система защит в случае, когда контролируемые переменные выходят вне допустимых пределов в которых гарантируется безаварийную работу.

Защиты обеспечивающие безаварийную работу преобразователя фабрично настроенные и их нельзя настраивать.

Защиты касающие работу двигателя и интерфейс преобразователя можно настраивать с помощью параметров.

После срабатывания какой-нибудь из защит, преобразователь выключает силовой выпрямитель и включает соответствующую светодиодную индикацию.

Преобразователь готов к работе после выключения и повторного включения команды **ON** или сети питания.

◆ **защита SPF - Soft Phase Fault**

Защита **SPF** от нарушения в синхронизации преобразователя.

P03.01	Допустимое число прерываний в синхронизации					Thr synchr break
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0300H	5	50	20	-

В параметр вводится допустимое число зарегистрированных прерываний в синхронизации до срабатывания защиты **SPF**. Если число зарегистрированных прерываний в синхронизации превышает значение параметра **P03.01**, защита **SPF** срабатывает и светодиодная индикация **PF** светит постоянно.

P03.02 (P01.15)	Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации					Max synchr break
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
		0301H	-	-	0	-

Контроль за прерываниями в синхронизации начинает с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** более 4 с показание параметра **P03.02** обнуляется и начинается новая регистрация прерываний. Если число зарегистрированных прерываний в синхронизации превысит значение параметра **P03.01**, срабатывает защита **SPF**. Параметр **P03.02** позволяет следить за качеством сети питания.

P03.03	Максимальное допустимое рассогласование синхронизации					Thr synchro dev
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0302H	1.0	4.0	2.0	% Tn

В параметр **P03.03** вводится допустимое отклонение синхронизации, определено в процентах от периода **Tn** напряжения питания. Синхронизирующие импульсы вне этого интервала регистрируются как ошибка /прерывание синхронизации/. Число ошибок суммируется в счетчике защиты **SPF**.

P03.04	Забронированный	RESERVED
--------	-----------------	----------

◆ **защита PPF - Power Phase Fault**

Защита **PPF** от сбоев в питании преобразователя. Защита **PPF** регистрирует пропадание напряжения одной или больше фаз сети питания. Прерывания в сети питания регистрируются аппаратно и поступают в счетчик защиты **PPF**.

P03.05 Допустимое число прерываний напряжений силовых фаз					Thr power break	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0304H	5	50	10	-

Если число зарегистрированных прерываний превысит значение параметра **P03.05**, защита **PPF** срабатывает и включается светодиодная индикация **PF**, мигающая с периодом 1 сек.

P03.06 (P01.16) Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз					Max power break	
Int	RO	EE	Min	Max	Default	Unit
		0305H	-	-	0	-

Контроль за прерываниями в сети питания начинается с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** более 4 с показание обнуляется и начинается новая регистрация прерываний. Значение параметра **P03.06** не записывается в энергонезависимой памяти. Если число зарегистрированных прерываний в сети питания больше значения параметра **P03.05**, срабатывает защита **PPF**. Параметр **P03.06** позволяет наблюдать за качеством сети питания.

P03.07 Режим работы защиты PPF					Enable PPF	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0306H	0	1	1	-

- **P03.07 = 0** – в этом режиме защита **PPF** выключена и возникнувшие прерывания в силовом питании не регистрируются параметром **P03.06**. При возникновении прерываний в силовом питании, преобразователь не выключается;
- **P03.07 = 1** – в этом режиме защита **PPF** включена. При возникновении прерываний в силовом питании, то они регистрируются в параметре **P03.06**. Если число зарегистрированных прерываний в силовом питании больше значения параметра **P03.05**, защита **PPF** срабатывает. Преобразователь выключается и светодиодная индикация **PF** мигает с периодом 1 сек.;

#### ◆ защита **FRF** - FRequency Fault

Когда частоты сети питания вне диапазона  $42 \div 68$  Hz или отсутствует синхронизация срабатывает защита **FRF**. Если отпало одно из внутренних оперативных напряжений  $\pm 12V$  синхронизация тоже не работает. При срабатывании защиты **FRF** преобразователь выключается и светодиодная индикация **PF** мигает с периодом 0.3 сек.:

#### ◆ защита **OLF** - Over Load Fault

Задача **OLF(  $I^2t$  )** от продолжительной перегрузки двигателя.

P03.08 Время срабатывания защиты OLF( $I^2t$ ) от перегрузки двигателя					Threshold OLF	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0307H	0.1	100.0	10.0	s

Задача **OLF(  $I^2t$  )** отсчитывает перегрузку для значений тока якоря, выше номинального тока двигателя **Iаном**. При срабатывании защиты **OLF(  $I^2t$  )**, преобразователь останавливает свою работу и светодиодная индикация **OL** светит постоянно.

P03.19	Режим работы защиты OLF					Enable OLF	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0312H	0	1	1	-	

- **P03.19 = 0** – действие защиты **OLF** выключено;
- **P03.19 = 1** – действие защиты **OLF** разрешено.

◆ **защита OHF – Over Heat Fault**

Задача **OHF** от перегрева силового блока преобразователя.

P03.09	Режим работы защиты OHF					Enable OHF	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0308H	0	2	0	-	

- **P03.09 = 0** – действие защиты **OHF** выключено;
- **P03.09 = 1** – действие защиты **OHF** разрешено для термодатчика с нормально замкнутым контактом. При срабатывании температурного датчика силового блока, защита **OHF** включается и светодиодная индикация **OL** мигает с периодом 1 сек.
- **P03.09 = 2** – действие защиты **OHF** разрешено для термодатчика с нормально открытым контактом. При срабатывании температурного датчика силового блока, защита **OHF** включается и светодиодная индикация **OL** мигает с периодом 1сек.

◆ **защита SOS - Soft Over Speed**

Задача **SOS** от превышения допустимой скорости вращения.

P03.10	Предельно допустимая скорость $N_{LIM}$					Threshold SOS	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0309H	105.0	112.0	110.0	% $N_{MAX}$	

При скорости вращения выше  $N_{LIM}$  защита **SOS** срабатывает и светодиодная индикация **OS** светит постоянно.

◆ **защита HOS - Hard Over Speed**

Для правильно настроенного контура скорости для значений скорости выше 104.8 %  $N_{MAX}$  срабатывает аппаратная защита **HOS** и светодиодная индикация **OS** мигает с периодом 1сек.

**Примечание:** защита **HOS** работает только при обратной связи по скорости с тахогенератором.

◆ **защита RAF - RA Fault**

Задача от неправильного определения сопротивления цепи якоря в автоматическом режиме. При срабатывания защиты **RAF** светодиодная индикация **OS** мигает с периодом 0.3 сек.;

◆ **защита SOC - Soft Over Current**

Задача **SOC** от мгновенного превышения тока в силовом выпрямителе преобразователя.

P03.11   Предельный ток преобразователя					Threshold SOC	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		030AH	105.0	125.0	115.0	% Ia <sub>MAX</sub>

Предельный мгновенный ток **Idrv<sub>LIM</sub>** в силовом выпрямителе преобразователя, определенный в процентах от номинального тока двигателя **I<sub>a</sub><sub>NOM</sub>**. Параметр **P03.11** не может принимать значений ниже значения **P02.08**. Если ток силового выпрямителя превысит **Idrv<sub>LIM</sub>**, срабатывает программируемая защита от перегрузки по току **SOC** и светодиодная индикация **OC** светит постоянно;

◆ **защита НОС - Hard Over Current**

Аппаратная защита **НОС** от перегрузки по току обеспечивает защиту преобразователя при токе в силовом выпрямителе, больше максимального допустимого тока преобразователя **Idrv<sub>MLIM</sub>**. Максимальный допустимый ток преобразователя **Idrv<sub>MLIM</sub>** определяется предельным током силовых приборов преобразователя. Аппаратная защита **OC** настраивается фабрично. При срабатывании защиты **НОС** включается светодиодная индикация **OC** в режиме мигания с периодом 1сек.;

◆ **защита STG - SoftTachoGenerator Fault**

Задита **STG** от размыкания обратной связи по скорости при работе с тахогенератором.

P03.12   Напряжение якоря для срабатывания защиты STG					Thresh Ua STG	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		030BH	40.0	80.0	50.0	% Uamax

Допустимое напряжения якоря для срабатывания защиты **STG** от размыкания обратной связи по скорости, когда в качестве датчика скорости применяется тахогенератор. В алгоритме защиты **STG** заложено сравнение между напряжением тахогенератора и напряжением якоря. Если напряжение тахогенератора ниже 5 % от напряжения при максимальной скорости **N<sub>MAX</sub>**, а напряжение якоря выше значения параметра **P03.12** за время, больше чем 20 ms, то защита **STG** срабатывает и светодиодная индикация **TG** светит постоянно. Если значения параметра **P03.12** низкие, возможно во время переходных процессов срабатывание защиты без причины. И наоборот, при больших значениях параметра **P03.12**, возможно при реальной проблеме в цепи обратной связи по скорости, защита **STG** не сработает и двигатель может достичь сверхскорость.

◆ **защита ENF - ENcoder Fault**

Задита **ENF** от отпадания обратной связи по скорости в случае применения энкодера. В случае нарушения работы обратной связи, защита **ENF** срабатывает и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 1 сек.

◆ **защита PSB - Positive Speed Back**

Задита **PSB** от положительной обратной связи по скорости с тахогенератором или энкодером. В случае неправильного подключения датчика обратной связи по скорости, защита **PSB** срабатывает и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 0.3 сек..

◆ **защита SOF - Soft Over Field**

P03.13   Максимально допустимый ток возбуждения I <sub>FLMAX</sub>					Threshold FL max	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	030CH	> P04.02	-	3.429	A

Рекомендуются значения параметра **P03.13** в диапазоне 115 ÷ 130 % от значения параметра **P04.02**. Для тока возбуждения выше  $I_{FLMAX}$  срабатывает защита **SOF** и светодиодная индикация **FL** светит постоянно.

◆ **защита SFL - Soft Field Loss**

P03.14	Минимально допустимый ток возбуждения $I_{FLMAX}$					Threshold FL min	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		030DH	-	< P04.04	0.300	A

Рекомендуются значения параметра **P03.14** в диапазоне 50 ÷ 80 % от значения параметра **P04.04**. Для тока возбуждения ниже  $I_{FLMIN}$  срабатывает защита **SFL** и светодиодная индикация **FL** мигает с периодом 0.3 сек..

◆ **защита HFL - Hard Field Loss**

Задита **HFL** срабатывает в случае размыкания цепи возбуждения двигателя. Порог тока, ниже которого срабатывает аппаратная защита **HFL** настраивается фабрично. При срабатывании аппаратной защиты **HFL** светодиодная индикация **FL** мигает с периодом 1 сек.

◆ **защита OTE - OverTrack Error**

Превышение допустимой ошибки следования. Защита **OTE** работает при выполнении функции **ориентированное торможение** или в **режиме позиционирования**.

P03.15	Допустимая ошибка следования					Lim track err	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	Double		030EH	0.010	2000.000	4.096	mm

Если текущая ошибка следования (мгновенное значение разницы между заданными и отработанными импульсами) становится больше значения введенного в параметре **P03.15** срабатывает защита **OTE** и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 0.3 сек. В режиме настройки преобразователя защита **OTE** можно выключить с помощью параметра **P03.16**.

P03.16	Режим работы защиты OTE					Enable OTE	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			030FH	0	2	2	-

- **P03.16 = 0** – действие защиты **OTE** выключено;
- **P03.16 = 1** – разрешено действие защиты **OTE** от превишенной статической ошибки следования;
- **P03.16 = 2** – разрешено действие защиты **OTE** от превишенной динамической ошибки следования.

◆ **защита POE - POsition Error**

Защита от ошибки в позиционировании. Если за время записанное в параметре **P08.10** двигатель не установится в позиции определенной окном, записанном в параметре **P08.11**, срабатывает защита **POE** и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 0.3 сек.

◆ **защита OVM – Over Voltage Motor**

<b>P03.17 Порог срабатывания защиты OVM</b>					Threshold OVM	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0310H	105.0	120.0	115.0	% Uamax

Порог срабатывания защиты **OVM** от повышенного напряжения якоря. Значение параметра **P03.17** определяет допустимое превышение напряжения якоря в процентах от максимального напряжения **Uamax** (параметр **P04.01**). Если превышение напряжения якоря выше значения параметра **P03.17**, защита **OVM** срабатывает и включается светодиодная индикация **OS**, мигающая с периодом 0.3 сек. Защита **OVM** обеспечивает безопасную работу преобразователя при неправильно настроенных параметрах регулятора тока возбуждения, защиты **SFL** и регулятора ЭДС;

◆ **защита FWF – Field Wait Fault**

<b>P03.18 Время для установления тока возбуждения</b>					Wait field	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0311H	2.0	20.0	5.0	s

Если после включения питания или после получения команды **ON** ток возбуждения не установится на уровне выше 85% от заданного тока за время меньше значения параметра **P03.18**, то срабатывает защита **FWF** и светодиодная индикация **FL** мигает с периодом 0.3 сек.

◆ **защита ADC - Analog Digital Converter Fault**

Аппаратная защита **ADC** от нарушения работы аналогово-цифровом преобразователе. При срабатывании защиты **ADC** включаются светодиодные индикации **FL, TG, OC, OS, OL** и **PF** в режиме постоянного свечения.

◆ **защита EEF - EEPROM Fault**

При нарушении работы энергонезависимой памяти срабатывает защита **EEF**. Защита **EEF** срабатывает и при первоначальном запуске преобразователя с новой программой. Для отстранения проблемы в этом случае следует зарядить параметры по подразумеванию. При срабатывании защиты **EEF** включаются светодиодные индикации **FL, TG, OC, OS, OL** и **PF** в мигающем режиме с периодом 1 сек.

#### 6.4.4 Группа 04 – параметры двигателя

<b>P04.01 Максимальное напряжение якоря <math>U_{a\max}</math></b>					<b>Ua max motor</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
ON		0400H	100	460	400	V

<b>P04.02 Номинальный ток возбуждения <math>I_{FNOM}</math></b>					<b>If rated motor</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
ON		0401H	$\geq P04.05$	P02.10	3.000	A

Номинальный ток возбуждения  **$I_{FNOM}$**  в амперах в зависимости от диапазона тока возбуждения, выбранного параметром **P02.10**.

<b>P04.03</b>	<b>Минимальный рабочий ток возбуждения <math>I_{FMIN}</math> в 2 зоне</b>					<b>If min motor 2z</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0402H	$\geq P04.04$	$\leq P04.02$	0.600	A	

Минимальный рабочий ток возбуждения  $I_{FMIN2}$  во второй зоне в амперах. Работа привода во второй зоне характеризуется с постоянной мощности двигателя.

<b>P04.04</b>	<b>Минимальный рабочий ток возбуждения <math>I_{FMIN}</math> в 3 зоне</b>					<b>If min motor 3z</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0403H	$\geq P03.14$	$\leq P04.04$	0.600	A	

Минимальный рабочий ток возбуждения  $I_{FMIN3}$  в третьей зоне в амперах. Работа привода в третьей зоне характеризуется с уменьшением мощности двигателя.

<b>P04.05</b>	<b>Ток возбуждения при выключенном команде ON</b>					<b>If without ON</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0404H	$\geq P03.14$	$\leq P04.02$	1.500	A	

Ток возбуждения  $I_{FON}$  устанавливается через 10 сек. после выключения команды ON. При токе возбуждения  $I_{FON}$  уменьшается нагрев неработающего двигателя.

<b>P04.06</b>	<b>Номинальная скорость двигателя от таблички</b>					<b>N rated motor</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0405H	100	P04.07	1000	$\text{min}^{-1}$	

Скорость двигателя при которой он переходит во вторую зону, в режим работы с ослабленным полем.

<b>P04.07</b>	<b>Максимальная скорость двигателя от таблички</b>					<b>N max motor</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0406H	100	20000	3500	$\text{min}^{-1}$	


Максимальная рабочая скорость двигателя в режиме работы с ослабленным полем.

<b>P04.08</b>	<b>Действительная максимальная скорость двигателя</b>					<b>N max motor real</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0407H	100	P04.07	3500	$\text{min}^{-1}$	

Реальная максимальная скорость двигателя в режиме работы с ослабленным полем, когда она ниже значения параметра P04.07.

<b>P04.09</b>	<b>Максимальный ток якоря <math>I_{aMAX}</math> в т.1</b>					<b>Ia max of p.1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	0408H	100.00	P04.10	200.00	% $I_{aNOM}$	

Ограничение тока якоря при номинальном возбуждении в первой зоне (P04.02). Определяется в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{aNOM}$ . Форма кривой динамического токоограничения в зависимости от скорости показана на **рисунке 6-5**. В первой зоне значение ограничения тока сохраняется и в этой зоне сохраняется момент двигателя



**Рисунок 6-5** Графическое изображение кривой динамического токоограничения

P04.10	Максимальный ток якоря $I_{a_{MAX}}$ в т.2					Ia max of p.2
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0409H	P04.09	P04.11	100.00	% $I_{a_{NOM}}$

Ограничение тока якоря при минимальном возбуждении в второй зоне (**P04.03**). Определяется в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{a_{NOM}}$ . Во второй зоне значение кривой динамического токоограничения изменяется по закону  $1/n$  в зависимости от скорости, при том мощность двигателя в этой зоне сохраняется. Кривая динамического токоограничения во второй зоне показана на **рисунке 6-5**;

P04.11	Максимальный ток якоря $I_{a_{MAX}}$ в т.3					Ia max of p.3
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	040AH	1.00	P04.10	100.00	% $I_{a_{NOM}}$

Ограничение тока якоря при минимальном возбуждении в третьей зоне (**P04.04**). Определяется в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{a_{NOM}}$ . Во третьей зоне значение кривой динамического токоограничения тоже изменяется по закону  $1/n$ , но мощность двигателя в этой зоне уменьшается с увеличением скорости. Когда двигатель не работает в третьей зоне при **P02.07 = 1** рекомендуется вводить значения параметров **P04.03 = P04.04** и **P04.10 = P04.11**;

#### 6.4.5 Группа 05 – параметры регулятора скорости

P05.01   Время рампгенератора					Ramp time speed	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0500H	0.0	20.0	2.5	s

Значение параметра **P05.01** определяет время достижения заданной скорости и время торможения.

P05.02   Смещение аналогового задания скорости					Offset vel ref	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0501H	-5000	5000	0	discr

Смещение аналогового задания определяется в дискретах АЦП.

P05.03   Коэффициент усиления регулятора скорости Кр1					Pgain sp reg Kp1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0502H	0.0	100.0	20.0	-

Диапазон действия коэффициента усиления **Kр1** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.05**. При изменение переменной для адаптации от значения параметра **P05.05** до значения параметра **P05.06**, коэффициент усиления регулятора скорости изменяется по линейному закону до значения **Kр2**. При настройке коэффициентов усиления соотношение между параметрами **P05.05** и **P05.06** определяется выбранной переменной для адаптации. При адаптации по действительной скорости коэффициент усиления **Kр1** должен быть равен или больше коэффициента усиления **Kр2**.

P05.04   Коэффициент усиления регулятора скорости Кр2					Pgain sp reg Kp1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0503H	0.0	100.0	10.0	-

Диапазон действия коэффициента усиления **Kр2** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.06**.

P05.05   Порог работы коэффициента усиления Кр1					Threshold Kp1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0504H	0.10	P05.06	0.75	%

Максимальное значение переменной для работы коэффициента усиления **Kр1**. До значения выбранной переменной для адаптации, определяемого параметром **P05.05**, регулятор скорости работает с коэффициентом усиления **Kр1**. Для значений выше значения параметра **P05.05** и меньше значения параметра **P05.06** коэффициент усиления регулятора меняется по линейному закону от **Kр1** до **Kр2**.

P05.06   Порог работы коэффициента усиления Кр2					Threshold Kp2	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0505H	0.75	100.00	2.25	%

Минимальное значение переменной для работы коэффициента усиления **Kр2**. Для значения выбранной переменной для адаптации, выше значения параметра **P05.06**, регулятор скорости работает с коэффициентом усиления **Kр2**.

P05.07	Интегральная постоянная времени Tn1					Icomp sp reg Tn1
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0506H	0.1	1000.0	50.0	ms

Диапазон действия постоянной времени **Tn1** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.09**. При изменении переменной для адаптации от значения параметра **P05.09** до значения параметра **P05.10**, постоянная времени регулятора скорости изменяется по линейному закону до значения **Tn2**. При адаптации по действительной скорости постоянная времени **Tn1** должна быть меньше или равна постоянной времени **Tn2**.

P05.08	Интегральная постоянная времени Tn2					Icomp sp reg Tn2
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0507H	0.1	1000.0	20.0	ms

Диапазон действия постоянной времени **Tn2** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.10**.

P05.09	Порог работы интегральной постоянной Tn1					Threshold Tn1
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0508H	0.10	P05.10	0.75	%

До значения выбранной переменной для адаптации, определяемого параметром **P05.09**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Tn1**. Для значений выше значения параметра **P05.09** и меньше значения параметра **P05.10** постоянная времени регулятора меняется по линейному закону от **Tn1** до **Tn2**.

P05.10	Порог работы интегральной постоянной Tn2					Threshold Tn2
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0509H	P05.09	100.00	2.25	%

Для значения выбранной переменной для адаптации, выше значения параметра **P05.10**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Tn2**.

P05.11	Дифференциальная постоянная времени Dt1					Dcomp sp reg Dt1
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		050AH	0.0	100.0	10.0	-

Диапазон действия дифференциальной постоянной времени **Dt1** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.13**. При изменение переменной для адаптации от значения параметра **P05.13** до значения параметра **P05.14**, дифференциальная постоянная времени регулятора скорости изменяется по линейному закону от **Dt1** до **Dt2**.

P05.12	Дифференциальная постоянная времени Dt2					Dcomp sp reg Dt2
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		050BH	0.0	100.0	5.0	-

Диапазон действия дифференциальной постоянной времени **Dt2** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.14**.

P05.13	Порог работы дифференциальной постоянной Dt1					Threshold Dt1
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		050CH	0.10	P05.14	0.75	%

До значения выбранной переменной для адаптации, определяемого параметром **P05.13**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Dt1**. Для значений выше значения параметра **P05.13** и меньше значения параметра **P05.14**, дифференциальная постоянная времени регулятора меняется по линейному закону от **Dt1** до **Dt2**.

<b>P05.14</b>	<b>Порог работы дифференциальной постоянной Dt2</b>					<b>Threshold Dt2</b>
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		050DH	P05.13	100.00	2.25	%

Для значений выбранной переменной для адаптации, выше значения параметра **P05.14**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Dt2**.

<b>P05.15</b>	<b>Разрешение интегральной постоянной времени</b>					<b>Ena I speed reg</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		050EH	0	1	1	-

- **P05.15 = 0** – интегральная постоянная запрещена;
- **P05.15 = 1** – интегральная постоянная разрешена.

#### 6.4.6 Группа 06 – параметры регулятора тока якоря

<b>P06.01</b>	<b>Коэффициент усиления регулятора тока якоря</b>					<b>P gain curr reg</b>
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0600H	0.00	2.00	0.13	-

<b>P06.02</b>	<b>Постоянная времени регулятора тока якоря</b>					<b>I comp curr reg</b>
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0601H	1.0	1000.0	30.0	ms

<b>P06.03</b>	<b>Разрешение интегральной составляющей</b>					<b>Ena I curr reg</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0602H	0	1	1	-

- **P06.03 = 0** – интегральная постоянная запрещена;
- **P06.03 = 1** – интегральная постоянная разрешена.

<b>P06.04</b>	<b>Забронированный</b>					<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>P06.05</b>	<b>Забронированный</b>					<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>P06.06</b>	<b>Смещение тока якоря</b>					<b>Offset curr</b>
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0605H	-100.0	100.0	0.0	% P02.07

Определяет начальный ток якоря при нулевой скорости вращения. Можно использовать для некомпенсированной статичной нагрузки вертикальных осей. Для включенной вертикальной оси в режиме покоя (ось стоит в позиции) измеряется значение заданного тока якоря параметром **P01.03**. Задается смещение тока якоря со знаком и значением, соответствующим заданному току якоря. Перемещается вертикальную ось в другую позицию и проверяется значение заданного тока, которое должно быть близко к нулю.

P06.07	Время рампгенератора регулятора тока якоря				Ramp time curr	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0606H	0	500	0	ms

Рекомендуется применять только в случаях наличия люфтов в механической передаче между двигателем и нагрузкой или если тахогенератор имеет пульсации больше 2%, измеренным параметром **P01.12** в установленном режиме работы.

#### 6.4.7 Группа 07 – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения

P07.01	Коэффициент усиления регулятора тока возбуждения				Pgain field reg	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0700H	0.00	10.00	1.00	-

P07.02	Постоянная времени регулятора тока возбуждения				Icomp field reg	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0701H	10	10000	200	ms

P07.03	Коэффициент усиления регулятора ЭДС				Pgain BMF reg	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0702H	0.00	10.00	2.00	-

При оптимально настроенном регуляторе ЭДС ограничивается напряжение якоря в переходных режимах, включая и во время реверса двигателя;

P07.04	Постоянная времени регулятора ЭДС				Icomp BMF reg	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0703H	10	10000	400	ms

P07.05	Дифференциальная постоянная регулятора ЭДС				Dcomp BMF reg	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0704H	0.00	10.00	0.50	-

P07.06	Разрешение интегральной составляющей регулятора тока возбуждения				Ena I field reg	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0705H	0	1	1	-

- **P07.06** = 0 – интегральная постоянная запрещена;
- **P07.06** = 1 – интегральная постоянная разрешена.

P07.07	Разрешение интегральной составляющей регулятора ЭДС				Ena I BMF reg	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0706H	0	1	1	-

- **P07.07** = 0 – интегральная постоянная запрещена;
- **P07.07** = 1 – интегральная постоянная разрешена.

#### 6.4.8 Группа 08 – параметры ориентированного торможения

P08.01 Ускорение разгона 1					Rise accel 1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0800H	1	30000	40	-

Вводится ускорение двигателя при стартировании позиционирования.

P08.02 Ускорение торможения 1					Fall accel 1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0801H	1	30000	40	-

Вводится ускорение двигателя при торможении в скорости поиска.

P08.03 Ускорение разгона 2					Rise accel 2	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0802H	1	30000	40	-

Вводится ускорение двигателя при стартировании поиска нулевой точки.

P08.04 Ускорение торможения 2					Fall accel 2	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0803H	1	30000	40	-

Вводится ускорение двигателя при торможении в нулевой точке.

P08.05 Коэффициент усиления регулятора позиции					Pgain pos reg Kp	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0804H	0.05	200.00	1.00	-

Для коэффициентов выше единицы возможно пререгулирование позиции (подминует и возвращается в позицию). Для коэффициентов ниже единицы текущая позиция отстает от заданной позиции от профилгенератора и при позиционировании будет останавливаться с ошибкой.

P08.06 Разрешение работы предрегулятора скорости					Ena tracking pos	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0805H	0	1	0	-

- P08.06 = 0 – предрегулятор скорости выключен;
- P08.06 = 1 – предрегулятор скорости включен.

P08.07 Текущая ошибка следования					Ena tracking pos	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
Double		0806H	-	-	0	imp

Показывает ошибку между мгновенными значениями заданной позиции из профилгенератора и текущее ее значение.

P08.08 Регистрированная максимальная ошибка следования					Max track err	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
Double		0807H	-	-	0	imp

Показывает зарегистрированную максимальную ошибку между мгновенными значениями заданной из профилгенератора позиции и ее текущее значение в импульсах. С клавишей **UP** терминала, с записью произвольного значения в параметр или с выключением преобразователя от сети показание нулируется и начинает новое регистрация ее отклонение.

<b>P08.09</b>		Скорость автоматической настройки позиционного регулятора				Vel detect Kpos	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0808H	0.05	20.00	4.00	% N <sub>MAX</sub>	

Автоматическая настройка проводится для каждого выполнения функции ориентированного торможения и обеспечивает высокое качество процесса позиционирования. Задается в процентах от максимальной скорости двигателя. На этой скорости определяется отношение скорости двигателя к скоростью шпинделя, что обеспечивает оптимальную настройку позиционного регулятора при смене передачи к шпинделю.

<b>P08.10</b>		Окно позиционирования				Position window	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0809H	1	20000	16	imp	

Окно в импульсах около цели позиционирования, показано на **рисунке 6-7**. При входе текущей позиции в окно регистрируется конец процесса позиционирования и включается сигнал **INPOS**.

<b>P08.11</b>		Время для установки в позиции				Pos mon time	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON	080AH	0	10000	5000	ms	


Максимальное допустимое время от достижения заданной из профилгенератора цели позиционирования до входа текущей актуальной позиции в окно позиционирования **P08.10**. Если время установления в позиции больше значения параметр **P08.11** срабатывает защита **POE** (ошибка **ERROR 31**) как это показано на **рисунке 6-7**.

<b>P08.12</b>		Текущая ошибка позиционирования				Curr pos error	
Int	RO	EE	Min	Max	Default	Unit	
		080BH	-	-	0	imp	

Показывает отклонение действительной позиции от цели позиционирования.

<b>P08.13</b>		Смещение нулевой точки				Offset zero pos	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		080CH	0	P02.21 x 4	0	imp	

Задается в импульсах энкодера. С этой позиции параметром **P08.18** определяется угол установки после окончания процесса позиционирования;



**Рисунок 6-6** Временная диаграмма выполнения функции ориентированного торможения

P08.14	Скорость установления в нулевой позиции				Zero pos vel	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		080DH	1	2000	40	min-1

Вводится максимальную скорость перемещения при достижения позиции.

P08.15	Направление скорости поиска нулевой позиции				Sign search vel	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		080EH	0	2	2	-

- **P08.15 = 0** – положительное направление;
- **P08.15 = 1** – отрицательное направление;
- **P08.15 = 2** – сохраняет направление;

P08.16	Коэффициент усиления предрегулятора скорости				Pgain track Kp	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		080FH	0.000	30.000	0.500	-

Коэффициент усиления непосредственно влияет на текущей ошибке следования. При значении ниже 1.00 наблюдается отставание текущей позиции от заданной профилгенератором (знак ошибки положительный). Для больших значений коэффициента наблюдается опережение текущей позиции (знак ошибки отрицательный), а для слишком больших значений наблюдается перерегулирование и вибрации. Для оптимальной настройки предрегулятора по скорости рекомендуется малое отставание.

P08.17	Скорость поиска нулевой позиции				Search velocity	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0810H	1	1000	40	min-1

Вводится максимальную скорость перемещения при поиске нулевого импульса.

P08.18	Уголь позиционирования					Angle reference
Uni	RO	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0811H	0.00	360.00	0.00	deg

Показывает текущий заданный угол позиционирования по отношению смещеннной параметром **P08.13** нулевой точки энкодера.

P08.19	Источник угла позиционирования					User source
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0812H	0	2	0	-

- **P08.19 = 0** – в этом случае угол позиционирования равен нулю. Шпиндель позиционируется в смещеннной параметром **P08.13** нулевой точке на энкодере;
- **P08.19 = 1** – угол определяется из цифровых входов в бинарном коде 10 битов (**bit0 – bit9**). Существует возможность для расширения задания угла до 14 битов (**bit0 – bit13**);
- **P08.19 = 2** – угол определяется из цифровых входов в 10 битовом BCD коде. Если энкодер имеет число импульсов для одного оборота кратные 360, то угол определяется директно в градусах. Соответствие между битами BCD кода и разрядами задания в DEC формате как следует:

Единиц от 0 до 9 – **bit0** до **bit3**

Десятки от 0 до 9 – **bit4** до **bit7**

Сотни от 0 до 3 – **bit8** до **bit9**

Существует возможность для расширения задания до 14 бита, при том каждый следующий бит после 10-ого увеличивает точность дробной части угла:

при программировании только **bit10** точность 0.5;

при программировании **bit10** и **bit11** точность 0.25;

при программировании **bit10**, **bit11** и **bit12** точность 0.125;

при программировании **bit10 - bit13** точность 0.1.

### Пример

При задании угла для позиционирования 12 битовым двоичном кодом параметр **P08.19 = 1** и **S = 12**.

Если на шпинделе смонтирован энкодер с **enc\_pulse = 1024** импульсов для оборота, которые внутренно умножаются на 4.

Для 12 – битов задания (**S=12**) число импульсов задания для одного оборота равно 4096, которое отвечает 4096 импульсам для одного оборота энкодера.

Если текущее задание **ref** угла позиционирования равно 320, то угол позиционирования в импульсах **pos\_imp** равно:

$$\text{pos\_imp} = \text{ref} * (\text{enc\_pulse} * 4) / 2^N = 320 * ((1024 * 4) / 4096) = 320 \text{ imp}$$

Заданная позиция в градусах соответствует углу **pos\_deg**:

$$\text{pos\_deg} = (\text{pos\_imp} * 360) / (\text{enc\_pulse} * 4) = (320 * 360) / (1024 * 4) = 28,125 \text{ deg}$$

Дискрет угла позиционирования 0,0879 deg.

### ВНИМАНИЕ

Если шпиндел вошел в позицию при выполнении ориентированного торможения, каждое изменение смещения нулевой точки энкодера параметром **P08.13** или угла позиционирования параметром **P08.19** выполняется.

### Примечания:

1. При применении энкодера с числом импульсов кратно на 360 рекомендуется использовать BCD код;

2. Если число импульсов энкодера большое, можно задавать углы позиционирования меньше 1 градуса с применением дополнительных входов до 14 bit.

P08.20	Изменение знака обратной связи по позиции					Sign pos fdbck
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0813H	0	1	0	-

- **P08.20 = 0** – знак обратной связи по позиции сохраняется;
- **P08.20 = 1** – знак обратной связи по позиции изменяется;




Рисунок 6-7 Выполнение функции ориентированного торможение

#### 6.4.9 Группа 09 – параметры аппаратных цифровых входов

##### ◆ функции аппаратных цифровых входов

Каждый из цифровых входов можно запрограммировать выполнять данную функцию. Каждой функции присвоен данный номер, который вводится при ее программировании. Выполнение данной функции может активировать команду, режим или процедуру.

Цифровые входы могут принимать следующие функции:

FIN	Функция	FIN	Функция	FIN	Функция
<b>0</b>	<b>DISABLED</b>	<b>18</b>	<b>OVERRIDE bit1</b>	<b>36</b>	<b>bit9</b>
<b>1</b>	команда <b>ON</b>	<b>19</b>	<b>OVERRIDE bit2</b>	<b>37</b>	<b>bit10</b>
<b>2</b>	команда <b>RE</b>	<b>20</b>	команда <b>MOT POT MODE</b>	<b>38</b>	<b>bit11</b>
<b>3</b>	команда <b>ORCM</b>	<b>21</b>	команда <b>MOT POT UP</b>	<b>39</b>	<b>bit12</b>
<b>4</b>	достигнут репер <b>REPER</b>	<b>22</b>	команда <b>MOT POT DOWN</b>	<b>40</b>	<b>bit13</b>
<b>5</b>	лимит минус <b>LIMIT MINUS</b>	<b>23</b>	команда <b>MOT POT RE</b>	<b>41</b>	команда <b>FIXED VEL REF</b>
<b>6</b>	лимит плюс <b>LIMIT PLUS</b>	<b>24</b>	<b>DISABLED</b>	<b>42</b>	<b>FIXED VEL REF bit0</b>
<b>7</b>	команда <b>POS MODE</b>	<b>25</b>	<b>DISABLED</b>	<b>43</b>	<b>FIXED VEL REF bit1</b>
<b>8</b>	команда <b>GO REFP</b>	<b>26</b>	<b>DISABLED</b>	<b>44</b>	<b>FIXED VEL REF bit2</b>
<b>9</b>	команда <b>SF</b>	<b>27</b>	<b>bit0</b>	<b>45</b>	команда <b>STEP JOG MODE</b>
<b>10</b>	команда <b>SR</b>	<b>28</b>	<b>bit1</b>	<b>46</b>	<b>STEP JOG bit0</b>
<b>11</b>	команда <b>TLL</b>	<b>29</b>	<b>bit2</b>	<b>47</b>	<b>STEP JOG bit1</b>
<b>12</b>	команда <b>TLH</b>	<b>30</b>	<b>bit3</b>	<b>48</b>	<b>STEP JOG bit2</b>
<b>13</b>	команда <b>Nmax1</b>	<b>31</b>	<b>bit4</b>	<b>49</b>	<b>POS bit0</b>
<b>14</b>	команда <b>Nmax2</b>	<b>32</b>	<b>bit5</b>	<b>50</b>	<b>POS bit1</b>
<b>15</b>	команда <b>JOG MODE</b>	<b>33</b>	<b>bit6</b>	<b>51</b>	<b>POS bit2</b>
<b>16</b>	команда <b>RAPID VELOCITY</b>	<b>34</b>	<b>bit7</b>	<b>52</b>	<b>GO POS</b>
<b>17</b>	<b>OVERRIDE bit0</b>	<b>35</b>	<b>bit8</b>	<b>53</b>	команда <b>HOLD</b>

Таблица 6-6 Функции присваиваемые цифровым входам

Действие функций описанных в **таблице 6-6** следующее:

- **FIN0 – DISABLED.** На данном входе нет запрограммированной функции;
- **FIN1 – команда ON.** Команда для разрешения работы преобразователя. При получении команды **ON** разрешается работа регуляторов, активируется силовая часть и, если не сработала защита, выполняется задание. Если двигатель крутится, после получения команды **ON**, преобразователь автоматически выравнивает мгновенную значение заданной скорости с действительной скоростью с целью предотвращения удара в скорости и только потом устанавливается заданную скорость;
- **FIN2 – команда RE /RESET/.** Команда для нулирования защит. При получении команды **RE** нулируются все защиты, независимо от команды **ON**. Для реализации команды **RE** рекомендуется одиночный импульс с продолжительностью не менее 100 ms;
- **FIN3 – команда ORCM.** Команда для выполнения функции **ориентированного торможения**. При получении команды **ORCM** шпиндел позиционируется в позиции, заданной параметром **P08.19**;
- **FIN4 – сигнал достигнутый репер REPER.** Сигнал достигнутый репер используется при выполнении процедуры поиска референтной точки **GO REFP**;
- **FIN5 – сигнал достигнутый лимит минус LIMIT MINUS.** После получения сигнала от лимитного выключателя, запрещается перемещение в этом направлении;
- **FIN6 – сигнал достигнутый лимит плюс LIMIT PLUS.** После получения сигнала от лимитного выключателя, запрещается перемещение в этом направлении;

- **FIN7** – команда **POS MODE**. С командой **POS MODE** при **P02.06 = 3** начинает выполнение задания для позиции, заданное параметром **P14.18**;
  - **FIN8** – команда **GO REFP**. С командой **GO REFP** при **P02.06 = 3** начинает процедура **поиска референтной точки**;
  - **FIN9** – команда **SF / speed forward**. Команда **вращение вперед**. Условно для вращения вперед двигателя принято вращение в направление часовой стрелки;
  - **FIN10** – команда **SR / speed reverse**. Команда **вращение назад**.
- Команды **SF** и **SR** используются для указания направления вращения в следующих случаях:
- **P02.14 = 0** – цифровое задание для скорости с параллельным кодом;
  - **P02.14 = 1** – аналоговое задание скорости по абсолютному значению управляющего сигнала **Ubr** в диапазоне от 0 до +10V или от 0 до -10V, при том знак не влияет на направление вращения. Направление вращения определяется только состоянием входов **SR** и **SF**. При одновременном действии команд **SR** и **SF** выполняется нулевое задание для скорости;
  - **P02.06 = 2** – режим позиционирования и активированный вход **режим JOG**. Выполняется безразмерное перемещение с скоростью, заданной параметром **P14.44** и направление от входов **SR** и **SF**;
  - **P02.06 = 3** – режим позиционирования и активированные входы с функциями **режим JOG** и команда **RAPID VELOCITY**. Выполняется безразмерное перемещение с скоростью, заданной параметром **P14.45** и направление от входов **SR** и **SF**.
- **FIN11** – команда **TLL**. Команда для ограничения момента на низком уровне. При получении команды **TLL** момент двигателя ограничивается до значения параметра **P10.08** в диапазоне от 1.0% до 100.0% от номинального тока якоря **Ia<sub>NOM</sub>** (параметр **P04.05**);
  - **FIN12** – команда **TLH**. Команда для ограничения момента на высоком уровне. При получении команды **TLH** момент двигателя ограничивается до значения параметра **P10.07** в диапазоне от 10.0% до 100.0% от номинального тока якоря **Ia<sub>NOM</sub>** (параметр **P04.05**);
  - **FIN13, FIN14** – команды **Nmax1** и **Nmax2**. Команды для выбора максимальной скорости вращения шпинделья в случае применения коробки передачи с переменным коэффициентом передачи между шпинделем и двигателем для значений параметров **P02.16 = 1** и **P02.26 = 1**. Для датчика обратной связи по скорости используется энкодер, который установлен на шпинделе станка. С командами **Nmax1** и **Nmax2** выбираются до 4 разных коэффициентов передачи. Максимальные скорости вращения шпинделья для данных коэффициентов передачи вводятся в параметры **P02.22** до **P02.25**;
  - **FIN15** – команда **JOG MODE**. Команда активирует режим безразмерного **ручного перемещения** в направление указанное с командами **SF** и **SR**. Скорость определяется от параметра **P14.44**;
  - **FIN16** – команда **RAPID VELOCITY**. Команда для **быстрого ручного перемещения**. Действует только при активированного режима **JOG**. Скорость определяется от параметра **P14.45**;
  - **FIN17 – OVERRIDE bit0, FIN18 – OVERRIDE bit1** и **FIN19 – OVERRIDE bit2** – биты параллельного цифрового кода для выбора коррекции заданной скорости при выполнении функции **OVERRIDE**. Значения коррекции введены в параметрах от **P13.04** до **P13.12**. Функция активна при значении параметра **P13.04 = 1**;
  - **FIN20** – команда **MOT POT**. С этой командой включается функция моторного потенциометра. Скорость определяется с активированием входов **FIN21** и **FIN22**;
  - **FIN21** – команда **MOT POT UP**. С этой командой заданная скорость увеличивается с рампой, указанной параметром **P13.01**;
  - **FIN22** – команда **MOT POT DOWN**. С этой командой заданная скорость уменьшается с рампой, указанной параметром **P13.01**;

- **FIN23** – команда **MOT POT RE**. С этой командой устанавливается скорость, заданная параметром **P13.02**;
- **FIN27** до **FIN40** – **bit0** до **bit13**. Биты параллельного цифрового кода для задания скорости или позиции при выполнении ориентированного торможения. Бит с самым большим номером является самым старшим. Цифровое задание для скорости или позиции можно программировать с разной разрядностей в зависимости от требования клиенту - например 8, 10, 12 до 14 битов. Допускаются и неполные комбинации (с пропущенными битами), при том самый старший бит определяет общую разрядность. Применение параллельного цифрового кода разрешено при значении параметра **P02.14 = 0**;
- **FIN41** – команда **FIXED VEL REF**. Команда для перемещения с фиксированной скоростью. Скорость выбирается с параллельным цифровым кодом **FIXED VEL REF bit0**, **FIXED VEL REF bit1** и **FIXED VEL REF bit2**;
- **FIN42 – FIXED VEL REF bit0**, **FIN43 – FIXED VEL REF bit1** и **FIN44 – FIXED VEL REF bit2**. Биты параллельного цифрового кода для задания скорости при работе в режиме фиксированной скорости. Фиксированная скорость определена в процентах от максимальной скорости и записана в параметры от **P13.13** до **P13.20**;
- **FIN45** – команда **STEP JOG MODE**. С командой активируется функция ручное шаговое перемещение;
- **FIN46 – STEP JOG bit0**, **FIN47 – STEP JOG bit1** и **FIN48 – STEP JOG bit2**. Биты параллельного цифрового кода для выбора фиксированного шага перемещения. Фиксированные шаги перемещения записаны в параметрах от **P13.21** до **P13.28**;
- **FIN49 – POS bit0**, **FIN50 – POS bit1** и **FIN51 – POS bit2**. Биты параллельного цифрового кода для выбора перемещения в фиксированные позиции. Фиксированные позиции и скорости перемещения записаны в параметрах от **P18.02** до **P18.17**;
- **FIN52** – команда **GO POS**. С командой активируется выполнение перемещения в выбранную фиксированную позицию. Команда **GO POS** действует только в режиме **POS MODE**;
- **FIN53** – команда **HOLD**. С командой останавливается выполнение команды **GO POS**. Перемещение оси останавливается с ускорением торможения. После снятия команды **HOLD** выполняется перемещение до заданной позиции. Команда **GO POS** действует только в режиме **POS MODE**.

**Примечания:**

1. Одну и ту же функцию можно присваивать несколько входам. При их активирование выполняется логическая функция **ИЛИ**;
2. Предусмотрена возможность инвертировать активный логический уровень каждого цифрового входа.

Функции запрограммированных цифровых входов по умолчанию указаны в таблице 6-7.

X1.	Обозна- чение	Функция по умолчанию	X1.	Обозна- чение	Функция по умолчанию	X1.	Обозна- чение	Функция по умолчанию
1	-	-	14	IN11	Nmax1	27	IN14	TLL
2	OUT5.1	INPOS1	15	IN9	bit8	28	-	-
3	OUT4.1	RD1	16	IN7	bit6	29	-	-
4	OUT3.1	SA1	17	IN5	bit4	30	-	-
5	OUT2.1	ZS1	18	IN3	bit2	31	-	-
6	OUT1.1	TL1	19	IN1	bit0	32	IN12	Nmax2
7	IN17	ORCM	20	OUT5.2	INPOS2	33	IN10	bit9
8	IN15	SF	21	OUT4.2	RD2	34	IN8	bit7
9	IN13	RE	22	OUT3.2	SA2	35	IN6	bit5

10	-	-	23	OUT2.2	ZS2	36	IN4	bit3
11	-	-	24	OUT1.2	TL2	37	IN2	bit1
12	-	-	25	IN18	ON			
13	-	-	26	IN16	SR			

Таблица 6-7 Параллельный интерфейс X1 - функции по умолчанию

◆ параметры аппаратных цифровых входов

P09.01	Тип цифрового входа IN1					Type board inp 1	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0900H	0	53	27	-	

Цифровой вход можно запрограммировать выполнять каждую из функций указанных в таблице 6-6, вводя в параметр **P09.01** номер этой функции. По умолчанию цифровой вход **IN1** запрограммирован выполнять функцию **bit0** с номером 27. Функция **bit0** в случае самый младший бит параллельного кода для цифрового задания скорости или позиции при выполнении функции **ORCM**.

P09.02	Инвертирование логического уровня входа IN1					Logic brd inp 1	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0901H	0	1	0	-	

- **P09.02 = 0** – сохраняется активный логический уровень цифрового входа **IN1**. Цифровой вход задействуется применением сигнала с высоким уровнем  $\pm 24$  V ( $\pm 13\div30$  V);
- **P09.02 = 1** – инвертируется активный логический уровень цифрового входа **IN1**. Цифровой вход задействуется применением сигнала с низким уровнем 0 V ( $\pm 0\div7$  V).

Ниже указаны параметры цифровых входов от **IN2** до **IN18**.

P09.03	Тип цифрового входа IN2					Type board inp 2	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0902H	0	53	28	-	
P09.05	Тип цифрового входа IN3					Type board inp 3	
		0904H	0	53	29	-	
P09.07	Тип цифрового входа IN4					Type board inp 4	
		0906H	0	53	30	-	
P09.09	Тип цифрового входа IN5					Type board inp 5	
		0908H	0	53	31	-	
P09.11	Тип цифрового входа IN6					Type board inp 6	
		090AH	0	53	32	-	
P09.13	Тип цифрового входа IN7					Type board inp 7	
		070CH	0	53	33	-	
P09.15	Тип цифрового входа IN8					Type board inp 8	
		090EH	0	53	34	-	
P09.17	Тип цифрового входа IN9					Type board inp 9	
		0910H	0	53	35	-	
P09.19	Тип цифрового входа IN10					Type board inp 10	
		0912H	0	53	36	-	
P09.21	Тип цифрового входа IN11					Type board inp 11	
		0914H	0	53	13	-	
P09.23	Тип цифрового входа IN12					Type board inp 12	

		0916H	0	53	14	-
<b>P09.25</b>	<b>Тип цифрового входа IN13</b>				Type board inp 13	
		0918H	0	53	2	-
<b>P09.27</b>	<b>Тип цифрового входа IN14</b>				Type board inp 14	
		091AH	0	53	11	-
<b>P09.29</b>	<b>Тип цифрового входа IN15</b>				Type board inp 15	
		091CH	0	53	9	-
<b>P09.31</b>	<b>Тип цифрового входа IN16</b>				Type board inp 16	
		091EH	0	53	10	-
<b>P09.33</b>	<b>Тип цифрового входа IN17</b>				Type board inp 17	
		0920H	0	53	3	-
<b>P09.35</b>	<b>Тип цифрового входа IN18</b>				Type board inp 18	
		0922H	0	53	1	-

<b>P09.04</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN2</b>				Logic brd inp 2	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0903H	0	1	0	-
<b>P09.06</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN3</b>				Logic brd inp 3	
		0905H	0	1	0	-
<b>P09.08</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN4</b>				Logic brd inp 4	
		0907H	0	1	0	-
<b>P09.10</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN5</b>				Logic brd inp 5	
		0909H	0	1	0	-
<b>P09.12</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN6</b>				Logic brd inp 6	
		090BH	0	1	0	-
<b>P09.14</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN7</b>				Logic brd inp 7	
		090DH	0	1	0	-
<b>P09.16</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN8</b>				Logic brd inp 8	
		090FH	0	1	0	-
<b>P09.18</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN9</b>				Logic brd inp 9	
		0911H	0	1	0	-
<b>P09.20</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN10</b>				Logic brd inp 10	
		0913H	0	1	0	-
<b>P09.22</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN11</b>				Logic brd inp 11	
		0915H	0	1	0	-
<b>P09.24</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN12</b>				Logic brd inp 12	
		0917H	0	1	0	-
<b>P09.26</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN13</b>				Logic brd inp 13	
		0919H	0	1	0	-
<b>P09.28</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN14</b>				Logic brd inp 14	
		091BH	0	1	0	-
<b>P09.30</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN15</b>				Logic brd inp 15	
		091DH	0	1	0	-
<b>P09.32</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN16</b>				Logic brd inp 16	
		091FH	0	1	0	-
<b>P09.34</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN17</b>				Logic brd inp 17	
		0921H	0	1	0	-
<b>P09.36</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN18</b>				Logic brd inp 18	
		0923H	0	1	0	-

#### 6.4.10 Группа 10 – параметры аппаратных цифровых выходов

##### ◆ функции аппаратных цифровых выходов

Каждый из цифровых выходов можно запрограммировать выполнять данную функцию, указывающую текущее состояние преобразователя. Цифровые выходы могут принимать следующие функции:

FON	Функция
<b>0</b>	неактивированная функция <b>DISABLED</b>
<b>1</b>	активировано ограничение момента <b>TL</b>
<b>2</b>	достигнута нулевая скорость <b>ZS</b>
<b>3</b>	достигнута заданная скорость <b>SA</b>
<b>4</b>	готовность преобразователя <b>RD</b>
<b>5</b>	достигнута заданная позиция <b>INPOS</b>
<b>6</b>	задействована защита <b>ALM</b>
<b>7</b>	достигнута референтная точка <b>INREFP</b>
<b>8</b>	достигнут лимит минус
<b>9</b>	достигнут лимит плюс
<b>10</b>	достигнут лимит

**Таблица 6-8** Функции присваиваемые цифровым выходам

Действие функций описанных в **таблице 6-8** следующее:

- **FON0 – DISABLED.** На данном выходе нет запрограммированной функции;
- **FON1 – функция TL.** Активировано ограничение момента. Активируется, когда преобразователь работает в режиме ограничения момента с внешними командами **TLL** или **TLH**. Порог ограничения момента **TLL** определяется значением параметра **P10.08**, а для **TLH** значением параметра **P10.07**;
- **FON2 – функция ZS.** Достигнута нулевая скорость. Активируется при скорости вращения вала двигателя ниже порога, заданного параметром **P10.01** за время больше значения параметра **P10.02**;
- **FON3 – функция SA.** Достигнута заданная скорость. Активируется при скорости вращения вала двигателя, выше порога скорости **N<sub>SA</sub>**, заданного параметром **P10.03** за время больше значения параметра **P10.04**. Функция достигнутой скорости **SA** разрешена для скоростей, выше значения параметра **P10.05**;
- **FON4 – функция RD.** Готовность преобразователя. Выход **RD** активируется 2 сек. после подключения преобразователя к напряжению питания и если не сработала защита;
- **FON5 – функция INPOS** Достигнута заданная позиция. Активируется в следующих режимах:
  - режим **ориентированное торможение** – если достигнута заданная позиция в пределе, заданном значением параметра **P08.10** за время больше значения параметра **P10.06**;
  - режим **позиционирование** при **P02.06 = 3**. Если достигнута заданная позиция в пределе, заданном как значение параметра **P14.23**.
- **FON6 – функция ALM** – включение защиты преобразователя. При возникновении аварийного режима и срабатывании соответствующей защиты, релейный выход **ALM** размыкается. Тип защиты и ее номер можно узнать из истории ошибок в группе **P12** параметров.
- **FON7 – функция INREFP.** Достигнута референтная точка **RP**. Активируется после выполнения процедуры **поиска референтной точки RP**;

- **FON8** – достигнут лимит минус. Активируется после достижения минимального аппаратного или программного лимита, заданного параметром **P14.29**;
- **FON9** – достигнут лимит плюс. Активируется после достижения максимального аппаратного или программного лимита, заданного параметром **P14.31**;
- **FON10** – достигнут лимит. Активируется после достижения аппаратного или программного лимита.

**Примечания:**

1. Одну и ту же функцию можно присваивать несколько выходам;
2. Предусмотрено выбирать активный логический уровень каждого цифрового выхода.

Соответствие между выходами и запрограммированными функциями по умолчанию указано в **таблице 6-7**.

◆ **параметры аппаратных цифровых выходов**

P10.01 Тип релейного выхода OUT1					Type brd out 1	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A00H	0	10	1	-


Цифровой выход можно запрограммировать выполнять каждую из функций указанных в **таблице 6-8**, вводя в параметр **P10.01** номер этой функции. По умолчанию цифровой выход **OUT1** запрограммирован выполнять функцию **активированное ограничение момента TLL с номером 1**.

P10.02 Инвертирование логического уровня выхода OUT1					Logic output 1	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A01H	0	1	0	-

- **P10.02 = 0** – сохраняется активный логический уровень цифрового выхода **OUT1**. В этом режиме активное состояние цифрового выхода **OUT1** замкнутый релейный контакт;
- **P10.02 = 1** – инвертируется активный логический уровень цифрового выхода **OUT1**. В этом режиме активное состояние цифрового выхода **OUT1** разомкнутый релейный контакт.

P10.03 Время для подтверждения перемены выхода OUT1					Change thr	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A02H	0	1000	100	ms

Время в котором выход не менял свое состояние. Если время больше значения параметра **P10.03** релейный выход **OUT1** срабатывает. Действие параметра **P10.03** показано на **рисунке 6-8**.



**Рисунок 6-8 Действие параметра P10.03**

P10.04	Тип релейного выхода OUT 2					Type board inp 2
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A03H	0	10	2	-
P10.07	Тип релейного выхода OUT 3					Type board inp 3
		0A06H	0	10	3	-
P10.10	Тип релейного выхода OUT 4					Type board inp 4
		0A09H	0	10	4	-
P10.13	Тип релейного выхода OUT 5					Type board inp 5
		0A0CH	0	10	5	-

P10.05	Инвертирование логического уровня выхода OUT2					Logic output 2
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A04H	0	1	0	-
P10.08	Инвертирование логического уровня выхода OUT3					Logic output 3
		0A07H	0	1	0	-
P10.11	Инвертирование логического уровня выхода OUT4					Logic output 4
		0A0AH	0	1	0	-
P10.14	Инвертирование логического уровня выхода OUT5					Logic output 5
		0A0DH	0	1	0	-

P10.06	Время для подтверждения перемены выхода OUT2					Change thr
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A05H	0	1000	100	ms
P10.09	Время для подтверждения перемены выхода OUT3					Change thr
		0A08H	0	1000	100	ms
P10.12	Время для подтверждения перемены выхода OUT4					Change thr
		0A0BH	0	1000	100	ms
P10.15	Время для подтверждения перемены выхода OUT5					Change thr
		0A0EH	0	1000	100	ms

P10.16	Порог скорости N <sub>ZS</sub> , ниже которого срабатывает ZS					Thresh out ZS
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0A0FH	0.01	15.00	2.00	% N <sub>MAX</sub>

Значение параметра **P10.16** определяется в процентах от максимальной скорости **N<sub>MAX</sub>**. Изменение параметра **P10.16** в диапазоне 0.01 ÷ 15.0 % **N<sub>MAX</sub>**.

P10.17	Порог скорости $N_{SA}$ , выше которого срабатывает SA				Thresh out SA		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A10H	1.00	30.00	15.00	% $N_{REF}$

Порог  $N_{SA}$  окна скорости при выполнении функции **достигнутой скорости SA**. Окно скорости определено в диапазоне  $(N_{REF} - N_{SA}) \div (N_{REF} + N_{SA})$ . Когда при уменьшении или увеличении текущей скорости она входит в окно, то срабатывает цифровой выход **SA**. Значение параметра **P10.17** определено в процентах от задания для скорости  $N_{REF}$ .

P10.18	Скорость от которой начинает работать SA				Level SA		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A11H	0.00	15.00	15.00	% $N_{MAX}$

Параметр **P10.18** определяет скорость, ниже которой действие функции **достигнутой скорости** не разрешено.

P10.19	Максимальный ток якоря $Ia_{TLH}$ при команде TLH				Level of TLH		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A12H	10.0	100.0	50.0	% $Ia_{NOM}$

Ток  $Ia_{TLH}$ , до которого ограничивается ток якоря при команде **TLH**, определенный в процентах по отношению к номинальному току якоря  $Ia_{NOM}$ .

P10.20	Максимальный ток якоря $Ia_{TLL}$ при команде TLL				Level of TLL		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A13H	1.0	100.0	20.0	% $Ia_{NOM}$

Ток  $Ia_{TLL}$ , до которого ограничивается ток якоря при команде **TLL**, определенный в процентах по отношению к номинальному току якоря  $Ia_{NOM}$ .

P10.21	Выбор переменной для аналогового выхода AOUT1				Select var AOUT1		
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A14H	1	12	0	-

Выбор переменной для аналогового выхода **AOUT1** (см. таблица 6-9)

P10.22	Выбор переменной для аналогового выхода AOUT2				Select var AOUT2		
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A15H	1	12	0	-

Выбор переменной для аналогового выхода **AOUT2** (см. таблица 6-9)

P10.23	Диапазон аналогового выхода AOUT1				Range AOUT1		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A16H	2.0	10.0	10.0	V

P10.24	Диапазон аналогового выхода AOUT2				Range AOUT2		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0A17H	2.0	10.0	10.0	V

Параметры <b>P10.21</b> и <b>P10.22</b>		Активная переменная на аналоговом выходе					
1	Абсолютное действительное значение тока якоря от 0 до $I_{a\text{MAX}}$ .						
2	Абсолютное действительное значение скорости вращения двигателя от 0 до $N_{\text{MAX}}$						
3	Действительное значение скорости вращения двигателя						
4	Задание для скорости абсолютное значение от 0 до +100%.						
5	Задание для скорости действительное значение -100% до +100%.						
6	Абсолютное заданное значение тока якоря от 0 до $I_{a\text{MAX}}$ .						
7	Абсолютное значение задания тока возбуждения от 0 до $I_{F\text{MAX}}$ .						
8	Действительное значение тока возбуждения от 0 до $I_{F\text{NOM}}$						
9	Действительное абсолютное значение напряжения якоря. Обхват аналогового выхода от 0V до +10V, соответствующий изменению напряжения якоря от -600V до +600V .						
10	Действительное значение напряжение якоря соответствующее изменения напряжение от -600V до +600V.						
11	Действительное значение электродвигущего напряжение, соответствующее изменения напряжения от -600 до +600V.						
12	Действительное абсолютное значение электродвигущего напряжение якоря соответствующее изменения напряжения от 0 до +600V.						

**Таблица 6-9** Выбор переменных для аналоговых выходов **AOUT1** и **AOUT2**

#### 6.4.11 Группа 11 – параметры терминала

<b>P11.01</b>		Настройка языка терминала				Language	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0B00H	0	2	0	-	

Значение параметра **P11.01** не восстанавливается по умолчанию.

- **P11.01 = 0** – английский язык;
- **P11.01 = 1** – болгарский язык;
- **P11.01 = 2** – русский язык.

<b>P11.02</b>		Время обновления индикации				Refresh rate	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0B01H	50	1000	500	ms	

Вводится время обновления показания дисплея.

<b>P11.03</b>		Вариант меню				Variant menu	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
		0B02H	-	-	-	-	

Значение **0** на дисплее указывает базовый вариант заряженного софтуера, а **1** – полный вариант софтуера.

<b>P11.04</b>		Версия MACH U2				Version MACH U2	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
		0B03H	-	-	4	-	

Показывает версия софтуера программируемой логической матрицы **U2**.

P11.05	Версия MACH U5				Version MACH U5	
Uni	RO	Min	Max	Default	Unit	
	0B04H	-	-	4	-	

Показывает версию софтуера программируемой логической матрицы **U5**.

#### 6.4.12 Группа 12 – история ошибок

P12.01	Ошибка 1				Error 1	
Uni	RO	Min	Max	Default	Unit	
	0C00H	-	-	-	-	
P12.02	Ошибка 2				Error 2	
	0C01H	-	-	-	-	
P12.03	Ошибка 3				Error 3	
	0C02H	-	-	-	-	
P12.04	Ошибка 4				Error 4	
	0C03H	-	-	-	-	
P12.05	Ошибка 5				Error 5	
	0C04H	-	-	-	-	
P12.06	Ошибка 6				Error 6	
	0C05H	-	-	-	-	
P12.07	Ошибка 7				Error 7	
	0C06H	-	-	-	-	
P12.08	Ошибка 8				Error 8	
	0C07H	-	-	-	-	
P12.09	Ошибка 9				Error 9	
	0C08H	-	-	-	-	
P12.10	Ошибка 10				Error 10	
	0C09H	-	-	-	-	
P12.11	Ошибка 11				Error 11	
	0C0AH	-	-	-	-	
P12.12	Ошибка 12				Error 12	
	0C0BH	-	-	-	-	
P12.13	Ошибка 13				Error 13	
	0C0CH	-	-	-	-	
P12.14	Ошибка 14				Error 14	
	0C0DH	-	-	-	-	
P12.15	Ошибка 15				Error 15	
	0C0EH	-	-	-	-	
P12.16	Ошибка 16				Error 16	
	0C0FH	-	-	-	-	

Сообщения об ошибках сохраняются в параметрах в порядке их появления. Если в данном параметре нет сообщения об ошибке, в нем записано **EMPTY**. Сообщения об ошибках записаны с текстом, соответствующим **таблице 6-33**. Последнее записанное сообщение об ошибке сохраняется в параметре с самым большим номером. После заполнения всех параметров, самые старые ошибки автоматически стираются.

P12.17	Нулирование ошибок				Reset errors	
Int	RW	Min	Max	Default	Unit	
	0C10H	0	1	0	-	

P12.18	Выбор номера ошибки для наблюдения				Errors counter	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0C11H	1	41	1	-

Вводится номер наблюдаемой ошибки согласно таблицу 6-33;

P12.19	Число сообщений для выбранной ошибки				Curr err history	
Int	RO	EE	Min	Max	Default	Unit
		0C12H	0	0	0	-

Число сообщений для наблюдаемой ошибки, выбранной параметром P12.18.

#### 6.4.13 Группа 13 – параметры дополнительных функций

P13.01	Рампа скорости функции МОТ ПОТ				Ramp ref pot	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0D00H	0.0	3000.0	20.0	s

Рампа изменения скорости при выполнении функции **моторный потенциометр МОТ ПОТ**. Определяет скорость изменения задания для скорости при работе с функцией **FIN20 МОТ ПОТ MODE** и активирование входа с запрограммированной функцией **FIN21** для увеличения скорости или с функцией **FIN22** для уменьшения скорости. После деактивирования входа привод остается работать на достигнутой скорости.

P13.02	Начальная скорость движения функции МОТ ПОТ				Reset ref pot	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0D01H	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>

Начальная скорость движения при выполнении функции **МОТ ПОТ**. В параметр P16.02 вводится начальную скорость при выборе функции моторный потенциометр.

P13.03	Режим работы функции МОТ ПОТ				Type ref pot	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0D02H	0	1	0	-

- P13.03 = 0 – двухполлярное изменение скорости;
- P13.03 = 1 – однополярное изменение скорости.

P13.04	Разрешение функции OVERRIDE				Enable Override	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0D03H	0	1	0	-

Разрешение для выполнения функции **OVERRIDE** для коррекции заданной скорости. Параметр P13.04 принимает две значения:

- P13.04 = 0 – функция **OVERRIDE** выключена;
- P13.04 = 1 – функция **OVERRIDE** включена.

P13.05	Первая коррекция скорости OVERRIDE 1				Override speed 1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0D04H	20.000	150.000	60.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.06	Вторая коррекция скорости OVERRIDE 2				Override speed 2	

Double		0D05H	20.000	150.000	80.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.07</b>	<b>Третья корекция скорости OVERRIDE 3</b>				<b>Override speed 3</b>	
Double		0D06H	20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.08</b>	<b>Четвертая корекция скорости OVERRIDE 4</b>				<b>Override speed 4</b>	
Double		0D07H	20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.09</b>	<b>Пятая корекция скорости OVERRIDE 5</b>				<b>Override speed 5</b>	
Double		0D08H	20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.10</b>	<b>Шестая корекция скорости OVERRIDE 6</b>				<b>Override speed 6</b>	
Double		0D09H	20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.11</b>	<b>Седьмая корекция скорости OVERRIDE 7</b>				<b>Override speed 7</b>	
Double		0D0AH	20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.12</b>	<b>Восьмая корекция скорости OVERRIDE 8</b>				<b>Override speed 8</b>	
Double		0D0BH	20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>

Значения коррекции заданной скорости при выполнении функции **OVERRIDE**.

Вводится коррекцию задания для скорости при активировании входов с запрограммированными функциями **FIN17**, **FIN18** и **FIN19**. Выполняется при **P13.04 = 1**. Конкретный параметр выбирается с параллельным двоичным кодом, а соответствие между кодом и параметрами показано в **таблице 6-10**.

	<b>P13.05</b>	<b>P13.06</b>	<b>P13.07</b>	<b>P13.08</b>	<b>P13.09</b>	<b>P13.10</b>	<b>P13.11</b>	<b>P13.12</b>
<b>FIN17 bit0</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>FIN18 bit1</b>	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>FIN19 bit2</b>	0	0	0	0	1	1	1	1

**Таблица 6-10** Параллельный код для выбора параметров для коррекции скорости при выполнении функции **OVERRIDE**

**Примечание:** когда заданная и коригированная скорость превышают 100%, выполняется скорость 100%.

<b>P13.13</b>	Первая фиксированная скорость FIXED VEL REF 1				User vel ref 1	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0D0CH	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.14</b>	<b>Вторая фиксированная скорость FIXED VEL REF 2</b>				<b>User vel ref 2</b>	
Double		0D0DH	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.15</b>	<b>Третья фиксированная скорость FIXED VEL REF 3</b>				<b>User vel ref 3</b>	
Double		0D0EH	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.16</b>	<b>Четвертая фиксированная скорость FIXED VEL REF4</b>				<b>User vel ref 4</b>	
Double		0D0FH	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.17</b>	<b>Пятая фиксированная скорость FIXED VEL REF 5</b>				<b>User vel ref 5</b>	
Double		0D10H	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.18</b>	<b>Шестая фиксированная скорость FIXED VEL REF 6</b>				<b>User vel ref 6</b>	
Double		0D11H	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.19</b>	<b>Седьмая фиксированная скорость FIXED VEL REF 7</b>				<b>User vel ref 7</b>	
Double		0D12H	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>
<b>P13.20</b>	<b>Восьмая фиксированная скорость FIXED VEL REF 8</b>				<b>User vel ref 8</b>	
Double		0D13H	-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>

Значения фиксированных заданных скоростей при выполнении функции **FIXED VEL REF**. Выполняется при активировании цифрового входа с запрограммированной функцией **FIN41**. Задание для скорости определяется от параметра, выбранного с параллельным

двоичным кодом от входов с запрограммированными функциями **FIN42**, **FIN43** и **FIN44**. Фиксированные заданные скорости определяются в процентах от максимальной скорости. Соответствие между параллельным кодом и параметрами показано в **таблице 6-11**:

	P13.13	P13.14	P13.15	P13.16	P13.17	P13.18	P13.19	P13.20
<b>FIN42 bit0</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>FIN43 bit1</b>	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>FIN44 bit2</b>	0	0	0	0	1	1	1	1

**Таблица 6-11** Параллельный код для выбора параметров для фиксированных заданных скоростей функции **FIXED VEL REF**

P13.21	Первый фиксированный шаг STEP JOG 1				JOG step 1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0D14H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.22	Второй фиксированный шаг STEP JOG 2				JOG step 2	
Double		0D15H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.23	Третий фиксированный шаг STEP JOG 3				JOG step 3	
Double		0D16H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.24	Четвертый фиксированный шаг STEP JOG 4				JOG step 4	
Double		0D17H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.25	Пятый фиксированный шаг STEP JOG 5				JOG step 5	
Double		0D18H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.26	Шестой фиксированный шаг STEP JOG 6				JOG step 6	
Double		0D19H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.27	Седьмой фиксированный шаг STEP JOG 7				JOG step 7	
Double		0D20H	0.000	100000.000	0.000	mm
P13.28	Восьмой фиксированный шаг STEP JOG 8				JOG step 8	
Double		0D21H	0.000	100000.000	0.000	mm

Фиксированный шаг для перемещения **STEP JOG** в режиме **STEP JOG MODE**.

Выполняется при активировании цифрового входа с запрограммированной функцией **FIN45**. Задание для позиции определяется от параметра, выбранного с параллельным двоичом кодом от входов с запрограммированными функциями **FIN46**, **FIN47** и **FIN48**. С командами **SF** и **SR** определяется направление перемещения. Соответствие между параллельным кодом и параметрами показано в **таблице 6-12**.

	P13.21	P13.22	P13.23	P13.24	P13.25	P13.26	P13.27	P13.28
<b>FIN46 bit0</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>FIN47 bit1</b>	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>FIN48 bit2</b>	0	0	0	0	1	1	1	1

**Таблица 6-12** Параллельный код для выбора параметров для перемещения с фиксированными шагами функции **STEP JOG**

P13.29	Максимальная скорость для BCD задания				Max BCD vel ref	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0D22H	1	3999	399	code

#### 6.4.14 Группа 14 – параметры в режиме позиционирования

В случае работы преобразователя в режиме позиционирования возможно выполнение следующих функций / процедур/:

- **GO POS – уход в позицию.** Выполняется после задания позиции и активирования входа **GO POS**;
- **GO REFP – поиск референтной точки /реферование/.** При выполнении этой процедуры инкрементальная система для отсчета перемещения синхронизируется с координатной системой оси. Выполняется после указаний условий для поиска референтной точки и активирования входа **GO REFP**;
- **JOG MODE – ручное перемещение.** Применяется для ручной актуализации текущей позиции оси. Выполняется после определения скорости ручного перемещения и активирования команды **JOG** и команды для перемещения в требуемое направление **SF** или **SR**. Возможно также быстрое перемещение в ручном режиме после активировании команды **RAPID VELOCITY**;
- **Step JOG MODE – ручное шаговое перемещение.** Применяется для ручной актуализации текущей позиции оси. Выполняется после определения шагов перемещения и активирования команд для направления перемещения **SF** и **SR**. Параметры определяющие работу в режиме **STEP JOG MODE** рассмотрены в п. 6.4.13.

В режиме позиционирования для параметров связанных с движением оси принята метрическая система. Для растера системы единиц принят  $1 \mu\text{m} = 1 / 1000 \text{ mm}$ . Применены следующие единицы:

- перемещение - mm;
- скорость - mm/min;
- ускорение - mm/s<sup>2</sup>.

Работа преобразователя в режиме **позиционирования** определяется следующими параметрами:

P14.01	Числитель электрического шага					Num ref step
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double	ON	0E00H	1	1000000	1	-

Числитель **NOM** электрического шага **G**. Электрический шаг определяет весь задающих импульсов по отношению к этим из обратной связи по позиции. Параметр **P14.01** применяется вместе с **P14.02** для точного масштабирования задающего сигнала, учитывая принятую разрешающую способность инкрементальной системы и редукции между двигателем, енкодером и выполнительным механизмом. Электрический шаг G определяется выражением:


$$G = NOM / DEN = f_2 / f_1$$

В режиме позиционирования импульсы задания **f<sub>1</sub>** определяются внутренно. Значения электрического шага должны быть в диапазоне:

$$1 / 100 \leq G \leq 1000$$

P14.02	Знаменатель электрического шага					Denum ref step
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double	ON	0E01H	1	1000000	1	-

**Примечание:** параметры **P14.01** и **P14.02** взаимно связанные и для ввода больших значений необходимо менять последовательно оба параметра.



**Рисунок 6-9** Функциональная схема электропривода для определения электрического шага **G**

P14.03		Дискрет минимального перемещения оси				Pos ref scale	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
		0E02H	0.0001	3.0000	0.0010	mm	

Дискрет перемещения  $\Delta t$  оси в мм. Этим параметром инкрементальная система привязывается с реальными единицами отсчета. Параметр **P14.03** определяет минимальное перемещение оси для принятой инкрементальной системы. Применение параметра **P14.03** позволяет отсчитывать все параметры связанных с перемещением директно в миллиметрах.

#### Методика для определения электрического шага:

##### Пример 1

Рассматривается линейную ось с шарико-винтовой парой /ШВП/ и дополнительным редуктором между двигателем и винтом. Энкодер монтируется на двигателе.

Функциональная схема привода показана на **рисунке 6-9**.

Исходные данные для определения электрического шага **G**:

–  $\Delta t$  [mm/pulse] – минимальное линейное перемещение/ разрешающая способность оси/. В инкрементальной системе это перемещение соответствует заданию 1 импульса управляющих импульсов на входе позиционирующего регулятора. При правильно масштабированной инкрементальной системе одному импульсу от профилгенератора соответствует один импульс энкодера.

$$\Delta t = 0.001 \text{ [mm/pulse]}$$

–  $T$  [mm] – шаг винта ШВП:

$$T = 10 \text{ mm}$$

–  $P$  [pulses/rev] – необходимое число импульсов для одного оборота винта:

$$P = T / \Delta t = 10 / 0.001 = 10000 \text{ [pulses/rev]}$$

–  $P_t$  [pulses/rev] – разрешающая способность энкодера:

$$P_t = 2500 \text{ pulses/rev}$$

–  $N_M$  [rev/min] – обороты двигателя:

$$N_M = 2$$

–  $N_S$  [rev/min] – обороты винта:

$$N_S = 1$$

–  $U$  – коэффициент передачи редуктора двигатель – винт ШВП:

$$U = N_S / N_M = 1 / 2 = 0.5$$

–  $\Delta T$  [mm/rev] – перемещение для одного оборота двигателя:

$$\Delta T = U \times T = 0.5 \times 10 = 5 \text{ mm}$$

Рассматриваем электрический шаг **G** в случае перемещения одного шага ШВП.

$$G = \mathbf{NOM} / \mathbf{DEN} = f_2 / f_1$$

$$f_1 = T / \Delta t \text{ [pulse]}$$

$$f_2 = Pt^*4 / U \text{ [pulse]}$$

$$G = (Pt^*4 / U) / (T / \Delta t) = (2500 * 4 * 2) / (10 / 10^{-3}) = 2/1$$

Параметры электрического шага: **P14.01 = 2** и **P14.02 = 1**

### Пример 2

Рассматривается линейную ось с шарико-винтовой парой и дополнительным редуктором между двигателям и винтом. Энкодер монтирован на двигателе.

Исходные данные для определения электрического шага **G**:

- $\Delta t = 0.01 \text{ mm}$ ;
- $T = 5 \text{ mm}$ ;
- $P = T / t = 5 / 0.01 = 500 \text{ [pulses/rev]}$
- $Pt = 2500 \text{ [pulses/rev]}$ ;
- $Z_1$  – число зубов зубчатого колеса двигателя – 18;
- $Z_2$  – число зубов зубчатого колеса винта – 35;
- $U$  – коэффициент передачи редуктора двигатель – винт ШВП:

$$U = Z_1 / Z_2 = 18 / 35$$

$$\Delta T = U \times T = 18 * 5 / 35 = 18 / 7$$

$$G = (Pt^*4 / U) / (\Delta T / \Delta t) = (2500 * 4 * 35 / 18) / (5 / 10^{-2}) = 350 / 9$$

Параметры электрического шага: **P14.01 = 350** и **P14.02 = 9**

### Пример 3

Рассматривается линейную ось с шарико-винтовой парой без редуктора между двигателям и винтом. Перемещение измеряется с измерительной линейкой на оси.

Исходные данные для определения электрического шага **G**:

- $\Delta t = 0.005 \text{ mm}$ ;
- $T = 5.25 \text{ mm}$ ;
- $Pt$  [pulses/mm] – разрешающая способность измерительной линейки с 50 импульсами для 1mm:  
 $Pt = 50 \text{ pulses/mm}$
- $P$  [pulses/mm] – необходимое число импульсов для перемещения оси на 1mm:  
 $P = 1 / \Delta t = 1 / 0.005 = 200 \text{ [pulses/mm]}$

Рассматриваем электрический шаг **G** в случае перемещения оси на 1 mm.

$$f_1 = P \text{ [pulse]}$$

$$f_2 = Pt^*4 \text{ [pulse]}$$

$$G = Pt^*4 / P = 200 / 200 = 1/1$$

Параметры электрического шага: **P14.01 = 1** и **P14.02 = 1**

**Примечание:** если энкодер монтируется на винте, принимается передаточное число 1:1 и в параметре **P02.22** вводится максимальная угловая скорость винта при максимальной скорости двигателя;

**Внимание:**

1. В случае, когда для одного оборота двигателя от энкодера получаются меньше 500 импульсов, рекомендуется применять обратную связь по скорости от тахогенератора при **P02.16 = 0**;
2. При наличии люфта между двигателем и измерительной линейкой (например в зубчатой рейке) рекомендуется применять обратную связь по скорости от тахогенератора при **P02.16 = 0**.

<b>P14.04</b> Электрический шаг – целая часть					User reduction	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E03H	0	1000	1	-

Параметр **P14.04** используется вместе с параметром **P14.05** для прямого ввода электрического шага, когда неизвестен коэффициент передачи между валом двигателя и линейным перемещением по оси. Формат электрического шага имеет вид **0000.000000000**. В параметре **P14.05** вводится целая часть электрического шага. Правильное значение электрического шага определяется опытно, через последовательный ввод значений в параметры **P14.04** и **P14.05** и последующий отсчет линейного перемещения оси с эталонным измерительным средством до выравнивания обеих значений. Прямой ввод электрического шага разрешен при значении параметра **P14.08 = 1**.

<b>P14.05</b> Электрический шаг – дробная часть					User reduction 2	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double	ON	0E04H	0.000000000	0.999999999	0	-

Параметр **P14.05** используется вместе с параметром **P14.04** для прямого ввода электрического шага.

<b>P14.06</b> Текущий электрический шаг – целая часть					Act reduction	
Uni	RO	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E05H	-	-	-	-

Параметр **P14.06** показывает значение целой части действующего электрического шага.

<b>P14.07</b> Текущий электрический шаг – дробная часть					Act reduction 2	
Uni	RO	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E06H	-	-	-	-

Параметр **P14.07** показывает значение дробной части действующего электрического шага.

<b>P14.08</b> Способ определения электрического шага					Pos dimension	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E07H	0	2	0	-

- **P14.08 = 0** – определение электрического шага с номинатором и деноминатором, вводя значения параметров **P14.01** и **P14.02**;
- **P14.08 = 1** – электрический шаг определяется с целой и дробной частями, вводя значения параметров **P14.04** и **P14.05**.

<b>P14.09 Ускорение разгона</b>					<b>Rise accel</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E08H	0.000	200000.000	100.000	mm/s <sup>2</sup>

Вводится положительное ускорение перемещения для всех режимов позиционирования.

<b>P14.10 Ускорение торможения</b>					<b>Fall accel</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E09H	0.000	200000.000	200.000	mm/s <sup>2</sup>

Вводится отрицательное ускорение перемещения для всех режимов позиционирования.

<b>P14.11 Скорость позиционирования</b>					<b>Target velocity</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E0AH	0.000	200000.000	0.000	mm/min

Вводится скорость перемещения при позиционировании в миллиметрах для минуты. Скорость позиционирования определяется от **P14.11** в случае, когда **P14.12 = 0**.

<b>P14.12 Источник скорости позиционирования</b>					<b>Src target vel</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E0BH	0	1	0	-

Источник скорости при выполнении функций ход в позицию и ручное движение.

Принимает две значения:

- **P14.12 = 0** – скорость позиционирования определяется от параметра **P14.11**, а скорость в режиме **JOG** от параметра **P14.44**;
- **P14.12 = 1** – скорость позиционирования определяется в зависимости от параметра **P02.14**. При значении параметра **P02.14 = 0**, задание для скорости позиционирования или для скорости в **JOG** режиме определяется параллельным кодом от цифровых входов. При значениях параметра **P02.14 = [1, 2]**, задание для скорости позиционирования или для скорости в **JOG** режиме аналоговое и прикладывается на аналоговый вход **Uref (X2.3, X2.4)**. При значении параметра **P02.14 = 3**, задание для скорости позиционирования или для скорости в **JOG** режиме определяется значением параметра **P02.15**. Если задействована команда **MOT POT MODE** задание для скорости позиционирования или для скорости в **JOG** режиме определяется от моторного потенциометра.

<b>P14.13 Максимальная скорость позиционирования</b>					<b>Max pos vel</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E0CH	0.000	200000.000	14336.000	mm/min

Максимальная линейная скорость движения во всех режимах позиционирования, определена в mm/min. Действительная максимальная скорость двигателя в процентах, указана в параметре **P04.08**, следует соответствовать максимальной линейной скорости движения, т.е. **P01.01=100%**. С параметром **P14.13** ограничиваются параметры: **P14.11**, **P14.35**, **P14.36**, **P14.37**, **P14.44** и **P14.45**.

**Примечание:** в случае работы с обратной связью по скорости двигателя от тахогенератора, для ее более точного согласования с линейной скоростью подачи, масштабируется обратную связь по скорости, както это указано в **п.8.2.1** и **т.8.4**, пока достигнется **P01.01=100%**.

P14.14	Задание нулевой скорости двигателя					Zero vel ref
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E0DH	0.00	10.00	1.00	% N <sub>MAX</sub>

Минимальный порог задания для скорости, ниже которого ось стоит в позиции. Минимальный порог определяется в процентах от настроенной максимальной скорости двигателя. Действие этого параметра разрешено при **P14.12 = 1**. Рекомендуется применение параметра **P14.14** в случаях аналогового задания для скорости при **P02.14 = [1, 2]** с целью элиминирования действия внешних смущений.

P14.15	Изменение направления координатной системы оси					Sign pos ref
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E0EH	0	1	0	-

- **P14.15 = 0** – направление координатной системы не меняется;
- **P14.15 = 1** – направление координатной системы меняется.

#### Примечания:

1. Актуальное направление координатной системы определяется легче всего в режиме **JOG**. При выборе направления в положительном направлении с командой **SF** проверяется соответствует ли оно выбранному положительному направлению перемещения. Если направление перемещения не соответствует, с параметром **P14.15** меняется его направление;

2. После каждой смены направления координатной системы с параметром **P14.15**, следует снова выполнить процедуру **поиск референтной точки**.

P14.16	Изменение знака обратной связи по позиции					Sign pos fdbck
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E0FH	0	1	0	-


- **P14.16 = 0** – знак обратной связи по позиции не меняется;
- **P14.16 = 1** – знак обратной связи по позиции меняется.

P14.17	Режим позиционирования					Pos mode
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E10H	0	1	0	-

- **P14.17 = 0** – выполняется задание для позиции из параметра **P14.18**;
- **P14.17 = 1** – выполнение фиксированных позиций **POS1 ÷ POS8**.

P14.18	Цель позиционирования					Target position
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E11H	-100000.000	100000.000	0.000	mm

Вводится координата цели позиционирования в миллиметрах относительно начала выбранной координатной системы **0**, както это показано на **рисунке 6-10**.



**Рисунок 6-10** Координатная система оси в режиме позиционирования

<b>P14.19</b>		Текущее значение заданной позиции			<b>Curr pos ref</b>	
Bi	RO	Min	Max	Default	Unit	
Double		0E12H	-	-	0.000	mm

Показывает заданное значение позиции от профилгенератора в миллиметрах.

<b>P14.20</b>		Текущее значение действительной позиции			<b>Curr pos act</b>	
Bi	RO	Min	Max	Default	Unit	
Double		0E13H	-	-	0.000	mm

Показывает текущее значение действительной позиции в миллиметрах.

<b>P14.21</b>		Текущая ошибка позиции			<b>Curr pos error</b>	
Bi	RO	Min	Max	Default	Unit	
Double		0E14H	-	-	0.000	mm

Показывает отклонение действительной позиции от цели позиционирования в миллиметрах.

<b>P14.22</b>		Текущая ошибка следования			<b>Pos track error</b>	
Bi	RO	Min	Max	Default	Unit	
Double		0E15H	-	-	0.000	mm

Показывает ошибку между текущим значением позиции, заданной от профилгенератора и текущим значением действительной позиции в миллиметрах.

<b>P14.23</b>		Регистрированная максимальная ошибка следования			<b>Max track error</b>	
Bi	RO	Min	Max	Default	Unit	
Double		0E16H	-	-	0.000	mm

Показывает зарегистрированную максимальную ошибку следования за время наблюдения в миллиметрах. С клавишей UP терминала или после выключения от сети, показание обнуляется и начинается новая регистрация максимальной ошибки следования.

P14.24	Окно позиционирования					Position window
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E17H	0.000	20.000	0.040	mm

Допустимое окно в миллиметрах около цели позиционирования. При въезде действительной позиции в нем регистрируется конец процесса позиционирования и срабатывает выход **INPOS**, както это показано на **рисунке 6-11**. После старта новой процедуры **уход в позицию**, выход **INPOS** выключается и процесс поиска позиции повторяется.

P14.25	Время для установки в цели позиционирования					Pos mon time
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E18H	0	10000	5000	ms

Максимальное допустимое время для достижения цели позиционирования от момента достижения заданного значения позиции от профилгенератора до достижения текущего действительного значения позиции до пределов окна, определенного от параметра **P14.24**. При превышении время для достижения цели включается защита **POE**.


P14.26	Коэффициент усиления регулятора позиции Kp					Pgain pos reg Kp
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E19H	0.05	200.00	1.00	-

Для больших значений коэффициента усиления **Kp** возможно перерегулирование в позиции (отходит и возвращается в позицию). Для малых значений коэффициента текущая позиция опаздывает от заданной от профилгенератора и при торможении наблюдается ошибку в позиции.

**Примечание:** если энкодер монтирован на винте, рекомендуется чтобы значение коэффициента усиления регулятора позиция было равно коэффициенту передачи редуктора двигатель-винт.

P14.27	Разрешение работы предрегулятора скорости					Ena tracking pos
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E1AH	0	1	1	-

- **P14.27 = 0** – предрегулятор скорости выключен;
- **P14.27 = 1** – предрегулятор скорости включен.



**Рисунок 6-11 Выполнение функции уход в позицию**

P14.28	Коэффициент усиления предрегулятора скорости				Pgain track Kp	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E1BH	0.000	30.000	0.500	-

Коэффициент усиления предрегулятора непосредственно влияет текущей ошибке следования, при том для значений ниже 1.00 регистрируется опоздания текущей позиции от заданной от профилгенератора (знак ошибки положительный). Для больших значениях коэффициента регистрируется опережение текущей позиции (знак ошибки отрицательный), а для слишком больших значениях наблюдается перерегулирование и вибрации. Для оптимальной настройки предрегулятора по скорости следует ввести небольшое опоздание.

P14.29	Минимальный программный лимит позиции				Min pos limit	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E1CH	-100000.000	100000.000	-10000.000	mm

Вводится программное ограничение перемещения в отрицательном направлении оси.

P14.30	Режим работы минимального лимита				ENA min pos lim	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E1DH	0	1	0	-

- **P14.30 = 0** – минимальный лимит не активный;
- **P14.30 = 1** – минимальный лимит активный.

<b>P14.31</b>		Максимальный программный лимит позиции			<b>Max pos limit</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E1EH	-100000.000	100000.000	10000.000	mm

Вводится программное ограничение перемещения в положительном направлении оси.

**Примечание:** программные лимиты активируются после выполнения процедуры **поиск референтной точки**.

<b>P14.32</b>		Режим работы максимального лимита			<b>ENA max pos</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E1FH	0	1	0	-

- **P14.32 = 0** – максимальный программный лимит не активный;
- **P14.32 = 1** – максимальный программный лимит активный.

<b>P14.33</b>		Смещение референтной точки RP			<b>Zero position</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E20H	-50000.000	50000.000	0.000	mm

Координата референтной точки **RP**. Вводится координату позиции в миллиметрах по отношению к начале выбранной координатной системы, в которую устанавливается ось после выполнения процедуры **поиска референтной точки**.

<b>P14.34</b>		Смещение нулевого импульса			<b>Offset zero pos</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E21H	-50000.000	50000.000	0.000	mm

Смещение координатной системы. Вводится координата позиции в миллиметрах в момента достижения первого нулевого импульса энкодера при выполнении процедуры **поиска референтной точки**, с чем определяется начало координатной системы оси **0**. С этим синхронизируется инкрементальную измерительную систему с координатной системой оси.

**Примечание:** для работы с еднополярной координатной системой рекомендуется в параметр **P14.34** вводить значение, соответствующее центру координатной системы вне рабочей зоны машины.

<b>P14.35</b>		Скорость поиска репера			<b>Zero velocity</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E22H	0.010	200000.000	400.000	mm/min

<b>P14.36</b>		Скорость поиска нулевого импульса			<b>Search velocity</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E23H	0.010	200000.000	80.000	mm/min

<b>P14.37</b>		Скорость установления в референтной точке RP			<b>Zero pos vel</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double		0E24H	0.010	200000.000	500.000	mm/min

Вводится скорость перемещения при установлении в референтную точку **RP**, выбранную с параметром **P14.33**.

P14.38   Направление поиска репера					Sign zero vel	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E25H	0	1	0	-

- **P14.38 = 0** – положительное направление поиска;
- **P14.38 = 1** – отрицательное направление поиска.

P14.39   Направление поиска нулевого импульса					Sign search vel	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0E26H	0	1	0	-

- **P14.39 = 0** – положительное направление;
- **P14.39 = 1** – отрицательное направление.


P14.40   Тип процедуры поиска референтной точки					Type go to zero	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
ON		0E27H	0	2	0	-

- **P14.40 = 0** – процедура с нулевым импульсом вне репера. При этой процедуре выполняется реверс на репере и выхода от него выполняется синхронизирование по первому нулевому импульсу энкодера и уход в референтную точку;

#### Примечания:


1. Процедура реферования показана на **рисунке 6-12** можно определить однозначно, если репер находится в конце диапазона перемещения. В этом случае существуют два состояния оси – перед и на репере и процедура **поиска референтной точки** может начинать от каждой точки на оси;

2. Если репер не находится в конце диапазона перемещения существуют три выходные состояния оси – перед, на и зад репера. В этом случае следует поставить ось в подходящей позиции по отношению к реперу до процедуры **поиска референтной точки**.



**P14.40 = 0**

a



**P14.40 = 0**


b

**Рисунок 6-12** Ось с репером и поиск референтной точки от нулевого импульса вне репера

- **P14.40 = 1** – процедура с нулевым импульсом на репере. При этой процедуре выполняется реверс на репере и после выхода от него снова реверс и нулирование по первому нулевому импульсу энкодера в зоне репера и поиск референтной точки;

#### Примечания:

1. Нулевой импульс следует быть в зоне репера;
2. Если импульсы в зоне репера больше одного, нулирование выполняется по первому импульсу;
3. Выходная позиция может быть и в другом направлении.




**P14.40 = 1**

**Рисунок 6-13** Ось с репером и поиск референтной точки от нулевого импульса на репере

- **P14.40 = 2** – работа без репера. При этой процедуре выполняется нулирование по нулевому импульсу линейки и поиск референтной точки.

**Примечания:**

1. Рекомендуется для линейных инкрементальных датчиков с одним нулевым импульсом;
2. Процедура поиска референтной точки без репера не зависит от выбора параметра **P14.41**.



**P14.40 = 2**

**Рисунок 6-14** Линейная ось без репера с одним нулевым импульсом

P14.41	Выбор репера					Src zero reper
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E28H	0	2	0	-

Выбор репера при выполнении процедуры **поиска референтной точки**:

- **P14.41 = 0** – от специального репера;
- **P14.41 = 1** – от аппаратного лимита минус;
- **P14.41 = 2** – от аппаратного лимита плюс.

P14.42	Сохранение позиции референтной точки после выключения ON					Reset position	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E29H	0	1	0	-	

- **P14.42 = 0** – позиция референтной точки не сохраняется и при повторном включении команды **ON** надо выполнит процедуру **поиска референтной точки**;
- **P14.42 = 1** – позиция референтной точки и позиция оси сохраняются до выключения питания.

P14.43	Выжидание процедуры поиска референтной точки					Wait go zero	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	0E2AH	0	1	1	-	

- **P14.43 = 0** – команда **GO POS** выполняется без процедуры **поиска референтной точки**;
- **P14.43 = 1** – команда **GO POS** выполняется только после выполнения процедуры **поиска референтной точки**.

P14.44	Скорость перемещения в режиме JOG MODE					Manual velocity	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	Double		0E2BH	0.010	200000.000	1000.000	mm/min

Задание для скорости перемещения в ручном режиме **JOG MODE**. Выполняется при активированной команде **JOG** и значение параметра **P14.12 = 0**. Направление перемещения определяется с командами **SF** и **SR**. Если параметр **P14.12 = 1** скорость определяется от параметра **P02.14**. Направление движения по оси определяется от выбранного значения параметра **P14.16**.

**Внимание:** скорость двигателя соответствующая параметру **P14.44**, должна не превышать максимальную скорость, указанную в параметре **P14.13**.

P14.45	Скорость быстрого перемещения в режиме JOG MODE					Rapid manual vel	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	Double		0E2CH	0.010	200000.000	3000.000	mm/min

Скорость быстрого перемещения в режиме **JOG** при значении параметр **P14.12 = 0**. Выполняется при активированных входах режим **JOG** и команда **RAPID VELOCITY**. Направление перемещения определяется с командами **SF** и **SR**. Если параметр **P14.12 = 1**, скорость определяется параметром **P02.14**. Направление перемещения по оси определяется выбранным значением параметра **P14.16**.

**Внимание:** скорость двигателя соответствующая параметру **P14.45**, не должна превышать максимальную скорость, указанную в параметре **P14.13**.

#### 6.4.15 Группа 15 – параметры MODBUS

##### ◆ описание протокола MODBUS

Для управления преобразователями по последовательному интерфейсу применяется коммуникационный протокол MODBUS RTU.

MODBUS RTU протокол базированный на архитектуре ведущие - ведомые устройства /главное – подчиненное/, при которой только ведущее устройство /master/ может инициировать транзакции (передает запросы). Главное устройство может адресовать запрос индивидуально к любому подчиненному или адресовать общую передачу /глобальное адресование/ сообщения к всем подчиненным устройствам. Каждый запрос мастера требует ответ от подчиненного устройства. При глобально адресованных запросах ответ не формируется.

Кроме стандартного 16-разрядного формата регистров данных, поддерживается и 32-разрядное расширение.

Максимальное количество 16-битные регистры данны, которых можно читать или записывать при работе преобразователей это 32 шт.

Размер буфера для данных ограничен 146 байтами.

Структура каждого байта в протоколе MODBUS RTU следующая:

- 1 стартовый бит;
- 8 битов данных (первый передается младший значащий бит);
- 2 стоповых бита без бита паритета.

Синхронизация между устройствами на шине при работе с MODBUS RTU производится с помощью пауз между отдельными кадрами. Каждый кадр предшествуется паузой и заканчивается паузой в передаче, длительностью не менее времени для передачи 3,5 символа (14 битов). Устройства используют паузу в передачи для определения конца кадра и для начала его обработки. Если из-за ошибки во время передачи данного кадра появится пауза с длительностью больше 1,5 шестнадцатеричных символов (6 битов), принимающее устройство начинает обработку кадъра раньше. В этом случае регистрируется ошибка по CRC и кадр не принимается.

Появление нового кадра до окончания времени паузы тоже принимается ошибкой.

В преобразователях 4XXX предусмотрено паузу задавать параметром, при том заданная длительность равна или больше времени для передачи 3,5 шестнадцатеричных символов на выбранной скорости коммуникации.

Подчиненное устройство отвечает /начинает передачу ответа/ в пределе максимального времени для ответа подчиненного устройства. Максимальное время для ответа в коммуникации 10 mS после окончания паузы от предидущего кадра. Минимальное время для ответа всегда больше времени паузы. Если запрос мастера адресован глобально, мастер может отправить новый запрос только после окончания максимального времени для ответа подчиненного устройства.

Мастер следит для таймаута в сообщениях для определения ошибок в передаче. Если время для выжидания ответа от подчиненного устройства превысит максимальное время для ответа, мастер регистрирует таймаут в коммуникации.

В MODBUS RTU контрол для ошибок в сообщениях проводится проверкой каждого кадра в целом применением контрольной суммы CRC.

Структура RTU кадра имеет следний формат:

Адрес подчиненного устройства	Код функции	Данные сообщения	Контрольная сумма	Пауза в передаче
8 bits	8 bits	n x 8 bits	CRC 16 bits	T pause

Рисунок 6-15 Структура RTU сообщения

## Структура кадра

### Адрес подчиненного устройства

Первий байт кадра определяет адрес подчинного устройства. Допустимы адресы подчиненных устройств от 1 до 247. В запросе мастера этот байт указывает адреса запрашиваемого подчиненного устройства, в ответе подчиненного устройства этот байт указывает адрес отговечающего подчиненного устройства.

Адрес 0 предназначен для глобальной адресации, т.е. для обращения к всем подчиненным устройствам в сети. Подчиненные устройства не отвечают этим общо адресованным запросам.

### Тип функции

Поле функции содержит 8 битов. В MODBUS RTU диапазон кода функции от 1 до 255. В преобразователях серии 4XXX стандартно поддерживаются четыри функции для работы с регистрами, указанными в **таблице 6-13**. Код функции указан в десетичном формате. Функция определяет содержание и формат данных в сообщениях. Когда подчиненное устройство отвечает главному, оно использует поле кода функции для указания на ошибку. В случае нормального ответа, подчиненное устройство повторяет оригинальный код функции. Если есть ошибка возвращается код функции с установленным в 1 старшим 7 битом.

Бит 7 в коде функции используется в ответе подчиненного устройства для указания на исключительной ситуации.

Код	Описание функции
03 (0x03)	Чтение нескольких 16-битных регистров
06 (0x03)	Запись одного регистра
16 (0x03)	Запись нескольких 16-битных регистров
23 (0x03)	Чтение и запись нескольких 16-битных регистров

**Таблица 6-13 Коды функций MODBUS**

Сообщения с указанными выше функции **FC03**, **FC06**, **FC16** и **FC23** относятся для регистров с адресами 4XXXX от регистрового пространства программируемых логических контроллеров /ПЛК/ MODBUS.

### Регистры MODBUS

Спецификация протокола MODBUS определяет регистры как 16-битовые целые числа с знаком и данный параметр стандартно изображается в одном регистре MODBUS. Для поддержки 32-битных данных используются функции для многократного записи и чтения MODBUS, которые позволяют отправлять блоки из смежных 16-битных регистров.


Адресация регистров в регистровом пространстве MODBUS и на уровне протокола показаны в **таблице 6-14**. С X указан номер меню к которому принадлежит параметр, а с Y указан порядковый номер параметра в этом меню. Индексы „№ меню” и „№ параметра” определены в диапазоне от 1 до 99.

Параметр	Адрес регистра в преобразователе	Адрес регистра в контроллере MODBUS	Адрес регистра на уровне протокола
P X.Y	X*100+Y	40000+ X*100+Y	X*100+Y-1

**Таблица 6-14 Адресация регистров MODBUS**

MODBUS RTU использует правило для „обратного порядка” для передачи адресов и данных /с исключением CRC/. При передаче данни больше едного байта, первым передается старший значийщ байт.

Преобразователи 4XXX поддерживают как 16-битные, так и 32-битные регистры данных. Не поддерживаются 32-битные данные с плавающей запятой. Мастер выбирает нужный тип доступа – 16- или 32-битный с помощью двух старших битов адресного регистра, которые указывают выбранный тип данных, как это показано на **рисунке 6-16**.



**Рисунок 6-16** Структура адресного поля

Выбор типа данных проводится по 2-битному полю адресного регистра и указан в **таблице 6-15**:

Поле биты 14-15	Выбранный тип данных	Примечания
00	INT16	Поддерживается
01	INT32	Поддерживается
10	Float32	Не поддерживается
11	-	Забронированный

**Таблица 6-15** Выбор типа данных

Если выбран 32-битный тип данных, ведомое устройство использует два смежных 16-битных регистра MODBUS (С3Б первый).

### Контрольная сумма CRC

В MODBUS RTU для проверки каждого сообщения для ошибки применяется контрольная сумма CRC16 - MODBUS.

CRC вычисляется от всех байтов сообщения, не учитывая стартовых и стоповых битов.

### Сообщения для ошибок

В коммуникации главного устройства с подчиненными устройствами могут возникнуть следующие ситуации:

- если подчиненное устройство приняло запрос без ошибок в коммуникации и разпознает нормально запрос, оно возвращает нормальный ответ;
- если подчиненное устройство не приняло запрос, ответ не возвращается. Главное устройство ожидает ответ на запрос в продолжении определенного таймаута;
- если подчиненное устройство приняло запрос, но найдена ошибка в коммуникации (ошибка в контрольной сумме), то ответа не возвращается. Главное устройство ожидает ответа на запрос в продолжении определенного таймаута;
- если подчиненное устройство приняло запрос без ошибок в коммуникации, но не может выполнить указанной функции (например чтение несуществующих регистров). Подчиненное устройство возвращает сообщение для ошибки и причину для нее.

## Формат сообщения для ошибки

Сообщение для ошибки подчиненного устройства имеет следующий формат:

Байт	Значение	Описание
0		Адрес подчиненного устройства
1		Исходный код функции с установленным битом 7
2		Код на грешка
3		МЗБ контрольной суммы CRC
4		СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-16** Сообщение подчиненного устройства для ошибки

## Коды ошибок

Поддерживаются следующие коды для ошибок:

Код	Наименование	Описание
01	ILLEGAL FUNCTION	Код функции не поддерживается
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Адрес регистра, указанного в запросе недоступен данному подчиненному устройству. Запрос для чтения содержит слишком большое количество регистров.
03	ILLEGAL DATA VALUE	Значение в поле данных в запросе имеет недопустимое значение для ведомого устройства.

**Таблица 6-17** Коды ошибок

## Описание функции MODBUS RTU

### Функция FC03 (0x03) Многократное чтение /Read Holding Registers/

Чтение текущего значения непрерывного массива регистров в подчиненном устройстве. Максимальное число 16-битных регистров, которых можно прочитать 32. Если этот предел превысится или адресуется несуществующий параметр, то ведомое устройство возвращает код ошибки 02.

Режим общей адресации для функции **FC03** не допускается.

Сообщение для запроса специфицирует начальный регистр и число регистров для чтения. В **таблице 6-18** показана структура сообщения главного устройства для чтения данных от 16-битных регистров параметров **P05.08 - P05.10** от подчиненного устройства 17. Регистры параметров определены в ПЛК с адресами 40508-40510.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес ведомого устройства
1	03	Код функции 0x03
2	01	СЗБ адреса начального регистра 40508
3	FB	МЗБ адреса начального регистра 40508
4	00	СЗБ числа 16-битных регистров
5	03	МЗБ числа 16-битных регистров
6	77	МЗБ контрольной суммы CRC
7	56	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-18** Функция **FC03** - запрос главного устройства

Данные от 16-битных регистров передаются в ответе подчиненного устройства как два байта регистра. За каждого регистра первый байт содержит старшие биты, а второй байт содержит младшие биты. В ответе ведомого устройства указаны значения параметров по умолчанию.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес отвечающего подчиненного устройства
1	03	Код функции 0x03
2	06	Длина членного блока данных от регистров в байтах
3	02	СЗБ данных от регистра 40508
4	58	МЗБ данных от регистра 40508
5	00	СЗБ данных от регистра 40509
6	48	МЗБ данных от регистра 40509
7	00	СЗБ данных от регистра 40510
8	E1	МЗБ данных от регистра 40510
9	8C	МЗБ контрольной суммы CRC
10	C4	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-19** Функция FC03 - ответ подчиненного устройства

#### **Функция FC06 (0x06) Запись одного регистра /Preset Single Register/**

Записывает значение в один 16-битный регистр. Адрес регистра может соответствовать 32-битному параметру, но могут отправляться только 16 битов данных.

Максимальное количество 16-битных регистров, которые можно записать в подчиненное устройство 32. Если этот предел превышен или адресуется несуществующий параметр, подчиненное устройство возвращает код ошибки 02.

Если в запросе указана глобальная адресация, все подчиненные устройства подключены на последовательнойшине запишут указанное значение в указанном регистре.

Ниже показан пример для записи в параметр **P16.33** шестьнадесетбитного регистра 0000 0100 0000 0101 /0x0405/ в подчиненное устройство с номером 17. Это соответствует включению коммуникационных цифровых входов **INC1**, **INC3** и **INC11**. Параметр **P13.33** в ПЛК соответствует регистръ с адресом 41633.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес подчиненного устройства от 1 до 247
1	06	Код функции 0x06
2	06	СЗБ адреса регистра 41633
3	60	МЗБ адреса регистра 41633
4	04	СЗБ адреса регистра 41633
5	05	МЗБ адреса регистра 41633
6	49	МЗБ контрольной суммы CRC
7	0F	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-20** Функция FC06 - запрос главного устройства

В случае успешного выполнения функции, ответ подчиненного устройства идентичный запросу.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес подчиненного устройства
1	06	Код функции 0x06
2	06	С3Б адреса регистра 41633
3	60	М3Б адреса регистра 41633
4	04	С3Б адреса регистра 41633
5	05	М3Б адреса регистра 41633
6	49	М3Б контрольной суммы CRC
7	0F	С3Б контрольной суммы CRC

**Таблица 6-21** Функция **FC06** - ответ ведомого устройства

В случае опыта для записи в недоступный параметр или значение вне диапазона подчиненного устройства возвращается код ошибки 03.

#### **Функция FC16 (0x10) Многократная запись /Preset Multiple Regs/**

Запись неперерывного массива регистров. Максимальное количество 16-битных регистров, которое можно записать в подчиненное устройство 32 шт.. Если этот предел превышен или адресуется несуществующий параметр, подчиненное устройство возвращает код ошибки 02.

При глобальном адресации функция устанавливает подобные регистры во всех подчиненных устройствах.

Ниже указан пример для записи в параметр **P16.01** подчиненного устройства с номером 17 значения  $15_{10}$ /0x000F/ и в параметр **P16.02** значения 0. С выполнением этого записи коммуникационным входу **INC1** присваивается функция 15 /режим **JOG**/ при активном логическом ниве 1.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес подчиненного устройства от 1 до 247. При 0 выполняется глобальная адресация.
1	10	Код функции FC16
2	06	С3Б адреса начального регистра
3	40	М3Б адреса начального регистра
4	00	С3Б числа 16-битных регистров
5	02	М3Б числа 16-битных регистров
6	04	Число байтов в поле данных
7	00	С3Б регистра 41601
8	0F	М3Б регистра 41601
9	00	С3Б регистра 41602
10	01	М3Б регистра 41602
11	A3	М3Б контрольной суммы CRC
12	11	С3Б контрольной суммы CRC

**Таблица 6-22** Функция **FC16** - запрос главного устройства

Подчиненное устройство обрабатывает блок для записи в порядке получения данных. Нормальное сообщение для ответа возвращает адрес подчиненного устройства, функция, адрес начального регистра и число записанных регистров, как это показано в **таблице 6-23**.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес отвечающего подчиненного устройства
1	10	Код функции <b>FC16</b>
2	06	СЗБ адреса начального регистра
3	40	МЗБ адреса начального регистра
4	00	СЗБ числа записанных 16-битных регистров
5	02	МЗБ числа записанных 16-битных регистров
6	42	МЗБ контрольной суммы CRC
7	04	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-23** Функция **FC16** - ответ подчиненного устройства

Если возникнет ошибка при записи из-за значения вне диапазона, то запись блока прекращается. Подчиненное устройство не сообщает для ошибки, а наличие ошибки сообщается мастеру с числом успешно записанных регистров, указаных в ответе к мастеру.

#### **Функция FC23 (0x17) Многократные чтение/запись (Read / Write 4X Registers)**

Выполняются операции запись и чтение для одной MODBUS транзакции. Функция может записать новое содержание регистров 4XXXX и возвращает содержание другой группы регистров 4XXXX.

Максимальное количество 16-битных регистров, которых можно записать в подчиненное устройство 32 шт. Если этот предел будет превышен или адресуется несуществующий параметр, подчиненное устройство возвращает код ошибки 02.

Запрос к мастеру специфицирует начальный адрес и число регистров из группы для чтения. Также специфицирует начальный адрес, число регистров и данных для записи в группа регистров. Счетчик байтов содержит число байтов, передаваемых в поле данных.

В примере ниже показано выполнение функции **FC23** подчиненным устройством 17. Выполняется чтение данных от 16-битных регистров параметров **P05.08 - P05.10** и запись в параметры **P16.01** и **P16.02** значений  $15_{10}$  /0x000F/ и 0 соответственно. С выполнением этой записи коммуникационному входу **INC1** присваивается функция **15 /режим JOG/** при активном логическом уровне 1.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес подчиненного устройства от 1 до 247
1	17	Код функции <b>FC23</b>
2	01	СЗБ адреса начального регистра для чтения
3	FB	МЗБ адреса начального регистра для чтения
4	00	СЗБ числа 16-битных регистров для чтения
5	03	МЗБ числа 16-битных регистров для чтения
6	06	СЗБ адреса начального регистра для записи
7	40	МЗБ адреса начального регистра для записи
8	00	СЗБ числа 16-битных регистров для записи
9	02	МЗБ числа 16-битных регистров для записи
10	04	Длина записываемых данных в байтах
11	00	СЗБ данных регистра 41601
12	0F	МЗБ данных регистра 41601
13	00	СЗБ данных регистра 41602
14	01	МЗБ данных регистра 41602
15	FC	МЗБ контрольной суммы CRC
16	81	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-24** Функция **FC23** - запрос главного устройства

Нормальное сообщение для ответа возвращает кадр, описан ниже в **таблице 6-25**.

Байт	Значение	Описание
0	11	Адрес отговечающего подчиненного устройства
1	17	Код функции FC23
2	06	Длина блока для чтения регистровых данных в байтах
3	02	СЗБ данных регистра 40508
4	58	МЗБ данных регистра 40508
5	00	СЗБ данных регистра 40509
6	48	МЗБ данных регистра 40509
7	00	СЗБ данных регистра 40510
8	E1	МЗБ данных регистра 40510
9	8C	МЗБ контрольной суммы CRC
10	3B	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-25** Функция **FC23** - ответ подчиненного устройства

Если возникнет ошибка при записи из-за значения вне диапазона или недоступного параметра, запись блока прекращается и подчиненное устройство возвращает код ошибки 03.

#### Операции с 32 – битными регистрами

Операции с 32 – битными регистрами рассмотрены в примере с применением функция **FC03** для чтения регистров.

В примере ниже с помощью функции **FC03** с подчиненного устройства 8 читаются 32 - битные регистры параметров от **P13.04** до **P13.07**.

Адрес регистров первого параметра **P13.04** в адресном пространстве ПЛК MODBUS 41304. При передаче bit 14 адресного регистра устанавливается в 1 для указания работы с 32 – битными параметрами.

Байт	Значение	Описание
0	08	Адрес запрашиваемого подчиненного устройства
1	03	Функция FC03 – многократное чтение
2	45	Адрес начального регистра P13.04
3	17	(16384 + 1304 – 1) = 17687 = 0x 4517
4	00	Число 16-битных регистров для чтения P13.04 до P13.07: 4 x 32- битные регистры = 8x16- битные регистры
5	08	
6	E1	МЗБ контрольной суммы CRC
7	9D	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-26** Функция FC03 - запрос мастера для 32-битного чтения

Байт	Значение	Описание
0	08	Адрес запрашиваемого подчиненного устройства
1	03	Функция FC03 – многократное чтение
2	10	Длина данных (байты) = 4x32-битные регистры = 16 байтов

3	00	СЗБ старшего 16-битного регистра P13.04
4	00	МЗБ старшего 16-битного регистра P13.04
5	EA	СЗБ младшего 16-битного регистра P13.04
6	60	МЗБ младшего 16-битного регистра P13.04
7	00	СЗБ старшего 16-битного регистра P13.05
8	01	МЗБ старшего 16-битного регистра P13.05
9	38	СЗБ младшего 16-битного регистра P13.05
10	80	МЗБ младшего 16-битного регистра на P13.05
11	00	СЗБ старшего 16-битного регистра P13.06
12	01	МЗБ старшего 16-битного регистра P13.06
13	86	СЗБ младшего 16-битного регистра P13.06
14	AD	МЗБ младшего 16-битного регистра P13.06
15	00	СЗБ старшего 16-битного регистра P13.07
16	01	МЗБ старшего 16-битного регистра P13.07
17	D4	СЗБ младшего 16-битного регистра P13.07
18	C0	МЗБ младшего 16-битного регистра P13.07
19	19	МЗБ контрольной суммы CRC
20	4F	СЗБ контрольной суммы CRC

**Таблица 6-27 Функция FC03 - ответ подчиненного устройства при 32-битном чтении**

#### **Чтение, когда фактический тип параметра отличается от выбранного**

Подчиненное устройство отправляет младшее значащее слово 32-битного параметра, если этот параметр читается при 16-битном доступе.

Подчиненное устройство разширяет младшее значащее слово 16-битного параметра до знака, если он читается как 32-битный параметр.

При 32-битном доступе, число 16-битных регистров должен быть четным.

Например, если **P01.28** является 32-битным параметром со значением 0x12345678, **P01.29** 16-битный параметр с знаком и со значением 0xABCD, а **P01.30** 16-битный параметр со знаком и со значением 0x0123 то возможны следующие варианты ответа подчиненного устройства:

Чтение параметра	Адрес первого регистра	Число 16-битных регистров в запросе	Ответ	Примечания
P01.28	127	1	0x5678	Стандартный 16-битный доступ до 32-битного регистра возвращает младшее 16-битное слово с обрезанными данными
P01.28	16511	2	0x12345678	Полный 32-битный доступ
P01.28	16511	1	Грешка 02	При 32-битном доступе число 16-битных регистров должно быть четным
P01.29	128	1	0xABCD	Стандартный 16-битный доступ до 32-битного регистра возвращает младшие 16 битов регистра
P01.29	16512	2	0xFFFFABCD	32-битный доступ до 16-битного регистра возвращает 32-битное слово данных с разширенным знаком

P01.30	16513	2	0x00000123	32-битный доступ до 16-битного регистра возвращает 32-битное слово данных с разширенным знаком
P01.28 - P01.29	127	2	0x5678, 0xABCD	Стандартный 16-битный доступ до 32-битного регистра возвращает младшее 16 битное слово с отрезанными данными
P01.28 - P01.29	16511	4	0x12345678, 0xFFFFABCD	Полный 32-битный доступ

**Таблица 6-28** Чтение при разных форматах данных

### Запись при которой фактический тип параметра отличается от выбранного

Подчиненное устройство разрешает записать 32-битное значение в 16-битный параметр, если это значение находится внутри допустимого диапазона 16-битного параметра.

Подчиненное устройство разрешает записать 16-битное значение в 32-битный параметр. Подчиненное устройство разширяет записываемое значение с учетом знака, а возможный диапазон этого типа записи  $\pm 32767$ .

Например, если **P01.28** имеет диапазон  $\pm 100000$  и **P01.29** имеет диапазон  $\pm 10000$ .

Запись	Адрес первого регистра	Число 16 bit регистров запросе	Данные	Примечания
P01.28	127	1	0x1234	Стандартная 16-битная запись в 32-битный регистр. Записанное значение = 0x00001234
P01.28	127	1	0xABCD	Стандартная 16-битная запись в 32-битны регистр. Записанное значение = 0xFFFFABCD
P01.28	16511	2	0x00001234	Стандартная 32-битная запись в 32-битный регистр. Записанное значение = 0x00001234
P01.29	128	1	0x0123	Стандартная 16-битная запись в 16-битный регистр. Записанное значение = 0x0123
P01.29	16512	2	0x00000123	Стандартная 32-битная запись в 16-битный регистр. Записанное значение = 0x0123

**Таблица 6-29** Запись при разных форматах данных

### ◆ параметры MODBUS

P15.01	Скорость коммуникации					Baud rate	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0F00H	0	5	0	-

- **P15.01** = 0 – 115200 bps;
- **P15.01** = 1 – 57600 bps;

- **P15.01** = 2 – 38400 bps;
- **P15.01** = 3 – 19200 bps;
- **P15.01** = 4 – 14400 bps;
- **P15.01** = 5 – 9600 bps.

<b>P15.02</b> Modbus адрес устройства					MODBUS address	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0F01H	1	247	1	-

Modbus адрес для идентификации подчиненного устройства. Допустимы адресы от 1 до 247. На данной последовательной шине не допускается наличие двух устройствах с идентичными адресами. Адрес **0** предназначен для глобальной адресации.

<b>P15.03</b> Длительность паузы между кадрами					Timer start RTU	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		0F02H	0.01	10.00	0.28	ms

Длительность паузы между кадрами в **MODBUS RTU** протоколе. Параметр **P15.03** принимает значения от 0.01 до 10.00 ms. Большие значения параметра **P15.03** относятся для небольших скоростей коммуникации. Согласно спецификации протокола **MODBUS RTU** рекомендуется пауза между кадрами иметь длительность 3.5 x Tc, где Tc - время для передачи одного шестнадцатибитового символа или 4 бита. Для паузы определяется общая длительность 14 битов. С параметром **P15.03** настраивается самое близкое значение паузы.

#### Пример:

Если выбрана скорость коммуникации 19200 bps рекомендуется длительность паузы 0.73 ms. Вводится в параметр **P15.03** = 0.73.

<b>P15.04</b> Запись данных в энергонезависимой памяти					ENA write EEprom	
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
		0F03H	0	1	0	-

- **P15.04** = 0 – при выполнении функций для записи **FC06**, **FC16** и **FC23** данные не записываются в энергонезависимую память. Этот режим рекомендуется при работы с протоколом **MODBUS RTU**;
- **P15.04** = 1 – при выполнении функций для записи **FC06**, **FC16** и **FC23** данные записываются в энергонезависимую память. Следует иметь в виду, что в этом случае, из-за многократных записей в энергонезависимую память, можно нарушить ее работоспособность.

#### 6.4.16 Группа 16 – параметры коммуникационных входов

Для коммуникационных входов принято обозначение **INCXX**, где XX порядковый номер данного входа.

<b>P16.01</b> Тип коммуникационного входа INC1					Type com inp 1	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1000H	0	53	1	-

Коммуникационного входа можно запрограммировать выполнять все функции указанные в **таблице 6-6**, вводя в параметр **P16.01** номер соответствующую функцию от 0 до 53. Функции по умолчанию коммуникационных входов указаны в **таблице 6-30**. По

умолчанию цифровый вход **INC1** запрограммирован выполняет функцию **ON** с номером 1. Подробно функции цифровых входов описаны в **п.6.4.9.**

Вход	Функция по умолчанию		Вход	Функция по умолчанию	
INC1	ON	1	INC9	DISABLED	0
INC2	RE	2	INC10	DISABLED	0
INC3	ORCM	3	INC11	DISABLED	0
INC4	SF	9	INC12	DISABLED	0
INC5	SR	10	INC13	DISABLED	0
INC6	TLL	11	INC14	DISABLED	0
INC7	Nmax1	13	INC15	DISABLED	0
INC8	Nmax2	14	INC16	DISABLED	0

**Таблица 6-30** Коммуникационные входы - функции по умолчанию

P16.02	Инвертирование логического уровня входа INC1					Type com inp 1
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1001H	0	1	0	-

- **P16.02 = 0** – активный логический уровень входа **INC1** сохраняется. Активный логический уровень бита 1, соответствующего входу **INC1**, высокий /1/;
- **P16.02 = 1** – активный логический уровень входа **INC1** инвертируется. Активный логический уровень бита 1, соответствующего входу **INC1**, низкий /0/.

Ниже указаны параметры цифровых входов от **IN2** до **IN18**.

P16.03	Тип коммуникационного входа INC2				Type com inp 2	
Unt	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1002H	0	53	2	-
P16.05	Тип коммуникационного входа INC3				Type com inp 3	
		1004H	0	53	3	-
P16.07	Тип коммуникационного входа INC4				Type com inp 4	
		1006H	0	53	9	-
P16.09	Тип коммуникационного входа INC5				Type com inp 5	
		1008H	0	53	10	-
P16.11	Тип коммуникационного входа INC6				Type com inp 6	
		100AH	0	53	11	-
P16.13	Тип коммуникационного входа INC7				Type com inp 7	
		100CH	0	53	13	-
P16.15	Тип коммуникационного входа INC8				Type com inp 8	
		100EH	0	53	14	-
P16.17	Тип коммуникационного входа INC9				Type com inp 9	
		1010H	0	53	0	-
P16.19	Тип коммуникационного входа INC10				Type com inp 10	
		1012H	0	53	0	-
P16.21	Тип коммуникационного входа INC11				Type com inp 11	
		1014H	0	53	0	-
P16.23	Тип коммуникационного входа INC12				Type com inp 12	
		1016H	0	53	0	-
P16.25	Тип коммуникационного входа INC13				Type com inp 13	
		1018H	0	53	0	-

<b>P16.27</b>	<b>Тип коммуникационного входа INC14</b>				<b>Type com inp 14</b>	
	101AH	0	53	0	-	
<b>P16.29</b>	<b>Тип коммуникационного входа INC15</b>				<b>Type com inp 15</b>	
	101CH	0	53	0	-	
<b>P16.31</b>	<b>Тип коммуникационного входа INC16</b>				<b>Type com inp 16</b>	
	101EH	0	53	0	-	

<b>P14.04</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC2</b>				<b>Logic com inp 2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1003H	0	1	0	-
<b>P14.06</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC3</b>				<b>Logic com inp 3</b>	
		1005H	0	1	0	-
<b>P14.08</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC4</b>				<b>Logic com inp 4</b>	
		1007H	0	1	0	-
<b>P14.10</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC5</b>				<b>Logic com inp 5</b>	
		1009H	0	1	0	-
<b>P14.12</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC6</b>				<b>Logic com inp 6</b>	
		100BH	0	1	0	-
<b>P14.14</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC7</b>				<b>Logic com inp 7</b>	
		100DH	0	1	0	-
<b>P14.16</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC8</b>				<b>Logic com inp 8</b>	
		100FH	0	1	0	-
<b>P14.18</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC9</b>				<b>Logic com inp 9</b>	
		1011H	0	1	0	-
<b>P14.20</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC10</b>				<b>Logic com inp 10</b>	
		1013H	0	1	0	-
<b>P14.22</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC11</b>				<b>Logic com inp 11</b>	
		1015H	0	1	0	-
<b>P14.24</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC12</b>				<b>Logic com inp 12</b>	
		1017H	0	1	0	-
<b>P14.26</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC13</b>				<b>Logic com inp 13</b>	
		1019H	0	1	0	-
<b>P14.28</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC14</b>				<b>Logic com inp 14</b>	
		101BH	0	1	0	-
<b>P14.30</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC15</b>				<b>Logic com inp 15</b>	
		101DH	0	1	0	-
<b>P14.32</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа INC16</b>				<b>Logic com inp 16</b>	
		101FH	0	1	0	-

<b>P16.33</b>	<b>Состояние коммуникационных входов</b>				<b>Comm digit inp</b>	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
		1020H	00000000 00000000	00000000 00000000	00000000 00000000	bin

Регистр коммуникационных цифровых входов. Состояние цифровы входов записывается в 16-битовый регистр с форматом 00000000 00000000, где самый старший разряд находится справо.

#### 6.4.17 Группа 17 – параметры коммуникационных выходов

<b>P17.01</b>	<b>Тип коммуникационного выхода OUTC1</b>				<b>Type com out 1</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1100H	0	10	1	-

Коммуникационного выхода можно запрограммировать выполнять каждую из функций указанных в **таблице 6-8**, вводя в параметр **P17.01** номер функции. Функции по умолчанию коммуникационных выходов указаны в **таблице 6-31**. По умолчанию коммуникационный выход **OUTC1** запрограммирован выполнять функцию **ограничение момента TLL** с номером 1. Подробнее функции цифровых выходов описаны в **п.6.4.10**.

Выход	Функция по умолчанию		Выход	Функция по умолчанию	
OUTC1	TL	1	OUTC9	DISABLED	0
OUTC2	ZS	2	OUTC10	DISABLED	0
OUTC3	SA	3	OUTC11	DISABLED	0
OUTC4	RD	4	OUTC12	DISABLED	0
OUTC5	INPOS	5	OUTC13	DISABLED	0
OUTC6	DISABLED	0	OUTC14	DISABLED	0
OUTC7	DISABLED	0	OUTC15	DISABLED	0
OUTC8	DISABLED	0	OUTC16	DISABLED	0

**Таблица 6-31** Коммуникационные выходы - функции по умолчанию

P17.02	Инвертирование логического уровня выхода OUTC1					Logic com out 1
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1101H	0	1	0	-

- **P17.02 = 0** – активный логический уровень выхода **OUTC1** сохраняется. Активный логический уровень бита 1, соответствующего выходу **OUTC1**, высокий /1/;
- **P17.02 = 1** – активный логический уровень выхода **OUTC1** инвертируется. Активный логический уровень бита 1, соответствующего выходу **OUTC1**, низкий /0/.

P17.03	Тип коммуникационного выхода OUTC2				Type com out 2	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1102H	0	10	2	-
P17.05	Тип коммуникационного выхода OUTC3				Type com out 3	
		1104H	0	10	3	-
P17.07	Тип коммуникационного выхода OUTC4				Type com out 4	
		1106H	0	10	4	-
P17.09	Тип коммуникационного выхода OUTC5				Type com out 5	
		1108H	0	10	5	-
P17.11	Тип коммуникационного выхода OUTC6				Type com out 6	
		110AH	0	10	0	-
P17.13	Тип коммуникационного выхода OUTC7				Type com out 7	
		110CH	0	10	0	-
P17.15	Тип коммуникационного выхода OUTC8				Type com out 8	
		110EH	0	10	0	-
P17.17	Тип коммуникационного выхода OUTC9				Type com out 9	
		1110H	0	10	0	-
P17.19	Тип коммуникационного выхода OUTC10				Type com out 10	
		1112H	0	10	0	-
P17.21	Тип коммуникационного выхода OUTC11				Type com out 11	
		1114H	0	10	0	-
P17.23	Тип коммуникационного выхода OUTC12				Type com out 12	
		1116H	0	10	0	-

<b>P17.25</b>	<b>Тип коммуникационного выхода OUTC13</b>				<b>Type com out 13</b>	
	1118H	0	10	0	-	
<b>P17.27</b>	<b>Тип коммуникационного выхода OUTC14</b>				<b>Type com out 14</b>	
	111AH	0	10	0	-	
<b>P17.29</b>	<b>Тип коммуникационного выхода OUTC15</b>				<b>Type com out 15</b>	
	111CH	0	10	0	-	
<b>P17.31</b>	<b>Тип коммуникационного выхода OUTC16</b>				<b>Type com out 16</b>	
	111EH	0	10	0	-	

<b>P17.04</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC2</b>				<b>Logic com out 2</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1103H	0	1	0	-
<b>P17.06</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC3</b>				<b>Logic com out 3</b>	
		1105H	0	1	0	-
<b>P17.08</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC4</b>				<b>Logic com out 4</b>	
		1107H	0	1	0	-
<b>P17.10</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC5</b>				<b>Logic com out 5</b>	
		1109H	0	1	0	-
<b>P17.12</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC6</b>				<b>Logic com out 6</b>	
		110BH	0	1	0	-
<b>P17.14</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC7</b>				<b>Logic com out 7</b>	
		110DH	0	1	0	-
<b>P17.16</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC8</b>				<b>Logic com out 8</b>	
		110FH	0	1	0	-
<b>P17.18</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC9</b>				<b>Logic com out 9</b>	
		1110H	0	1	0	-
<b>P17.20</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC10</b>				<b>Logic com out 10</b>	
		1112H	0	1	0	-
<b>P17.22</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC11</b>				<b>Logic com out 11</b>	
		1114H	0	1	0	-
<b>P17.24</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC12</b>				<b>Logic com out 12</b>	
		1116H	0	1	0	-
<b>P17.26</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC13</b>				<b>Logic com out 13</b>	
		1118H	0	1	0	-
<b>P17.28</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC14</b>				<b>Logic com out 14</b>	
		111AH	0	1	0	-
<b>P17.30</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC15</b>				<b>Logic com out 15</b>	
		111CH	0	1	0	-
<b>P17.32</b>	<b>Инвертирование логического уровня выхода OUTC16</b>				<b>Logic com out 16</b>	
		111FH	0	1	0	-

<b>P17.33</b>	<b>Состояние коммуникационных выходов</b>				<b>Comm digit out</b>	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
		1120H	00000000 00000000	00000000 00000000	00000000 00000000	-

Состояние коммуникационны цифровы выходов показано в 16-битовом коде с форматом 0000000000000000, где номер выхода соответствует номеру разряда.

#### 6.4.18 Группа 18 – параметры позиционирования в фиксированных позиций

<b>P18.01</b>	<b>Тип позиционирования</b>				<b>Pos type</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	1200H	0	1	0	-

- **P18.01 = 0** – абсолютное позиционирование;
- **P18.01 = 1** – относительное позиционирование.

<b>P18.02</b>	<b>Первая фиксированная позиция POS1</b>					<b>Position 1</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
Double		1201H	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.04</b>	<b>Вторая фиксированная позиция POS2</b>					<b>Position 2</b>	
Double		1203H	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.06</b>	<b>Третья фиксированная позиция POS3</b>					<b>Position 3</b>	
Double		1205H	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.08</b>	<b>Четвертая фиксированная позиция POS4</b>					<b>Position 4</b>	
Double		1207H	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.10</b>	<b>Пятая фиксированная позиция POS5</b>					<b>Position 5</b>	
Double		1209H	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.12</b>	<b>Шестая фиксированная позиция POS6</b>					<b>Position 6</b>	
Double		120BH	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.14</b>	<b>Седьмая фиксированная позиция POS7</b>					<b>Position 7</b>	
Double		120DH	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	
<b>P18.16</b>	<b>Восьмая фиксированная позиция POS8</b>					<b>Position 8</b>	
Double		120FH	-100000.000	+100000.000	0.000	mm	

Фиксированные позиции выбираются параллельным кодом из цифровых входов со запрограммированными функциями **FIN49**, **FIN50** и **FIN51**. Перемещение выполняется после команды **FIN52 – GO POS** в режиме позиционирования **POS MODE**.

<b>P18.03</b>	<b>Скорость передвижения в POS1</b>					<b>Velocity 1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
Double		1202H	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.05</b>	<b>Скорость передвижения в POS2</b>					<b>Velocity 2</b>	
Double		1204H	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.07</b>	<b>Скорость передвижения в POS3</b>					<b>Velocity 3</b>	
Double		1206H	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.09</b>	<b>Скорость передвижения в POS4</b>					<b>Velocity 4</b>	
Double		1208H	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.11</b>	<b>Скорость передвижения в POS5</b>					<b>Velocity 5</b>	
Double		120AH	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.13</b>	<b>Скорость передвижения в POS6</b>					<b>Velocity 6</b>	
Double		120CH	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.15</b>	<b>Скорость передвижения в POS7</b>					<b>Velocity 7</b>	
Double		120EH	0.000	200000.000	0.000	mm/min	
<b>P18.17</b>	<b>Скорость передвижения в POS8</b>					<b>Velocity 8</b>	
Double		1210H	0.000	200000.000	0.000	mm/min	

Скорость передвижения в выбранную позицию ограничивается максимальной скоростью.

	<b>P18.02 P18.03</b>	<b>P18.04 P18.05</b>	<b>P18.06 P18.07</b>	<b>P18.08 P18.09</b>	<b>P18.10 P18.11</b>	<b>P18.12 P18.13</b>	<b>P18.14 P18.15</b>	<b>P18.16 P18.17</b>
<b>FIN49 bit0</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>FIN50 bit1</b>	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>FIN51 bit2</b>	0	0	0	0	1	1	1	1

**Таблица 6-32 Параллельный код для выбора параметров фиксированных позиций**

#### 6.4.19 Группа 19 – параметры режима компенсации люфта

Параметры этой группы доступны только если в преобразователе смонтирован модуль **MOD\_ENC\_01**. Параметры определяют работу преобразователя с вторым энкодером **ENC2** и с компенсацией люфта механики.

Второй энкодер **ENC2** применяется кроме в алгоритме для компенсации люфта и для обратной связи по скорости. Разрешающая способность энкодера задается в параметре **P02.21**, а знак обратной связи по скорости определяется параметром **P02.20**.

P19.01 Режим компенсации люфта			Backlash compens			
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	1300H	0	1	0	-

Режим компенсации люфта можно активировать только в режиме позиционирования при **P02.06 = 3**. Функциональная схема алгоритма компенсации люфта показана на **рисунке 6-17**. В режиме компенсации люфта энкодер **ENC2** монтируется на вал двигателя, а энкодер **ENC1** линейный на данной оси.

- **P19.01 = 0** – режим компенсации люфта не разрешен;
- **P19.01 = 1** – режим компенсации люфта разрешен.




Рисунок 6-17 Функциональная схема алгоритма для компенсации люфта.

P19.02 Объем буфера схемы компенсации люфта			Backlash buffer			
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON	1300H	0	50	5	-

P19.03 Коэффициент Kblc компенсации люфта			Backlash coeff			
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double	ON	1300H	0.001	1000.000	1.000	-

P19.04 Текущее значение действительной позиции 2			Curr pos act 2			
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
Double		1300H	-	-	0	imp

Текущее значение действительной позиции в импульсах энкодера 2.

P19.05 Изменение знака обратной связи по позиции 2			Sign pos fdbck 2			
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		1300H	0	1	0	-

Изменение знака обратной связи по позиции с энкодером **ENC2**.

- **P19.05 = 0** – знак обратной связи по позиции сохраняется;
- **P19.05 = 1** – знак обратной связи по позиции изменяется.

## 6.5 Ошибки в аварийном режиме

Появление сообщения **Error NXX** на дисплее терминала означает ошибку. Сообщение о ошибке получается при ее регистрировании, независимо от того в каком режиме находится преобразователь. Регистрированные сообщения для ошибок сохраняются в параметрах группы **P12** в последовательности их возникновения. При нажатии клавиши **ESC**, восстанавливается состояние, предшествующее появлении ошибки. Список сообщений для ошибок указан в **таблице 6-33**, а в **таблице 6-34** указано состояние индикаций при возникновении аварийного режима.

Ошибка №	Текст	Описание ошибок
<b>Error N01</b>	<b>Soft Phase Fault</b>	Обрыв или несфазированные силовые и синхронизирующие напряжения. Плохое зануление преобразователя.
<b>Error N02</b>	<b>Hard Phase Fault</b>	Прерывание силового питания или напряжения отдельной фазы.
<b>Error N03</b>	<b>FREQUENCY Fault</b>	Частота сети питания вне допустимого диапазона или отсутствие синхронизации.
<b>Error N04</b>	<b>OverLoad Fault</b>	Перегрузка двигателя.
<b>Error N05</b>	<b>OverHeat Fault</b>	Перегрев силового блока преобразователя при <b>P03.09 = 1</b> .
<b>Error N07</b>	<b>Soft OverCurrent</b>	Превышение заданного параметром <b>P03.11</b> предельного тока <b>Idrv<sub>LIM</sub></b> силового блока преобразователя..
<b>Error N08</b>	<b>Hard OverCurrent</b>	Превышение максимального предельного тока <b>Idrv<sub>Mlim</sub></b> силового блока преобразователя.
<b>Error N10</b>	<b>Soft TG Fault</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи тахогенератора. Неправильно выбранный параметр <b>P02.16</b> .
<b>Error N11</b>	<b>ENcoder Fault</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи энкодера.
<b>Error N12</b>	<b>Pos SpeedBack</b>	Положительная обратная связь по скорости.
<b>Error N13</b>	<b>Soft Over Field</b>	Ток возбуждения выше максимального допустимого значения
<b>Error N14</b>	<b>Hard Field Loss</b>	Отсутствует ток возбуждения
<b>Error N15</b>	<b>Soft Field Loss</b>	Ток возбуждения ниже минимального допустимого значения
<b>Error N16</b>	<b>Soft OverSpeed</b>	Превышение предельной скорости <b>N<sub>LIM</sub></b> заданной <b>P03.10</b> .
<b>Error N17</b>	<b>Hard OverSpeed</b>	Превышение максимальной предельной скорости <b>N<sub>Mlim</sub></b>
<b>Error N18</b>	<b>OverVoltage Mot</b>	Превышение максимального допустимого напряжения якоря
<b>Error N19</b>	<b>ADC fault</b>	Повреждение в аналогово-цифровом преобразователе.
<b>Error N20</b>	<b>EEprom Fault</b>	Ошибка в работе энергонезависимой памяти.
<b>Error N29</b>	<b>Comm Mst Fault</b>	Ошибка в коммуникации главного устройства
<b>Error N30</b>	<b>Position EXcess</b>	Переполнение позиции
<b>Error N31</b>	<b>POsition Error</b>	Ошибка при позиционировании
<b>Error N32</b>	<b>OverTrack Error</b>	Ошибка следования.
<b>Error N35</b>	<b>Field Wait Fault</b>	Ошибка установливании тока возбуждения
<b>Error N38</b>	<b>RA Fault</b>	Ошибка в автоматическом определении сопротивления цепи якоря <b>Ra</b> .
<b>Error N41</b>	<b>MAch Fault</b>	Несоответствие между программным обеспечением и программируемой матрицей

**Таблица 6-33** Перечень ошибок

**Замечание** – буквы шрифтом **bold** отвечают обозначениям защит, указанных в **п.6.4.3**.

Индикация	Защита	Описание аварийного режима
<b>Постоянно светящиеся светодиоды</b>		
<b>PF</b>	<b>SPF</b>	Обрыв или несфазированные силовые и синхронизирующие напряжения. Плохое зануление преобразователя
<b>OL</b>	<b>OLF</b>	Перегрузка двигателя
<b>OS</b>	<b>SOS</b>	Превышение предельной скорости $N_{LIM}$ заданной <b>P03.14</b>
<b>OC</b>	<b>SOC</b>	Превышение заданного параметром <b>P03.11</b> предельного тока $Idrv_{LIM}$ силового блока преобразователя
<b>TG</b>	<b>STG</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи тахогенератора. Неправильно выбранный параметр <b>P02.16</b>
<b>TG</b>	<b>CMF</b>	Переполнение позиции
<b>FL</b>	<b>SOF</b>	Ток возбуждения выше максимального допустимого значения
<b>FL,TG,OC, OS,OL,PF</b>	<b>ADC</b>	Повреждение в аналогово-цифровом преобразователе
<b>Мигающие светодиоды с периодом 1 секунд</b>		
<b>PF</b>	<b>HPF</b>	Прерывание силового питания или напряжения отдельной фазы
<b>OL</b>	<b>OHF</b>	Перегрев силового блока преобразователя при <b>P03.09 = 1</b>
<b>OS</b>	<b>HOS</b>	Превышение максимальной предельной скорости $N_{MLIM}$
<b>OC</b>	<b>HOC</b>	Превышение максимального предельного тока $Idrv_{MLIM}$ силового блока преобразователя
<b>TG</b>	<b>ENF</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи энкодера
<b>TG</b>	<b>POE</b>	Ошибка при позиционировании
<b>FL</b>	<b>HFL</b>	Отсутствует ток возбуждения
<b>FL,TG,OC,O S,OL,PF</b>	<b>EEF</b>	Ошибка в работе энергонезависимой памяти
<b>Мигающие светодиоды с периодом 0.3 секунд</b>		
<b>PF</b>	<b>FRF</b>	Частота сети питания вне допустимого диапазона или отсутствие синхронизации
<b>TG</b>	<b>PSB</b>	Положительная обратная связь по скорости
<b>TG</b>	<b>OTE</b>	Ошибка в следовании
<b>FL</b>	<b>SFL</b>	Ток возбуждения ниже минимального допустимого значения
<b>FL</b>	<b>FWF</b>	Ошибка установливании тока возбуждения
<b>OC</b>	<b>CMF</b>	Ошибка в коммуникации главного устройства
<b>OS</b>	<b>OVM</b>	Превышение максимального допустимого напряжения якоря
<b>OS</b>	<b>RAF</b>	Ошибка в автоматическом определении сопротивления <b>Ra</b> .
<b>FL,TG,OC,O S,OL,PF</b>	<b>MAF</b>	Несоответствие между программным обеспечением и программируемой матрицой

**Таблица 6-34** Состояние светодиодных индикаций преобразователя при возникновении аварийного режима

## 7. Монтаж и подключение преобразователя

### 7.1 Общие технические требования к монтажу

Преобразователи и принадлежащие к комплекту электропривода коммутационные и защитные элементы монтируются в шкаф. При подключении необходимо соблюдать следующие правила:

- преобразователь монтируется в вертикальном положении. Его крепление должно осуществляться только при помощи предвиденных для этой цели отверстий, находящихся в нижней и верхней части корпуса;
- над и под преобразователя необходимо предусмотреть свободное пространство не менее 100 мм, которое должно обеспечить вертикальную циркуляцию воздуха через радиатор силового блока;
- использовать наиболее короткие проводы;
- сигнальных проводов нельзя монтировать вблизи силовых;
- соединение аналоговых сигналов осуществлять при помощи экранированного кабеля, а его экран соединяется только в одном конце. Нельзя использовать экрана как токоведущий провод. Экран надо соединить к X2.9, X2.10 и X2.11;
- соблюдать типы защитных элементов, указанных в **таблице 7-1**;
- электрические связи при подключении преобразователей выполнять в соответствии со электрическими схемами в п. 7.2 и 7.3;
- минимальные сечения соединительных проводов при подключении преобразователей указаны в **таблице 7-1**.

	<b>4003</b>	<b>4004/4005</b>	<b>4006/4007</b>	<b>4009/4011</b>	<b>4013/4016</b>	<b>4020</b>
<b>TC1</b>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
<b>TC2</b>	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>
<b>TC3</b>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
<b>TC4</b>	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
<b>TC5</b>				2.5 mm <sup>2</sup>		
<b>TC6</b>				3x1.00 mm <sup>2</sup>		
<b>TC7</b>				Экран + 3x3 + 2x0.35 mm <sup>2</sup>		
<b>TC8</b>				Экран + 2x0.35 mm <sup>2</sup>		
<b>TC9</b>				1.0 mm <sup>2</sup>		
<b>QF1</b> (авт. выкл.) Shneider Elektric, Кат №	C60ND 24602-16A / 24604-25A	C60ND 24620-32A / 24621-40A	C60ND 24623-50A / 24624-63A	C120ND 18387-80A / 18388-100A	Compact NB 31604-125A / 31603-150A	Compact NB 31602-175A
Дроссель	PK0548	PK0548 / PK05510	PK02612 / PK02715	PK021020 / PK021326	PK021326 / PK021632	PK022550
Предохранители <b>FUS</b> и <b>FUT</b>				10 / 16 / 25 A		
Предохранители <b>FU</b> , <b>FV</b> и <b>FW</b>				0.315A		

**Таблица 7-1** Минимальные сечения соединительных проводов, типы и значения защитных элементов

#### Замечания:


1. Разрешается использование аппаратов других производителей с такими же характеристиками;
2. Разрешается использование других дросселей с индуктивностью, не меньше 0.2 mH и обеспечивающие номинальный и максимальный ток двигателя.

## 7.2 Соединение силовых цепей преобразователя

Соединение силовой части преобразователя зависит от его типа и от схемы питания обмотки возбуждения двигателя.

### 7.2.1 Подключение возбуждения с трансформатором развязки

На рисунке 7-1 показано подключение преобразователей 4002 – 4005 с питанием возбуждения двигателя от трансформатора **TF1**. Этот тип подключение рекомендуется для двигателей с номинальным напряжением возбуждения до 220В. Вторичное напряжение трансформатора **TF1** следует быть от 125 до 150% от номинального напряжения возбуждения двигателя и ток не меньше номинального.



**Рисунок 7-1** Схема подключения с трансформатором возбуждения

### 7.2.2 Подключение возбуждения с дросселем

На рисунке 7-2 показано подключение преобразователей 4013 – 4020 с питанием возбуждения двигателя дросселем **CH2** директно от сети. Этот тип подключения рекомендуется для двигателей с напряжением возбуждения 310 В. Дроссель следует иметь индуктивность в диапазоне от 0.2 до 0.5 мГ и ток не меньше номинального тока возбуждения.





Рисунок 7-2 Схема подключения возбуждения с дросселем

### 7.2.3 Подключение двигателей с пониженным напряжением якоря

На рисунке 7-3 показано подключение преобразователей 4006 – 4011 от понижающего трансформатора T1. Это подключение рекомендуется для двигателей с напряжением якоря 110 – 220 В. Первичная и вторичная обмотки трансформатора должны иметь одинаковые схемы включения. Возможно также применение автотрансформатора.



**Рисунок 7-3 Схема подключения преобразователя с понижающим трансформатором**

#### ВНИМАНИЕ!

Нумерация выводов тахогенератора на рисунке 7-1, рисунке 7-2 и рисунке 7-3 соответствует двигателям, изготовленным “ДИНАМО СЛ” АД – г.Сливен, Болгарии.  
**F1 и F2 – обозначения начала и конца обмотки возбуждения.**  
**A1 – обозначает начало обмотки якоря, B2 – конец компенсационной обмотки.**

## 8. Соединение оперативных цепей преобразователя


Соединение оперативных цепей одинаково для всех типов преобразователей.

### 8.1 Подключение преобразователя в режиме управления скоростью

#### 8.1.1 Подключение при аналоговом задании и с обратной связью с тахогенератором

Схема подключения оперативных цепей преобразователя при аналоговом задании скорости из ЧПУ и с аналоговой обратной связью с тахогенератором показана на **рисунке 8-1**.

Все параметры преобразователя по умолчанию. Цифровые входы работают с внешним питанием +24V (джемперы **JP7 = JP8 = 0**), при том можно их задействовать и релейными контактами. Рекомендуется вход **RE (RESET ERRORS)** подключать вместе с том ЧПУ.



**Рисунок 8-1** Схема подключения при аналоговом задания для скорости и обратной связи с тахогенератором

### 8.1.2 Подключение при аналоговом задании и с обратной связью с энкодером

Для станков с энкодером на шпинделе и с коробкой передачи между двигателем и шпинделем с переключаемыми скоростями обеспечивается возможность для применения энкодера для обратной связи по скорости. Схема такого подключения показана на **рисунке 8-2**.

Все параметры преобразователя по умолчанию. Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- **P02.16** = 1 – обратная связь по скорости с энкодером;
- **P02.21** – разрешающая способность энкодера;
- **P02.22** до **P02.25** настраиваются для данного станка;
- **P02.26** = 1 – работа с переменной передачи.


Рабочая максимальная скорость выбирается в двоичном коде из входов **Nmax1** и **Nmax2**, а значения записанные в параметрах от **P02.22** до **P02.25** должны соответствовать максимальным скоростям шпинделя, введенные в параметрах ЧПУ.

Если коробка передач имеет только две скорости используется только вход **Nmax1**.

Во избежании ударов в зубных передачах при смене направления крутящего момента рекомендуется ввести рампу тока якоря **P06.07** = 150.

Цифровые входы работают с внешним питанием 24Vdc (джемперы **JP7** = **JP8** = 0), при том можно их задействовать и релейными контактами. Рекомендуется вход **RE (RESET ERRORS)** подключить вместе с том ЧПУ.

Это подключение преобразователя позволяет выполнение функции **ориентированного торможения**.



**Рисунок 8-2** Схема подключения при аналоговом заданием для скорости и с обратной связью по скорости с энкодером

### 8.1.3 Подключение при цифровом задании и с обратной связью с энкодером

Схема подключения оперативных цепей преобразователей при цифровом задании для скорости из ЧПУ и обратной связи по скорости с энкодером показана на **рисунке 8-3**.

Все параметры преобразователя по умолчанию. Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- **P02.14** = 0 – задание для скорости от цифровых входов;
- **P09.21** = 37 – **bit10** при необходимости;
- **P09.23** = 38 – **bit11** при необходимости;
- **P02.16** = 1 – обратная связь по скорости с энкодером;
- **P02.21** – разрешающая способность энкодера.


#### Внимание

**Если энкодер смонтирован на шпинделе, вводится максимальная скорость шпинделя, а не скорость двигателя.**

Цифровые входы работают с внешним питанием (джемперы **JP7** = **JP8** = 0), при том можно их задействовать и релейными контактами. Рекомендуется вход **RE (RESET ERRORS)** подключить вместе с том ЧПУ.

Направление вращения выбирается входами **SF** и **SR**, а при их одновременном активировании выполняется задание для нулевой скорости.

Это подключение преобразователя позволяет выполнение функции **ориентированного торможения**.



**Рисунок 8-3** Схема подключения при цифровом задании скорости и с обратной связью по скорости с энкодером

#### 8.1.4 Подключение при задании скорости от моторного потенциометра


Схема подключения оперативных цепей преобразователей при задании для скорости от моторного потенциометра с обратной связью по скорости по выбору показана на **рисунке 8-4**.

Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- **P13.01** = 20 – рампа изменения задания скорости моторного потенциометра в секундах;
- **P13.02** = 0.000 – начальная скорость от которой начинает действие моторного потенциометра;
- **P13.03** = [0, 1] – режим работы функции **MOT POT**;
- **P09.01** = 20 – функция **FIN20 – MOT POT** запрограммирована на цифровом входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03** = 21 – функция **FIN21 – MOT POT UP** запрограммирована на цифровом входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05** = 22 – функция **FIN22 – MOT POT DOWN** запрограммирована на цифровом входе **IN3 /X1.18/**;
- **P09.07** = 23 – функция **FIN23 – MOT POT RE** запрограммирована на цифровом входе **IN4 /X1.36/**;

#### Примечания:

1. При выполнении функции **MOT POT** с однополярным изменением скорости направление вращения выбирается от входов с запрограммированными командами **SF** или **SR**;
2. После выключения функции **MOT POT** задание скорости определяется параметром **P02.14**.



**Рисунок 8-4** Схема подключения при задании скорости от моторного потенциометра

## 8.1.5 Подключение при задании фиксированных скоростей

Схема подключения оперативных цепей преобразователей при задании фиксированных скоростей показана на **рисунке 8-5**.

Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- параметры от **P13.13** до **P13.20** – актуализируются требуемые скорости для конкретного применения. Соответствие между входами с запрограммированными командами **FIXED VEL REF bit0**, **FIXED VEL REF bit1** и **FIXED VEL REF bit2** и параметрами для скоростей указано в **таблице 6-11**;
- **P09.01 = 41** – функция **FIN41 – FIXED VEL REF** запрограммирована на цифровом входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03 = 42** – функция **FIN42 – FIXED VEL REF bit0** запрограммирована на цифровом входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05 = 43** – функция **FIN43 – FIXED VEL REF bit1** запрограммирована на цифровом входе **IN3 /X1.18/**;
- **P09.07 = 44** – функция **FIN44 – FIXED VEL REF bit1** запрограммирована на цифровом входе **IN4 /X1.36/**;

### Примечания:

1. При выполнении функции **FIXED VEL REF** направление вращения определяется от знака скоростей, запрограммированных в параметрах;
2. После выключения функции **FIXED VEL REF** задание скорости определяется параметром **P02.14**.




Рисунок 8-5 Схема подключения при задании фиксированных скоростей

### 8.1.6 Подключение при коррекции (override) задания скорости

Схема подключения оперативных цепей преобразователей при коррекции задания скорости показана на **рисунке 8-6**.

Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- параметры от **P13.05** до **P13.12** – актуализируются требуемые коррекции задания скорости для конкретного применения. Соответствие между входами с запрограммированными командами **OVERRIDE bit0**, **OVERRIDE bit1** и **OVERRIDE bit2** и параметрами для скоростей указано в **таблице 6-10**;
- **P13.04 = 1** – функция **OVERRIDE** для коррекции задания скорости активирована;
- **P09.01 = 17** – функция **FIN17 – OVERRIDE bit0** запрограммирована на цифровом входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03 = 18** – функция **FIN18 – OVERRIDE bit1** запрограммирована на цифровом входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05 = 19** – функция **FIN19 – OVERRIDE bit2** запрограммирована на цифровом входе **IN3 /X1.18/**;

#### Примечания:

1. Функция **OVERRIDE** действует при всех видах заданий для скорости;
2. Чтобы выключить действие функции **OVERRIDE** выбирается коррекция 100%;
3. Не выполняются коррекции для скоростей выше максимальной.




Рисунок 8-6 Схема подключения при коррекции задания скорости

## 8.2 Подключение преобразователя в режиме управления позицию

### 8.1.1 Управление позицию из аппаратных входов

На **рисунке 8-7** показана схема подключения в режиме позиционирования с внутренним заданием положения и с компенсацией люфта с дополнительным модулем преобразователя.

В данном применении преобразователя реализованы следующие функции:

- поиск референтной точки;
- абсолютное позиционирование с внутренним заданием фиксированных позиций;

Для питания цифровых входов преобразователя используется внутреннее оперативное напряжение **24Vdc** ((джемперы **JP7 = JP8 = 1**).

Преобразователь настраивается работать в режиме позиционирования при **P02.06 = 3**.

Для работы в режиме позиционирования вводятся следующие параметры:

- **P02.16 = 1** – энкодер **ENC2** для обратной связи по скорости и позиции;
- **P02.21 = 1** – разрешающая способность энкодера **ENC2**;
- **P02.22 = 1** – максимальная скорость двигателя, соответствующая максимальной линейной скорости в зависимости от коэффициента передачи.

**Примечание:** Если коэффициент передачи неизвестен, сравниваются процентно максимальную линейную и угловую, показанную на параметре **P01.02** и корrigируется максимальную угловую скорость (**P02.22**) до их выравнивания.

- **P14.08** – выбирается способ определения электрического шага;
- **P14.01, P14.02 / P14.04, P14.05/** - вводятся параметры электрического шага;
- **P14.03** – дискрет минимального перемещения оси;
- **P19.01 = 1** – активируется режим компенсации люфта;
- параметры от **P18.02** до **P18.17** – актуализируются требуемые позиции и соответствующие скорости для конкретного применения. Соответствие между входами с запрограммированными командами **POS bit0**, **POS bit1** и **POS bit2** и параметрами фиксированных позиций указано в **таблице 6-32**;
- **P14.17 = 1** – режим работы с фиксированными позициями;
- **P18.01 = 0** – абсолютное позиционирование;
- **P09.01 = 49** – функция **FIN49 –POS bit 0** запрограммирована на входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03 = 50** – функция **FIN50 –POS bit 1** запрограммирована на входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05 = 51** – функция **FIN51 –POS bit 2** запрограммирована на входе **IN3 /X1.18/**;
- **P09.07 = 7** – функция **FIN7 – POS MODE** запрограммирована на входе **IN4 /X1.36/**;
- **P09.33 = 52** – функция **FIN52 – GO POS** запрограммирована на входе **IN17 /X1.7/**;
- **P09.21 = 53** – функция **FIN53 – HOLD** запрограммирована на входе **IN11 /X1.14/**.

Для выполнения процедуры реферования вводятся значения следующих параметров:

- **P09.15 = 4** – функция **FIN4 – REPER** запрограммирована на входе **IN8 /X1.34/**;
- **P09.13 = 8** – функция **FIN8 – GO REF** запрограммирована на входе **IN7 /X1.16/**.

С параметрами **группы 14** вводятся тип процедуры реферования, начало координатной системы и программные лимиты.

Для выполнения режима ручного безразмерного движения **JOG MODE** вводятся следующие параметры:


- **P09.09 = 15** – функция **FIN15 – JOG MODE** запрограммирована на входе **IN5 /X1.17/**;
- **P09.23 = 16** – функция **FIN16 – RAPID VEL** запрограммирована на входе **IN12 /X1.32/**;

- **P14.44** – скорость ручного безразмерного движения;
- **P14.45** – скорость быстрого ручного безразмерного движения.

**Примечание:** Направление перемещения выбирается входами с запрограммированными функциями **SF (IN14)** и **SR (IN15)**.

Для выполнения режима ручного шагового движения **STEP JOG MODE** вводятся следующие параметры:

- **P09.09 = 45** – функция **FIN45 – STEP JOG MODE** запрограммирована на входе **IN6 /X1.35/**;
- **P09.25 = 46** – функция **FIN46 – STEP JOG bit0** запрограммирована на входе **IN13 /X1.9/**;
- **P09.27 = 47** – функция **FIN47 – STEP JOG bit1** запрограммирована на входе **IN14 /X1.27/**;
- параметры от **P13.21** до **P18.24** – актуализируются фиксированные шаги перемещения для конкретного применения. Соответствие между входами с запрограммированными командами **STEP JOG bit0** и **STEP JOG bit1** и параметрами фиксированных шагов указано в **таблице 6-12**.



**Рисунок 8-7** Подключение преобразователя в режиме позиционирования с внутренним заданием фиксированных позиций

### 8.1.2 Управление позицией по протоколу MODBUS

На **рисунке 8-8** показана схема подключения в режиме позиционирования с управлением контроллером по протоколу **MODBUS** и с компенсацией люфта с дополнительным модулем преобразователя.

Параметры входов и выходов по коммуникации программируются в зависимости от конкретного применения. В случае необходимости, част функций можно запрограммировать на аппаратных цифровых входах и выходах.

Преобразователь настраивается работать в режиме позиционирования при **P02.06 = 3**.

В данном применении следует настроить следующие параметры.

Параметры аппаратных входов:

- **P09.15 = 4** – функция **FIN4 – REPER** запрограммирована на цифровом входе **IN8 /X1.34/**;
- **P09.17 = 6** – функция **FIN6 – LIMIT PLUS** запрограммирована на цифровом входе **IN9 /X1.15/**;
- **P09.19 = 5** – функция **FIN5 – LIMIT MINUS** запрограммирована на цифровом входе **IN10 /X1.33/**.

Параметры коммуникационных входов и выходов:

- **P16.01 = 7** - функция **FIN7 – POS MODE** запрограммирована на цифровом входе **INC1**;
- **P16.03 = 15** - функция **FIN15 – JOG MODE** запрограммирована на цифровом входе **INC2**;
- **P16.05 = 45** - функция **FIN45 – STEP JOG MODE** запрограммирована на цифровом входе **INC3**;
- **P16.07 = 8** - функция **FIN8 – GO REFP** запрограммирована на цифровом входе **INC4**;
- **P16.09 = 9** - функция **FIN9 – SF** запрограммирована на цифровом входе **INC5**;
- **P16.11 = 10** - функция **FIN10 – SR** запрограммирована на цифровом входе **INC6**;
- **P16.13 = 16** - функция **FIN16 – RAPID VEL** запрограммирована на цифровом входе **INC7**;
- **P16.15 = 46** - функция **FIN46 – STEP JOG bit0** запрограммирована на цифровом входе **INC8**;
- **P16.17 = 47** - функция **FIN47 – STEP JOG bit1** запрограммирована на цифровом входе **INC9**;
- **P16.19 = 48** - функция **FIN48 – STEP JOG bit2** запрограммирована на цифровом входе **INC10**;
- **P13.21 = 0.001** – шаг перемещения 0.001, выполняемый при активированном режиме **STEP JOG** если **INC8, INC9** и **INC10** не задействованные;
- **P13.22 = 0.010** – шаг перемещения 0.010, выполняемый при активированном режиме **STEP JOG** и при команде **STEP JOG bit0**;
- **P13.23 = 0.100** – шаг перемещения 0.100, выполняемый при активированном режиме **STEP JOG** и при команде **STEP JOG bit1**;
- **P13.25 = 1.000** – шаг перемещения 1.000, выполняемый при активированном режиме **STEP JOG** и при команде **STEP JOG bit2**;
- **P17.01 = 4** - функция **FON4 – RD** запрограммирована на цифровом выходе **OUTC1**;
- **P17.03 = 6** - функция **FON6 – ALARM** запрограммирована на цифровом выходе **OUTC2**;
- **P17.05 = 5** - функция **FON5 – INPOS** запрограммирована на цифровом выходе **OUTC3**;
- **P17.07 = 8** - функция **FON8 – LIMIT MIN** запрограммирована на цифровом выходе **OUTC4**;

- **P17.09 = 9** - функция **FON9 – LIMIT MAX** запрограммирована на цифровом выходе **OUTC5**;
- **P17.11 = 7** - функция **FON7 – INREFP** запрограммирована на цифровом выходе **OUTC5**;

Настраиваются также:

- **P02.16 = 1** – энкодер **ENC2** для обратной связи по скорости и позиции;
- **P02.21 = 1** – разрешающая способность энкодера **ENC2**;
- **P02.22 = 1** – максимальная скорость двигателя, соответствующая максимальной линейной скорости в зависимости от коэффициента передачи.

**Примечание:** Если коэффициент передачи неизвестен, сравниваются процентно максимальную линейную и угловую, показанную на параметре **P01.02** и корrigируется максимальную угловую скорость (**P02.22**) до их выравнивания.


- **P14.08** – выбирается способ определения электрического шага;
- **P14.01, P14.02 / P14.04, P14.05/** - вводятся параметры электрического шага;
- **P14.03** – дискрет минимального перемещения оси;
- **P19.01 = 1** – активируется режим компенсации люфта.

Можно выбирать только по одному режиму работы.

В режиме **JOG MODE** при активировании входа для направления перемещение выполняется со скоростью перемещения из параметра **P14.44**.

Во всех режимах перемещения при достижении аппаратного лимита привод автоматически останавливается и возможно только в ручном режиме переместит его в обратную сторону.

После оконченой процедуры реферования во всех режимах перемещения, привод останавливается автоматически в программные лимиты **P14.29** и **P14.31** и возможно только в ручном режиме переместит его в обратную сторону.



**Рисунок 8-8** Подключение преобразователя в режиме позиционирования с управлением контроллером по протоколу **MODBUS**.

### 8.1.2 Подключение для реализации низких скоростей подачи

В этом подключении преобразователя могут реализоваться очень низких скоростей перемещения оси.

На **рисунке 8-9** показан схема подключения преобразователя с компенсацией люфта с дополнительным модулем преобразователя.

Для компенсирования люфта в механических передачах станков необходимо работать с двумя энкодерами.

Задание скорости аналоговое от потенциометра в режиме **JOG MODE**.

Первый энкодер **ENC1** применяется для прямого измерения перемещения оси и в общем случае это линейный энкодер.

Второй энкодер **ENC2** монтируется на вал двигателя и применяется для обратной связи по скорости и по позиции для компенсации люфта в передаче.

Преобразователь настраивается работать в режиме позиционирования при **P02.06 = 3**.

Вводятся значения следующих параметров:


- **P02.16 = 1** – энкодер **ENC2** для обратной связи по скорости и позиции;
- **P02.21 = 1** – разрешающая способность энкодера **ENC2**;
- **P02.22 = 1** – максимальная скорость двигателя, соответствующая максимальной линейной скорости в зависимости от коэффициента передачи.

**Примечание:** Если коэффициент передачи неизвестен, сравниваются процентно максимальную линейную и угловую, показанную на параметре **P01.02** и корректируется максимальную угловую скорость (**P02.22**) до их выравнивания.

Вводятся также:

- **P14.08** – выбирается способ определения электрического шага;
- **P14.01, P14.02 / P14.04, P14.05/** - вводятся параметры электрического шага;
- **P14.03** – дискрет минимального перемещения оси;
- **P14.12 = 1** – аналоговое задание скорости позиционирования;
- **P14.14** – минимальная аналоговая скорость позиционирования в процентах от максимальной, но не меньше напряжения смещения задания, зарегистрировано в параметре **P01.01**;
- **P09.01 = 15** – функция **FIN15 – JOG MODE** запрограммирована на входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.02 = 1** – изменение логического уровня цифрового входа **IN1** (режим постоянно действующий без активирования входа)
- **P19.01 = 1** – активируется режим компенсации люфта.

**Примечание:** этот режим можно применять в случае необходимости малых скоростей подачи с аналоговым заданием и без компенсации люфта. Применяется энкодер индикации (УЦИ) и с параметром **P14.14** компенсируется дрейф задания.



**Рисунок 8-9** Схема подключения при аналоговом задании для скорости и подключении второго энкодера для компенсации люфта

## 9. Настройка преобразователя

Для запуска преобразователя необходимы следующие приборы:

- вольтметр с диапазоном до 500 V<sub>AC/DC</sub>, погрешность 1.5;
- цифровой тахометр;
- осциллограф;
- амперметр с диапазоном до  $\pm 15$  A<sub>DC</sub>;
- потенциометр 10 K;
- тумблер для включения команды **ON**;
- тумблер для переключения направления вращения **SF/SR**;
- тумблер для переключения **RUN/STOP**;
- терминал для настройки параметров.

### 9.1 Проверка напряжений питания

К преобразователю подключаются напряжение оперативного питания **U1(X7.2)**, **V1(X7.3)** и **W1(X7.4)** и напряжение силового питания **U2(X7.5)**, **V2(X7.6)** и **W2(X7.7)** в соответствии со схемой, показанной на **рисунке 9-1**. Во время этой проверки двигатель не подключен к преобразователю.

К разъему **X6** подключается специализированный терминал для настройки параметров.

Преобразователь включается в сеть и зажигается светодиод **RD**.


Измеряется напряжение между клеммами **U1(X7.2)** и **U2(X7.5)**. При правильном соединении, напряжение между ними равно 0 V. В случае, когда напряжение между ними 380 V, допущена ошибка при подключении. Выключается напряжение и устраняется ошибку. Тоже самое повторяется для **V1(X7.3)** и **V2(X7.6)** и для **W1(X7.4)** и **W2(X7.7)**. Последовательность фаз не имеет значение и автоматически определяется преобразователем.

Трансформатор **TF1** гальванически изолирует обмотку возбуждения от сети питания. С его помощью снимается напряжение между обмоткой возбуждения и компенсационной обмоткой в двигателе и отстраняется возможность электрического пробоя между ними. Применение трансформатора рекомендуется для двигателей, которых наработали большую часть своего ресурса. При выборе трансформатора **TF1** необходимо учесть возможность обеспечения номинального напряжения и тока обмотки возбуждения.

#### ВНИМАНИЕ

**Первичная обмотка трансформатора TF1 обязательно соединяется к фазам L2 и L3, а вторичная обмотка соединяется к клеммам V3(X7.8) и W3(X7.9), как это показано на рисунке 7-1 и рисунке 9-1.**

После окончания проверки напряжений питание преобразователя выключается.



**Рисунок 9-1** Схема подключения преобразователя при настройке

## 9.2 Первоначальная настройка преобразователя

### 9.2.1 Предварительная настройка обратной связи по скорости

- **обратная связь по скорости с тахогенератором**

По умолчанию преобразователь настроен для работы с тахогенератором при значении параметра **P02.16 = 0**.

Напряжение тахогенератора **Ubr<sub>MAX</sub>** при максимальной скорости вращения вычисляется по формуле:

$$Ubr_{MAX} = (N_{MAX} / 1000) * Ubr_{1000},$$

где:

**N<sub>MAX</sub>** – максимальная скорость вращения двигателя;

**Ubr<sub>1000</sub>** – напряжение тахогенератора при  $1000 \text{ min}^{-1}$ .

Для полученного значения **Ubr<sub>MAX</sub>** выбирается обхват напряжения из **таблицы 5-3**.

Открывается лицевая панель преобразователя и снимается защитная крыша процессорной платы. Джемперы **A1, A2, A3, J5** и **J6** ставятся в положение, соответствующее указанной комбинации для выбранного диапазона из **таблицы 5-3**.

- **обратная связь по скорости с энкодером при постоянном коэффициенте передачи**

Преобразователь включается в сеть и вводится пароль **P02.02 = 11**. В зависимости от типа энкодера вводятся значения следующих параметров:

- параметр **P02.16 = 1** – выбирается энкодер как датчик обратной связи по скорости;
- параметр **P02.21** – вводится число импульсов для одного оборота энкодера;
- параметр **P02.22** – вводится скорость вращения энкодера при максимальной скорости вращения двигателя;
- параметр **P02.26 = 0** – запрещение переключения максимальной скорости. По умолчанию значение параметра **P02.26 = 0**.

- **обратная связь по скорости с энкодером при переменном коэффициенте передачи**

Преобразователь включается в сеть и вводится пароль **P02.02 = 11**. В зависимости от типа энкодера вводятся значения следующих параметров:

- параметр **P02.16 = 1** – выбирается энкодер как датчик обратной связи по скорости;
- параметр **P02.21** – вводится число импульсов для одного оборота энкодера;
- параметр **P02.26 = 1** – вводится значение **P02.26 = 1** для разрешения работы с коробкой передачи с переключаемыми скоростями. По подразумеванию значение параметра **P02.26 = 0**;
- параметр **P02.22** – вводится максимальная скорость энкодера для **первой** максимальной скорости. Выполняется при неактивированных командах **Nmax1** и **Nmax2**;
- параметр **P02.23** – вводится максимальная скорость энкодера для **второй** максимальной скорости. Выполняется при активации команды **Nmax1**;
- параметр **P02.24** – вводится максимальная скорость энкодера для **третей** максимальной скорости. Выполняется при активации команды **Nmax2**;
- параметр **P02.25** – вводится максимальная скорость энкодера для **четвертой** максимальной скорости. Выполняется при одновременном активации команд **Nmax1** и **Nmax2**.

- **обратная связь по скорости с ЭДС двигателя**

Преобразователь включается в сеть, вводится пароль **P02.02 = 11** и значения следующих параметров:

- параметр **P02.16 = 2** – выбирается ЭДС двигателя для обратной связи по скорости;
- параметр **P02.07 = 0** – выбирается работа без отслабленного поля двигателя.

**Примечание:** в этом случае максимальная скорость двигателя отвечает номинальной скоростью и достигается при напряжении **U<sub>aMAX</sub>**, значение которого записано в параметре **P04.01**. Если требуется более низкая максимальная скорость, в параметре **P04.01** следует записать соответствующее более низкое значение напряжения якоря.

### 9.2.2 Настройка параметров связанных с двигателем

Вводятся значения параметров, которых определяют рабочие и предельные характеристики двигателя:

- параметр **P04.01** – максимальное напряжение якоря **U<sub>aMAX</sub>** в вольтах;
- параметр **P04.02** – номинальный ток возбуждения **I<sub>FNOM</sub>**. Вводится значение номинального тока возбуждения из табличке двигателя в амперах;
- параметр **P02.07** – режим работы преобразователя с ослабленным полем двигателя. Из таблички двигателя определяется в каких зонах будет работать двигатель и вводится соответствующее значение в параметр **P02.07**;
- параметр **P04.03** – минимальный рабочий ток возбуждения **I<sub>FMIN2</sub>** в амперах, соответствующий максимальной скорости двигателя во второй зоне. Значение параметра **P04.03** вводится при **P02.07 = [1, 2]**;
- параметр **P04.04** – минимальный рабочий ток возбуждения **I<sub>FMIN3</sub>** в амперах, соответствующий максимальной скорости двигателя в третьей зоне, если предвидено работать в ней. Если двигатель не работает в третьей зоне, в параметре вводится значение параметра **P04.03**. Значение параметра **P04.04** вводится при **P02.07 = 2**;
- параметр **P04.05** – ток возбуждения двигателя **I<sub>FOH</sub>** в амперах при выключенном команде **ON**. Для первоначального запуска преобразователя значение параметра **P04.05** устанавливается равно значению параметра **P04.02**. Точное определение значения параметра **P04.05** рассмотрено в **п. 8.3**;
- параметр **P03.17** – порог срабатывания защиты **OVM** от повышенного напряжения якоря;
- параметр **P03.13** – максимально допустимый ток возбуждения **I<sub>FLMAX</sub>** в амперах, выше которого срабатывает защита **SOF**. При первоначальном запуске преобразователя сохраняется значение параметра **P03.13** по умолчанию. Точное определение значения параметра **P03.13** рассмотрено в **п. 8.3**;
- параметр **P03.14** – минимально допустимый ток возбуждения **I<sub>FLMIN</sub>** в амперах, ниже которого срабатывает защита **SFL**. При первоначальном запуске преобразователя сохраняется значение параметра **P03.14** по умолчанию. Точное определение значения параметра **P03.14** рассмотрено в **п. 8.3**;

Примерная настройка параметров, используя данные из таблички двигателя показана в следующих примерах.

#### Пример 1 - двухзонный двигатель

Табличка двигателя:

Мощность двигателя	kW	0.265	12.0	12.0
Скорость	min <sup>-1</sup>	50	2300	6000
Напряжение якоря	V	46	380	380
Ток якоря	A	36.0	37.0	38.5
Напряжение возбуждения	V	310	310	54
Ток возбуждения	A	1.45	1.45	0.32

Для этого двигателя вводятся следующие значения параметров:

$$\begin{aligned} \mathbf{P02.07} &= 1; & \mathbf{P02.08} &= 38.5; & \mathbf{P04.01} &= 380; & \mathbf{P04.02} &= 1.45; & \mathbf{P04.03} &= 0.32; \\ \mathbf{P04.04} &= 0.32; & \mathbf{P04.05} &= 1.00; & \mathbf{P04.06} &= 2300; & \mathbf{P04.07} &= 6000 \end{aligned}$$

Если действительная максимальная скорость двигателя ниже его максимальной скорости, указанной в параметре **P04.07**, то ее значение записывается в параметре **P04.08**.

Эквивалентное сопротивление резисторов **R65**, **R66**, **R67** должно соответствовать значению параметра **P02.08**.

### Пример 2 - трехзонный двигатель

Табличка двигателя:

Мощность двигателя	kW	0.88	26.0	26.0	19.0
Скорость	min <sup>-1</sup>	50	1490	3400	4500
Напряжение якоря	V	46	400	400	400
Ток якоря	A	78.0	78.5	80.0	58.0
Напряжение возбуждения	V	310	310	77	51
Ток возбуждения	A	2.85	2.85	0.87	0.60

Для этого двигателя вводим следующие значения параметров:

$$\begin{aligned} \mathbf{P02.07} &= 2 & \mathbf{P02.08} &= 80.0 & \mathbf{P04.01} &= 400 \\ \mathbf{P04.02} &= 2.85 & \mathbf{P04.03} &= 0.87 & \mathbf{P04.04} &= 0.60 & \mathbf{P04.05} &= 2.00 \\ \mathbf{P04.06} &= 1490 & \mathbf{P04.07} &= 4500 & \mathbf{P04.11} &= 72 \end{aligned}$$

Действительная максимальная скорость двигателя вводится в параметр **P04.08**.

Эквивалентное сопротивление резисторов **R65**, **R66**, **R67** должно соответствовать значению параметра **P02.08**.

### 9.3 Настройка тока возбуждения

Выключается питание и соединяется двигатель к преобразователю. Последовательно в цепи обмотки возбуждения подключается амперметр.

Проверяется тип датчика, монтированного на плате, диапазон датчика тока возбуждения и соответствует ли он номинальному току возбуждения двигателя. Проверяется также соответствуют ли значения параметров **P02.10** и **P02.11** данному двигателю.

Если в преобразователе монтирован датчик тока с диапазоном 25A вводится **P02.11** = 25A.

Проводы с маркировкой **F1** и **K13** ставятся в разъемы на силовой плате соответственно:

- **SW5** и **SW3** для диапазона 6.5 [A];
- **SW4** и **SW3** для диапазона 10 [A];
- **SW5** и **SW4** для диапазона 20 [A].

Расположение разъемов **SW3**, **SW4** и **SW5** на силовой плате показано на **рисунке 5-11**.

**Внимание: провод с маркировкой F1 всегда ставится в разъемы SW4 или SW5.**

#### 9.3.1 Настройка для двигателя с известными данными для возбуждения

Преобразователь включается в сеть. Команда **ON** выключена и амперметром измеряется ток возбуждения **I<sub>fon</sub>**.

При несоответствии в показаниях амперметра и заданного значения тока следует проверить соответствие параметров **P02.10** и **P02.11** с монтированным датчиком и с выбранным диапазоном.

Параметром **P04.02** регулируется ток возбуждения двигателя до достижения его номинального значения **I<sub>fonom</sub>**. При каждой перемене значения параметра **P04.02**, автоматически за времени 8–10 s, ток возбуждения определяется параметром **P04.02** и можно его измерить амперметром. После истечения этого интервала времени, устанавливается ток возбуждения **I<sub>fon</sub>**, определенный параметром **P04.05**.

После настройки номинального тока возбуждения  $I_{FNOM}$ , параметром **P04.05** определяется ток возбуждения  $I_{FON}$  при выключенном команде **ON**. Рекомендуются значения в диапазоне 50 - 100% от значения параметра **P04.02**.

В параметр **P04.03** вводится значение минимального рабочего тока возбуждения из таблички двигателя  $I_{FMIN2}$  во второй зоне. Если на табличке этого тока не указан, то значение параметра **P04.03** выбирается 20% или больше от значения параметра **P04.02**.

При настройке, чтобы не срабатывала защита **SFL** и **SOF**, необходимо соблюдать следующее:

- минимальный допустимый ток возбуждения  $I_{FLMIN}$  защиты **SFL**, определенный параметром **P03.14**, следует иметь значения около  $50 \div 80\%$  от минимального рабочего тока возбуждения  $I_{FMIN2}$ , определенного параметром **P04.03** для двигателя, работающего в двух зонах;
- максимальный допустимый ток возбуждения  $I_{FLMAX}$  защиты **SOF**, определенный параметром **P03.13**, следует иметь значения между 115% и 130% от номинального тока возбуждения  $I_{FNOM}$ , определенного параметром **P04.02**.

### 9.3.2 Настройка для двигателя с неизвестными данными возбуждения

Если значение номинального тока возбуждения  $I_{FNOM}$  неизвестно, а известно только номинальное напряжение обмотки возбуждения  $U_{FNOM}$ , ток возбуждения определяется следующим способом:

- измеряется активное сопротивление обмотки возбуждения при комнатной температуре;
- измеренное сопротивление умножается коэффициентом **1.2** и получается сопротивление  $R_F$  обмотки возбуждения нагретого двигателя, см. примечание 5;
- вычисляется ток возбуждения  $I_{FNOM}$  по формуле:

$$I_{FNOM} = U_{FNOM} / R_F;$$

Включается питание преобразователя и вводится вычисленное значение номинального тока возбуждения  $I_{FNOM}$  в параметры **P04.02** и **P04.05**. Измеряется напряжение возбуждения на клеммах **F1** и **F2**, которое должно быть ориентировочно 80% от номинального напряжения для холодного двигателя.

Настройка минимального тока возбуждения во второй зоне определяется как процент от номинального тока, определяемого из диапазона регулирования во второй зоне (отношение номинальной к максимальной скоростью). Для компенсирования нелинейности изменения тока возбуждения во второй зоне вводится в параметр **P04.03** значение, ниже вычисленного.

Остальные параметры определяются как в [п.8.3.1](#).

Рекомендуется после запуска привода в режиме управления скоростью провести еще одну проверку для правильной настройки тока возбуждения. Плавно увеличивается скорость вращения двигателя и в моменте установки роста напряжения якоря отсчитывается скорость двигателя.

Если значение тока возбуждения введено правильно, скорость при которой привод переходит во вторую зону соответствует номинальной скорости, указанной в табличке двигателя, плюс 10% при работе на холостом ходу.

Если ток возбуждения ниже требуемого значения, привод переходит во вторую зону при скорости выше номинальной. В этом случае следует увеличить значение тока.

Для тока возбуждения выше требуемого, привод переходит во вторую зону при скорости ниже номинальной и следует его уменьшить. Следует иметь в виду, что снижение скорости при повышенном токе возбуждения возможно быть не очень большое за счет насыщения стали, выражаящейся в слабом увеличении магнитного потока по сравнением с током возбуждения.

**Внимание:**

**Высокий ток возбуждения приводит к перегреву обмотки возбуждения.**

**Примечания:**

3. Если настроенный номинальный ток возбуждения выше номинального тока двигателя из таблички в переходных процессах (резкое изменение скорости) возможно срабатывание защиты **OVM** от превышения напряжения якоря при скоростях, близких к номинальным из за насыщения регулятора тока возбуждения;
4. Если настроенный номинальный ток возбуждения ниже номинального тока двигателя, наблюдается увеличение тока якоря из за уменьшения крутящего момента и перегрузка (перегрев) двигателя;
5. При высоком минимальном токе возбуждения возможно срабатывание защиты **OVM** от превышения напряжения якоря при скоростях, близких до максимальных;
6. При слишком низком минимальном токе возбуждения возможно двигатель останется практически без возбуждения на высоких скоростях и появится или круговой огонь или наступят механические повреждения в двигателе;
7. Для двигателей с высоким классом нагревостойкости изоляции, сопротивление обмотки возбуждения в горячем состоянии может надвишать на 130% и больше сопротивление в холодном состоянии.

#### **9.4 Пуск преобразователя в пропорциональном режиме**

Первоначальный запуск преобразователя необходимо сделать в пропорциональном режиме. В пропорциональном режиме регуляторы тока и скорости работают только с пропорциональной составляющей с обратной связью по скорости по ЭДС. Двигатель может работать на низкой скорости, без включенного датчика скорости или с несфазированным датчиком (тахогенератор или энкодер). Защита от размыкания обратной связи по скорости в этом режиме тоже выключена. В пропорциональном режиме совершается проверка тахогенератора, настройка контура обратной связи по скорости и проверка работы всех тиристоров.

Для запуска преобразователя в пропорциональном режиме вводится значение в параметр **P02.06 = 1**.

Включается команда **ON** и задается положительное задание для скорости (параметр **P01.01** должен иметь положительные значения), при этом двигатель начинает крутиться в направление часовой стрелки.

Для проверки правильности подключения обратной связи по скорости сравниваются значения параметров **P01.02** и **P01.05**. При правильном подключении обратной связи по скорости, оба параметра имеют одинаковые положительные знаки при вращении двигателя в направлении часовой стрелки.

Возможны следующие несоответствия:

- если параметр **P01.02** с отрицательным знаком, а **P01.05** с положительным и направление вращения двигателя соответствует приложенному заданию. В этом случае следует сменить знак обратной связи по скорости. В случае обратной связи по скорости с тахогенератором вводится значение параметра **P02.19 = 1** или меняется соединение тахогенератора. При применении энкодера как датчик для обратной связи, вводится значение **P02.20 = 1** или меняется подключение энкодера, например места фаз A и A\;
- если параметр **P01.02** с отрицательным знаком, а **P01.05** с положительным и направление вращения двигателя не соответствует приложенному заданию. Независимо от вида обратной связи меняется соединение якоря двигателя;
- если знаки значений параметров **P01.02** и **P01.05** имеют одинаковую полярность, но направление вращения двигателя не отвечает приложенному заданию. В этом случае следует сменить знак задания для скорости. Независимо от вида обратной связи по скорости меняется знак задания для скорости, вводя значение параметра **P02.17 = 1**.

Параметром **P01.12** можно наблюдать пульсации напряжения тахогенератора. Для исправного тахогенератора, в установленном режиме, значение параметра **P01.12** не должно превышать 2 %. При значениях, больше 2.0 % необходимо сделать профилактику или ремонт тахогенератора.

В пропорциональном режиме настраивается и контур обратной связи по скорости. Заданием для угла отпирания тиристоров устанавливается определенную скорость вращения – например 10% от максимальной скорости  $N_{MAX}$ , измеренная цифровым тахометром. С помощью триммера **RP5**, показанный на **рисунке 5-8**, выравниваются значение параметра **P01.02** (приведенное от % в скорость) и показание тахометра.

Для проверки работы тиристоров силового выпрямителя выбирается параметр **P01.17**. Включается команда **ON** и задается небольшую скорость вращения – например 5% от максимальной скорости  $N_{MAX}$ . При нормальной работе тиристоров на индикации появляются две группы от шести нулей 000000 000000, первая из них для одну сторону движения, а другая для другого направления. Появление **1** в данном разряде означает, что соответствующий тиристор не работает. Номер разряда с **1** соответствует номеру тиристора из принципиальной схемы от **T12** до **T1** с слева направо.

Динамическое определение сопротивление цепи якоря рекомендуется когда информация о двигателе неполная.

Процедура выполняется при значении параметров **P02.06 = -1** и **P02.27 = 1**.

После подачи команды **ON** автоматически выполняются 5 коротких токовых импульсов в цепи якоря и при выключенном токе возбуждения за времени 10 сек., после этого вычисляется и записывается сопротивление цепи якоря.

Если установлена большая разница между вычисленном и определенном из введенных номинальных данных значениями, активируется защита **RAF**. В этом случае следует проверить достоверность введенных данных для двигателя или его исправность – например для шунта в цепи якоря.

## 9.5 Проверка работы преобразователя в режиме управления скоростью

После окончания настройки в пропорциональном режиме выключается команда **ON**. Вводится значение параметра **P02.06 = 0** для перехода в режим управления скоростью. Выбирается значение параметра **P05.01** (время рампогенератора) в зависимости от требуемой динамики привода и инерционной массы. При больших значениях **P05.01**, двигатель работает с меньшим ускорением.

Включается команда **ON** и плавно увеличивается скорость вращения, при этом одновременно наблюдается за напряжением якоря параметром **P01.05** и за током возбуждения параметром **P01.06** и регистрируется напряжение, при котором ток возбуждения начинает уменьшаться, когда привод входит во вторую зону. Если привод не входит во вторую зону, то следует проверить соответствует ли подключение обмотки возбуждения электрическим схемам, показанным на **рисунке 7-1**, **рисунке 7-2** и **рисунке 7-3** (**не надо использовать фазы L1**).

Для точной калибровки обратной связи по скорости прикладывается задание для скорости 50% от максимальной скорости  $N_{MAX}$ . Тахометром измеряется скорость вращения двигателя и вычисляется отношение действительной скорости к максимальной скорости двигателя  $N_{MAX}$  в процентах. Сравнивается вычисленное отношение с значением параметра **P01.02**. В случае необходимости, триммером **RP5** устанавливается точное значение параметра **P01.02**.

После окончания регулировок и при наличии управляющего устройства более высокого уровня (ЧПУ), к преобразователю присоединяется управляющий интерфейс. Преобразователь проверяется во всех режимах работы станка. Если все требования выполняются, станок готов для работы. Выключается напряжение питания и преобразователь закрывается.

## 9.6 Настройка ориентированного торможения

### 9.6.1 Торможение в одном угле

Рекомендуется для обрабатывающих центров с манипулятором для смены инструмента.

В этом режиме применяется энкодер для обратной связи по позицию.

Параметром **P01.18** проверяется состояние энкодера в режиме управления по скорости. В параметре показывается число импульсов для одного оборота, которое должно соответствовать значению, указанному в табличке. Если зарегистрировано несоответствие нужно отремонтировать энкодер.

Вводится количество импульсов для одного оборота энкодера в параметр **P02.21**.

Все параметры группы ориентированного торможения по умолчанию.

Предусмотрена автоматическая адаптация позиционного регулятора для разных коэффициентов передачи между двигателем и шпинделем.

Для настройки позиции торможения нужно вручную задат команду **ORCM**, после которой преобразователь выполняет следующую процедуру:

- скорость двигателя меняется от текущей **last** на скорость **ndet** (параметр **P08.09**) для определения масштаба скорости шпинделя по отношению скорости двигателя с ускорением (параметр **P08.02**) или от нулевой скорости с ускорением (параметр **P08.01**). Времедиаграмма процесса показана на **рисунке 6-6**. Цель этой процедуре настроить позиционный регулятор;
- после окончания настройки позиционного регулятора устанавливается скорость поиска нулевого импульса (параметр **P08.17**) с ускорением 1 (параметр **P08.02**). Если до 10 s не найден нулевого импульса, срабатывает защита **ENF (Error 11)**;
- после нахождения нулевого импульса стартируется позиционный регулятор с ускорением 2 (параметр **P08.03**) до достижения скорости поиска (параметр **P08.14**) и заходит в цель позиционирования (параметр **P08.13**) с ускорением 2 введено в параметре **P08.04**;
- после входа заданной профилгенератором позиции в окно, определенное параметром **P08.10**, включается таймер времени определенный параметром **P08.11** и если за указанное время действительная позиция не вошла в окно, задействуется защита **POE (Error N31)**;
- после захода действительной позиции в окно срабатывает цифровой выход **INPOS**.

После окончания процедуры ориентированного торможения проверяется соответствует ли действительная позиция требуемую для нормальной работы манипулятора. Если установится отклонение в позиции, не снимая команду **ORCM**, параметром **P08.13** меняется цель позиционирования, которая сразу выполняется. Если новая позиция находится вне окна, до ее достижения выключается выход **INPOS**.

Если понадобится заменять энкодер необходимо следует снова настроить цель позиционирования.

### 9.6.2 Торможение в разных углах с энкодером с 1024 импульсами

Рекомендуется для токарных центров с револьверными головками для фрезовых и сверильных операций.

В этом режиме применяется стандартный энкодер (1024 импульсов) для обратной связи по позиции и минимальный шаг для позиционирования например 5 или 7.5 deg. После окончания процедуры ориентированного торможения с механическим делительным аппаратом фиксируется конечный угол.

До начала этого режима необходимо настроит начало координатной системы параметром **P08.13** согласно **п. 9.6.1** до фиксации шпинделя без видимого смещения.

Выбирается значение параметра **P08.19 = 1** если угол позиционирования задается в двоичном коде или **P08.19 = 2** если угол задается в градусах цифровыми входами.

После каждой команды **ORCM** шпиндел останавливается в позицию, заданной цифровыми входами.

### 9.6.3 Торможение в разных углах определяемых в градусах

Рекомендуется для токарных центров с револьверными головками для фрезовых и сверлильных операций.

В этом режиме применяются энкодеры с 360, 1800, 3600, 9000 и т.д. импульсами. После окончания процедуры ориентированного торможения с безлюфтовым тормозом фиксируется конечный угол.

До начала этого режима необходимо настроить начало координатной системы параметром **P08.13** согласно п. 9.6.1.

Выбирается значение параметра **P08.19 = 2** для задания угла в градусах цифровыми входами. При необходимости можно увеличить разрядов задания до 14 bit.

После каждой команды **ORCM** шпиндел останавливается в позицию, заданной цифровыми входами.

#### Внимание

**При настройки рабочих скоростей следует иметь ввиду максимальную рабочую скорость данного энкодера.**


## 9.7 Настройка привода с нестандартным (незнакомым) двигателем

Когда заводские настройки преобразователя не удовлетворяют требованиям к качеству регулирования, рекомендуется сделать после ввода параметров для двигателя и проверки в пропорциональном режиме настройку регуляторов тока якоря, скорости и ЭДС. Для качества настройки можно судить по переходным процессам кривых тока якоря и скорости двигателя.

Выключается питание. Обеспечивается холостой ход двигателя, включая и демонтажом от станка.

- **настройка регулятора тока возбуждения**

Осциллограф включается в контрольную точку **KT51** и наблюдается форму кривой тока возбуждения. Задается нулевую скорость вращения, включается команда **ON** и наблюдается нарашивание тока возбуждения. После выключения команды **ON**, выжидая 10 сек., ток возбуждения уменьшается до значения параметра **P04.04**. Оптимальная форма кривой тока возбуждения показана на **рисунке 9-2**.




**Рисунок 9-2** Форма кривой тока при оптимальной настройке регулятора тока возбуждения

Для настройки регулятора тока возбуждения пользуются параметрами **P07.01** и **P07.02**. Параметры **P07.01** и **P07.02** имеют следующее воздействие на работу регулятора тока:

- параметр **P07.01** – коеффициент усиления регулятора тока возбуждения. Типичные значения параметра **P07.01** от 0.40 до 2.00. При больших значениях параметра **P07.01** увеличивается склонность к перерегулированию. При меньших значениях параметра **P07.01** увеличивается время для достижения заданного тока возбуждения;
- параметр **P07.02** – постоянная времени регулятора тока возбуждения. Типичные значения параметра **P07.02** от 80 до 200 ms. При меньших значениях параметра **P07.02** увеличивается скорость реакции регулятора тока возбуждения, но одновременно увеличивается и склонность к раскачиванию. При больших значениях параметра **P07.02** увеличивается время для достижения заданного тока возбуждения.

При больших значениях параметра **P07.01** и малых значениях параметра **P07.02** наблюдается перегулирование и склонность к раскачиванию тока возбуждения во время переходных процессов. Форма кривой тока возбуждения показана на **рисунке 9-3**.

При малых значениях **P07.01** и больших значениях параметра **P07.02** наблюдается длительный переходный процесс для достижения заданного тока возбуждения. Форма кривой тока возбуждения с длительным переходным процессом показана на **рисунке 9-4**.



**Рисунок 9-3** Форма кривой тока возбуждения с перерегулированием и склонностью к раскачиванию

#### • настройка регулятора тока якоря

Преобразователь включается в сеть. Вводится пароль параметром **P02.02 = 11**. Для выключения рампгенератора записывается значение параметра **P05.01 = 0**. Включается команда **ON**.


Прикладывается скачкообразное задание для скорости от нулевого значения до 80 % от номинальной скорости. Осциллографом наблюдается форму тока якоря в контрольной точке **KT20**. Ток якоря должен достигать свое максимальное значение до четвертого импульса без видимого перерегулирования - амплитуды четвертого и пятого импульсов должны не надышать установившееся максимальное значение. Скачкообразно прикладывается нулевое задание для скорости и снова наблюдается форма тока якоря.

Оптимальная форма кривой тока якоря для разгона и для торможения двигателя показаны на **рисунке 9-5**. Следует иметь в виду, что ток якоря в абсолютных единицах без знака.


Для настройки регулятора тока пользуются параметры **P06.01** и **P06.02**. Параметры **P06.01** и **P06.02** имеют следующее воздействие на работу регулятора тока:

- параметр **P06.01** – коеффициент усиления регулятора тока. Типичные значения параметра **P06.01** от 0.10 до 0.50. При больших значениях параметра **P06.01** увеличивается “жесткость” привода, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждением. При меньших значениях параметра **P06.01** увеличивается время для достижения установленного тока;

- параметр **P06.02** – постоянная времени регулятора тока. Типичные значения параметра **P06.02** от 12.0 до 40.0 ms. При меньших значениях параметра **P06.02** увеличивается скорость реакции регулятора тока, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При больших значениях параметра **P06.02** увеличивается время для достижения установленного тока.



**Рисунок 9-4** Форма кривой тока возбуждения с длительным переходным процессом



**Рисунок 9-5** Форма кривой тока якоря для разгона и для торможения двигателя при оптимальной настройке регулятора тока якоря

При больших значениях параметра **P06.01** и малых значениях параметра **P06.02** наблюдается большое перерегулирование тока во время переходного процесса. Кривые тока якоря с перерегулированием при разгоне и при торможении показаны на **рисунке 9-6**. В этом случае возможно срабатывание защиты **SOC**.

При малых значениях **P06.01** и больших значениях параметра **P06.02** наблюдается длительный переходный процесс для достижения установленного тока. Кривые тока якоря при разгоне и при торможении с длительным переходным процессом показаны на **рисунке 9-7**.




Рисунок 9-6 Кривые тока якоря с перерегулированием




Рисунок 9-7 Кривые тока якоря с длительным переходным процессом

#### • настройка регулятора скорости

После настройки регулятора тока проверяется регулятор скорости.

Регулятор скорости с адаптивной настройки параметров в функции от действительной скорости при **P05.11 = 0** или в функции от ошибки скорости при **P05.11 = 1**. Адаптивная настройка регулятора скорости в функции от действительной скорости.

Адаптивный регулятор скорости позволяет расширить диапазон регулирования не меньше 10000:1, что позволяет лучшую работу в режиме позиционирования.

Настройка регулятора скорости совершаются в двух этапах – при низких скоростях вращения в первой зоне и при высоких скоростях во второй зоне.

Прикладывается скачкообразное задание от нулевого значения до 90 % от номинальной скорости. Осциллографом наблюдается форму кривой скорости в контрольной точке **KT26**. Допускается однократное перерегулирование скорости, которое должно не превышать установившееся значение больше 5 %. При наличии колебаний в кривой скорости или большого перерегулирования, параметрами от **P05.03** до **P05.10** настраивается регулятор скорости. Параметры оказывают следующее воздействие на работу регулятора скорости.

По умолчанию регулятор скорости настроен с большой динамикой для низких скоростей, требуемая для режима позиционирования (напр. для ориентированного торможения) и определяется следующими параметрами:

- параметры **P05.03** – коэффициент усиления регулятора скорости. Типичные значения параметра **P05.03** от 5.0 до 30.0. При больших значениях параметра **P05.03** увеличивается “жесткость” привода, но одновременно увеличивается и склонность к

самовозбуждению (качание) в точки останавливаивания. При меньших значениях параметра **P05.03** увеличивается ошибка заданной позиции;

- параметры **P05.07** – постоянная времени регулятора скорости. Типичные значения параметра **P05.07** от 100 до 600 ms. При меньших значениях параметра **P05.07** увеличивается скорость реакции регулятора скорости, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При больших значениях параметра **P05.07** увеличивается время для достижения заданной позиции.

В диапазоне высоких скоростей регулятор скорости настраивается параметрами **P05.04** и **P05.08**.

При больших значениях параметра **P05.04** и малых значениях параметра **P05.08** существует большое перерегулирование скорости во время переходного процесса. При малых значениях параметра **P05.04** и больших значениях параметра **P05.08** наблюдается длительный переходный процесс и медленно достигается заданную скорость.

Скачкообразно прикладывается задание для нулевой скорости и наблюдается форму переходного процесса скорости.


Переходные процессы при скорости 90% от номинальный (работа только в первой зоне) для оптимально настроенного регулятора при разгоне, торможении и реверсе показаны на **рисунке 9-8**.


Проверяются переходные процессы при скачкообразном задании для максимальной скорости, для проверки работы привода в зонах работы с ослабленным полем.

Переходные процессы при максимальной скорости для оптимально настроенного регулятора скорости при разгоне, торможении и реверсе двигателя показаны на **рисунке 9-9**.

Осцилограмма при реверсе имеет S-образна форма вследствие динамического токоограничения тока якоря, которое доводит до снижения ускорения при увеличении скорости.


После окончания настройки регуляторов тока и скорости, вводится значение параметра **P05.01** (время рампогенератора) в зависимости от требуемой динамики привода и инерционной массы.






реверс

**Рисунок 9-8** Кривые скорости при разгоне, торможении и реверсе для оптимальной настройки регулятора скорости при работе в первой зоне.



разгон

торможение




реверс

**Рисунок 9-9** Кривые скорости при разгоне, торможении и реверсе для оптимальной настройки регулятора скорости при максимальной скорости

- настройка регулятора ЭДС

Для настройки регулятора ЭДС задается скорость вращения 90 % от максимальной скорости двигателя и совершаются реверс вращения. Осциллографом наблюдается ток возбуждения в контрольной точке **KT51** и напряжение якоря в контрольной точке **KT48**. Оптимальные диаграммы кривых напряжения якоря и тока возбуждения показаны на **рисунке 9-10**.



**Рисунок 9-10** Формы кривых напряжения якоря и тока возбуждения при оптимальной настройке регулятора ЭДС во время реверса


Для настройки регулятора ЭДС пользуются параметры **P07.03** и **P07.04**. Параметры **P07.03** и **P07.04** имеют следующее воздействие на работу регулятора ЭДС:

- параметр **P07.03** – коэффициент усиления регулятора ЭДС. Типичные значения параметра **P07.03** от 1.00 до 5.00. При больших значениях параметра **P07.03** увеличивается склонность регулятора ЭДС к самовозбуждению. При меньших значениях параметра **P07.03** увеличивается перерегулирование напряжения якоря;
- параметр **P07.04** – постоянная времени регулятора ЭДС. Типичные значения параметра **P07.04** от 50 до 500 ms. При меньших значениях параметра **P07.04** увеличивается скорость реакции регулятора ЭДС, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При больших значениях параметра **P07.04** увеличивается время для достижения установленного напряжения якоря;
- параметр **P07.05** - дифференциальная постоянная времени регулятора ЭДС. Типичные значения параметра **P07.05** от 20% до 100% от значения параметра **P07.03**.


При больших значениях параметра **P07.03** и малых значениях параметра **P07.04** наблюдается самовозбуждение напряжения якоря во время переходного процесса. Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с самовозбуждением при реверсе показаны на **рисунке 9-11**.

При малых значениях **P07.03** и больших значениях параметра **P07.04** наблюдается перерегулирование напряжения якоря. Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с перерегулированием показаны на **рисунке 9-12**.

При неправильно настроенных регуляторах ЭДС и тока возбуждения срабатывает защита **OVM** от превышения напряжения якоря и светодиодная индикация **OS** мигает с периодом 0.3 сек. В этом случае рекомендуется начать настройку на более низкой скорости вращения и постепенно ее увеличивать.



**Рисунок 9-11** Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с самовозбуждением



**Рисунок 9-12** Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с перерегулированием

Этим заканчивает настройка преобразователя.

#### ВНИМАНИЕ

**Измерения всех сигналов проводятся по отношению к общей массе КТ16.**

### 9.8 Работа преобразователя в режиме управления крутящим моментом

В этом режиме привод работает только при наличии другого ведущего двигателя в системе и может работать как в режиме добавление крутящего момента, так и в режим вычитания крутящего момента (режим торможения) в зависимости от знака заданного крутящего момента.

До запуска преобразователя в режиме управления крутящим моментом необходимо запустит и настроит его в режиме управления скоростью на холостом ходу, согласно процедурам в **п.8.2 – п.8.5**. После настройки привода в режиме управления скоростью, двигатель соединяется к нагрузке и вводятся следующие параметры:

- параметр **P02.06 = 2** – режим управление по крутящему моменту;
- параметр **P02.04 = 1** – максимально напряжение якоря двигателя **Uamax**, соответствующее допустимой максимальной скорости раскручивания, выше которой срабатывает защита **SOS** от превышения максимальной скорости. Посколько скорость

двигателя и его напряжение якоря изменяются по линейному закону, то с напряжением якоря можно ограничить скорость до требуемого значения.

**Внимание:**

**В этом режиме двигатель оставлен без нагрузки начинает раскручиваться и следует принять все меры для его надежного соединения к нагрузке.**

## 9.9 Запуск преобразователя в режиме позиционирования

В режиме позиционирования приступается после запуска в режиме управления скоростью.

**Примечание:** рекомендуется подключение преобразователя показано на **рисунке 8-7**.

### 9.9.1 Предварительная настройка

Необходимо сначала ввести следующие параметры:

- параметр **P02.06** = 3 – режим позиционирования;
- параметр **P02.16** = [0, 1] – тип обратной связи по скорости.

В режиме позиционирования следует иметь энкодер для обратной связи по позиции, а обратная связь по скорости может быть от тахогенератора или энкодера.

- параметр **P02.15** – число импульсов энкодера для одного оборота;
- параметр **P02.21** – скорость вращения энкодера при максимальной скорости двигателя;
- параметр **P14.01** – числител электрического шага;
- параметр **P14.02** – знаменатель электрического шага;
- параметр **P14.03** – дискрет минимального перемещения;
- параметр **P14.25** – коэффициент усиления регулятора позиции **K<sub>p</sub>**;

**Примечание:** если энкодер монтирован на винте рекомендуется коэффициент усиления регулятора позиции быть равен коэффициенту передачи между двигателем и винтом.

- параметр **P14.13** – максимальная линейная скорость позиционирования;
- параметр **P14.44** – задание для скорости перемещения в режиме **JOG**. Первоначально задается небольшая скорость движения, например 10% от **P14.13**;

Для обеспечения безопасности перемещений подключаются конечные выключатели к выбранным аппаратным цифровым входам. Соответствующим выходам запрограммируются следующие функции:

- **FIN5** – лимит минус;
- **FIN6** – лимит плюс.

### 9.9.4 Режим ручного безразмерного движения JOG MODE

Привод запускается сначала в режиме **JOG**, чтобы проверить его работоспособность. До настройки параметров позиционного регулятора выключается пререгулятор скорости с **P14.27** = 0 и вводится достаточно большое значение параметра **P03.15** защиты от превышения ошибки слежения.

Режим активируется от цифрового входа с присвоенной функцией **FIN15 – JOG MODE**. Вводятся скорости перемещения в ручном режиме **P14.44** и быстрого движения в ручном режиме **P14.45**.

Выбирается режим **JOG MODE** и с входами **SF** и **SR** указывается направление перемещения со скоростью, введеной в параметр **P14.44**. После выключения режима **JOG MODE** ось тормозит с ускорением, введенным в параметре **P14.10**.

При линейной скорости ручного движения **P14.43 =10%** от **P14.13** на параметре **P01.01** наблюдается заданную угловую скорость двигателя. При правильной настройке скоростей показание параметра **P01.01** должно быть 10.00. Если разница в показаниях больше 1% следует сделать корекцию максимальной скорости двигателя.

Если применяется тахогенератор для обратной связи по скорости коррекция максимальной скорости двигателя совершается с изменением масштаба с джемерами **A1, A2, A3, J5, J6** и точно с триммером **RP5**.

Если применяется энкодер для обратной связи по скорости для коррекции изменяется значение параметра **P02.22**.

После выравнивания максимальной линейной скорости и угловой скорости проверяется работоспособность и при высоких скоростях движения.

При одновременном активировании входа для направления и входа с присвоенной функцией **FIN15 - RAPID VELOCITY** выполняется скорость, введенная в **P14.45**.

При достижении конечного лимита блокируется движение в этом направлении и разрешается движение только в обратном направлении.

**Примечание:** независимо в каком режиме движения достигнут лимит, можно выйти от него единственno в ручном режиме.

### 9.9.3 Настройка в режиме позиционирования

Вводятся следующие параметры:

- параметр **P14.18** – цель позиционирования. Рекомендуется первоначально вводить достаточное значения для настройки слежения;
- параметр **P14.11** – скорость позиционирования. Рекомендуется например 10% от максимальной скорости позиционирования, указанной параметром **P14.12**.

Процедура позиционирования стартует от цифрового входа с запрограммированной функцией **POS MODE**. При каждом изменении значения **P14.18** автоматически выполняется новая позиция.

Проводится проверка электрического шага. С внешним средством для измерения проверяется соответствие между заданным и действительным перемещением.

После выравнивания скоростей включается предрегулятор скорости с **P14.27 = 1** для оптимизации ошибки следования.

Снова стартуется позиционирование, наблюдая с параметром **P14.22** текущую ошибку следования, а с помощью параметра **P14.26** минимизируется ошибка. При небольших значений **P14.26** регистрируется опаздание текущей позиции (знак ошибки положительный), при больших значений регистрируется опережение текущей позиции (знак ошибки отрицательный) и при торможении переходит позицию, что недопустимо при позиционировании. При очень больших значениях **P14.26** получается перегулирование и вибрации. При положительной ошибке необходимо увеличить **P14.26**, а при отрицательной уменьшить. Оптимальная настройка получается при небольшом опоздании.

После настройки вводится в параметр **P03.15** допустимую ошибку следования.

### 9.9.4 Процедура поиска референтной точки

В зависимости от данного применения и тип выбранной обратной связи по положению, необходимо выбрать самую подходящую процедуру для реферования, вводя значения следующих параметров:

- параметр **P14.40** – тип процедуры **поиска референтной точки**;
- параметр **P14.35** – скорость поиска репера;
- параметр **P14.36** – скорость поиска нулевого импульса;
- параметр **P14.37** – скорость установления в референтной точке **RP**;
- параметр **P14.38** – направление поиска репера;
- параметр **P14.39** – направление поиска нулевого импульса;

- параметр **P14.34** – смещение нулевого импульса. С этим параметром определяется начало координатной системы;
- параметр **P14.33** – координата референтной точки **RP**. Определяется позицию в которую устанавливается ось после окончания процедуры **поиска референтной точки**. Процедура начинает выполняться с помощью цифрового входа с запрограммированной функцией **GO REFP**.

После окончания процедуры активируется цифровой выход **INREFP**.

### 9.9.5 Режим ручного шагового перемещения STEP JOG

Режим активируется входом с запрограммированной функцией **FIN45 - STEP JOG MODE**.

Выбранным цифровым входам присваиваются функции:

- **FIN46 -STEP JOG bit0**;
- **FIN47 -STEP JOG bit1**;
- **FIN48 -STEP JOG bit2**.

В этом режиме возможны следующие варианты работы:

- **микрошаговое перемещение**

Вводятся следующие параметры:

- **P13.22 = 0.001**;
- **P13.23 = 0.01**;
- **P13.25 = 0.1**.

Предварительно выбирается шаг перемещения с одним из входов с функциями **FIN46**, **FIN47** и **FIN48**.

С командами **SF** и **SR** выбирается направление перемещения с шагом, указанном в соответствующем параметре. При каждом активирования выполняется только один шаг.

- **относительное позиционирование**

С параметрами от **P13.21** до **P13.28** предварительно можно ввести требуемое число относительных позиций.

Предварительно выбирается относительную позицию перемещения с двоичным кодом из входов с функциями **FIN46**, **FIN47** и **FIN48**, как это показано в **таблице 6-12**.

С командами **SF** и **SR** выбирается направление перемещения с относительной позицией, выбранной со соответствующим параметром, при том при каждом активировании выполняется только одна относительная позиция.

### 9.10 Запуск преобразователя в режиме управления по MODBUS

Рекомендуется подключение преобразователя показано на **рисунке 8-8**.

#### 9.10.1 Режим управления скоростью

Вводятся следующие параметры:

- параметр **P02.06 = 0** – режим управления скоростью;
- параметр **P02.14 = 3** – задание для скорости от **P02.15**;
- параметр **P15.01** – выбор скорости коммуникации в зависимости от конкретного применения;
- параметр **P15.02** – адрес подчиненного устройства;
- параметр **P15.03** – длительность паузы между кадрами. Выбирается в зависимости от выбранной скорости коммуникации;
- проверяются присвоенные функции аппаратных и коммуникационных цифровых входов и выходов соответствуют ли конкретному приложению и корректируются при необходимости.

Задание для скорости вводится в параметр **P02.15** (020EH) в процентах от максимальной скорости.

### 9.10.2 Режим управления позицией

Вводятся следующие параметры:

- параметр **P02.06** = 3 – режим позиционирования;
- параметр **P15.01** – выбор скорости для коммуникации в зависимости от конкретного приложения;
- параметр **P15.02** – адрес подчиненного устройства;
- параметр **P15.03** – длительность паузы между кадрами. Выбирается в зависимости от выбранной скорости коммуникации;
- проверяются присвоенные функции аппаратных и коммуникационных цифровых входов и выходов соответствуют ли конкретному приложению и коригируются при необходимости.

Задание для скорости вводится в параметр **P02.15** (020EH) в процентах от максимальной скорости.

Скорость позиционирования вводится в параметр **P14.11** (0E11H), а задание для позиции в параметр **P14.18** (0E0AH), после чего позиция автоматически выполняется.

## 10. Возможные неисправности и методы их устранения

Наименование, признаки и проявления	Вероятная причина	Методы проверки и устранине
1. При подключении преобразователя в сеть срабатывает защита <b>SPF</b> . Светодиод <b>PF</b> светит постоянно	Отсутствие фазы или несфазированные силовые и оперативные напряжения.	Проверить силовое и оперативное питание для наличия, сфазирования и качества соединений. Проверить зануление.
2. При включении привода и подаче команды <b>ON</b> , срабатывает защита <b>HPF</b> . Светодиод <b>PF</b> мигает с периодом 1s.	Отсутствие фазы силового питания.	Проверить состояние силового питание и качество связей.
3. При включении питания срабатывает защита <b>FRF</b> . Светодиод <b>PF</b> мигает с периодом 0.3s.	Частота сети питания вне пределов от 42 до 68Hz. Отсутствует синхронизация.	Проверить наличие напряжения для синхронизации. Проверить частота сети питания. Проверить наличие оперативных напряжений $\pm 12V$ .
4. При включении привода и подаче команды <b>ON</b> , срабатывает выключатель тока	Пробой тиристора или короткое замыкание в силовом блоке.	Размыкаются связи силового питания и якоря двигателя. Омметром проверяется сопротивление между клеммами <b>U2</b> , <b>V2</b> , <b>W2</b> по отношению к <b>A1</b> , и затем по отношению к <b>B2</b> , с целью определения дефектного тиристора.
5. При включении привода и подаче команды <b>ON</b> срабатывает защита <b>SOC</b> или <b>HOC</b> . Светодиод <b>OC</b> светит постоянно или мигает с периодом 1s.	Пробой тиристора, короткое замыкание в цепи якоря двигателя. Несфазированные синхронизирующие и силовые напряжения при выключной защите <b>HPF</b> ( <b>P03.07=0</b> ).	Размыкаются связи силового питания и якоря двигателя. Омметром, проверяется сопротивление между клеммами <b>U2</b> , <b>V2</b> , <b>W2</b> по отношению <b>A1</b> , и затем по отношению <b>B2</b> с целью определения дефектного тиристора. Проверяется соответствие между синхронизирующими и силовыми напряжениями.
6. Во время работы привода при определенных скоростях срабатывает защита <b>SOC</b> или <b>HOC</b> . Светодиод <b>OC</b> светит постоянно или мигает с периодом 1s.	Большие пульсации в цепи обратной связи по скорости.	1. Проверяется качество обратной связи по скорости с <b>P01.12</b> при установленные скорости работы и при значениях выше 2% ремонтируется или заменяется датчик скорости. 2. При невозможности для ремонта вводится в <b>P06.07</b> от 150 до 200 ms.
7. При включении привода, сгорают предохранители <b>FUT</b> или <b>FUS</b> .	Пробой тиристора, короткое замыкание в блоке возбуждения или в обмотке возбуждения.	Замена дефектного тиристорного модуля. Диагностика и ремонт двигателя.
8. После включения привода, подачи команды <b>ON</b> и плавного увеличения задания сгорают предохранители <b>FUT</b> или <b>FUS</b> .	Короткое замыкание между возбуждением и якорем двигателя. Проявляется при безтрансформаторном питании возбуждения.	С помощью мегаомметра проверяется сопротивление изоляции между обмоткой возбуждения и обмоткой якоря и при значении под $2M\Omega$ следует отремонтировать двигатель.
9. При команде <b>ON</b> и задании для скорости, в одном из направлении вращения, в переходном режиме слышится характерное "гудение" двигателя	Отсутствие импульсов в токе якоря.	Преобразователь запускается в пропорциональном режиме при <b>P02.06=1</b> и с параметром <b>P01.17</b> определяется неработающий тиристор. Проверяется цепь управляющих импульсов и самого тиристора.
10. При команде <b>ON</b> и задании для скорости, двигатель загружен и скорость "качается".	Шунт в якоре двигателя или в тахогенераторе.	Привод запускается в пропорциональном режиме и двигатель вращается как "шаговый". Выключается команда <b>ON</b> и при наличии тока возбуждения, вручную крутится вал двигателя. Если в каких то зонах вращения вал застопоряется, то шунт в якоре двигателя. Если вал не застопоряется, то шунт в тахогенераторе.

Наименование, признаки и проявления	Вероятная причина	Методы проверки и устранине
11. При задании для скорости вращения выше номинальной, привод его не выполняет и срабатывает защита <b>OVM</b> . Светодиод <b>OS</b> мигает с периодом 0.3s.	Привод не входит во вторую зону.	Проверить значения параметров <b>P02.07</b> , <b>P04.03</b> и <b>P04.04</b> . Проверить значение параметра <b>P01.05</b> соответствует ли значению <b>P04.01</b> . Проверить питание возбуждения (не надо использовать фазы <b>L1</b> ).
12. После ремонта двигателя, при пуске на низкой скорости, раскачивается ток возбуждения и срабатывает защита <b>SFL</b> . Светодиод <b>FL</b> светит постоянно.	Некачественный ремонт двигателя.	Проверить подключение дополнительных полюсов и компенсационной обмотки двигателя.
13. После запуска двигателя, еще на низкой скорости, срабатывает защита <b>STG</b> . Светодиод <b>TG</b> светит постоянно.	Отсутствует обратная связь по скорости. Неправильно настроенная защита <b>STG</b> .	Проверить подключение тахогенератора и его исправность. Завишит значение параметра <b>P03.12</b> .
14. После запуска двигателя, еще на низкой скорости, срабатывает защита <b>ENF</b> . Светодиод <b>TG</b> мигает с периодом 1s.	Отсутствует обратная связь по скорости/позиции – энкодер.	Проверит подключение энкодера и его исправность.
15. После запуска двигателя, еще на низкой скорости, срабатывает защита <b>PSB</b> . Светодиод <b>TG</b> мигает с периодом 0.3s.	Положительная обратная связь по скорости.	Променит знак обратной связи по скорости: - для тахогенератора параметром <b>P02.19</b> ; - для энкодера параметром <b>P02.20</b> .
16. После подачи команды <b>ON</b> , срабатывает защита <b>SFL</b> . Светодиод <b>FL</b> свети постоянно.	Ошибочно выбранные параметры <b>P04.02</b> и <b>P03.13</b> или раскачивание регулятора тока возбуждения.	Проверить значения параметров <b>P04.02</b> и <b>P03.13</b> . В случае необходимости, значение параметра <b>P03.13</b> установит в диапазоне $115 \div 130\%$ от <b>P04.02</b> . Настроит регулятор тока возбуждения параметрами <b>P07.01</b> и <b>P07.02</b> .
17. После подачи команды <b>ON</b> и задания для скорости, близкой к максимальной, срабатывает защита <b>SFL</b> . Светодиод <b>FL</b> светит постоянно.	Ошибочно выбранные параметры <b>P04.03</b> , <b>P04.04</b> и <b>P03.14</b> .	Проверит значения параметров <b>P04.03</b> , <b>P04.04</b> и <b>P03.14</b> и при необходимости установит значение параметра <b>P03.14</b> в диапазоне $50 \div 80\%$ от значения параметра <b>P04.03</b> .
18. После подачи команды <b>ON</b> и задания для скорости, близкой к максимальной, срабатывает защита <b>SOS</b> . Светодиод <b>OS</b> свети постоянно.	Превышение максимальной скорости.	Проверить значения параметра <b>P03.10</b> .
19. Во время работы срабатывает защита <b>OLF(I<sup>2</sup>t)</b> . Светодиод <b>OL</b> светит постоянно.	Перегрузка двигателя.	Проверить режимы работы станка. В случае необходимости заменить более мощным приводом. Проверить значение параметра <b>P03.08</b> .
20. Во время работы срабатывает защита <b>OHF</b> . Светодиод <b>OL</b> мигает периодом 1 s.	Перегрев силового блока.	Выключить и охладить преобразователь. Обеспечить лучшую вентиляцию силового блока.
21. После подачи команды <b>ORCM</b> (ориентированное торможение) срабатывает защита <b>ENF</b> . Светодиод <b>TG</b> мигает периодом 1 s.	Отсутствие обратной связи по позиции.	Проверить цепи подключения энкодера для наличия и соответствия. Проверить энкодер.