

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Задатчик скорости представляет из себя переменное сопротивление (потенциометр) с номинальным сопротивлением 10 кОм, оснащенного пластиковой ручкой и пластиковым экраном размерами 50x50 мм, на который нанесена шкала от 0 до 8. Задатчик скорости используется с приводами производства Sprint-Electric и служит для возможности ручного задания выходной скорости приводов. Схема подключения задатчика трехпроводная.

ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходное сопротивление от 0 до 10 кОм (диапазон скорости от 0 до 100%).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

В50xШ50xГ25 мм

SPRINT ELECTRIC LTD. НЕ НЕСЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА УСТАНОВКУ,
ПРИГОДНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ЕЕ
ПРОДУКЦИИ. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ЛЕЖИТ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ
УСТРОЙСТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ЭТО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИРОВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ
УСТРОЙСТВА НЕКОТОРЫМ ПРИМЕНЕНИЯМ
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ УСТАНОВКОЙ
УСТРОЙСТВ

Официальный представитель SPRINT ELECTRIC

в России - компания ООО «Драйвика»

192007, Санкт-Петербург, Прилукская ул., дом 22

(812) 6350-9030, sales@driveka.ru, www.driveka.ru

Sprint Electric Limited
Rudford Industrial Estate
Ford, Arundel, West Sussex
UK, BN18 0BE
TEL. +44 (0)1903 730000
FAX. +44 (0)1903 730893
email info@sprint-electric.com
www.sprint-electric.com